



Fehlernachrichten

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

Inhalt

| | |
|--|----|
| Fehlermeldungen | 1 |
| Fehlermeldungen des Snap Creator Framework | 1 |
| Fehlermeldungen des Snap Creator Agent | 14 |
| Repository-Fehlermeldungen | 15 |
| Storage-Fehlermeldungen | 21 |
| Fehlermeldungen der Snap Creator GUI | 29 |

Fehlermeldungen

Sie müssen die Fehlermeldungen für verschiedene Snap Creator Operationen kennen.

Jede Fehlermeldung enthält einen Flächencode und eine eindeutige 5-stellige Kennung, z. B. FEHLER: [<area Code>-<unique Area error Identifier>] <error message>. Der Ortscode gibt an, wo der Fehler aufgetreten ist. Die verschiedenen Ortsvorwahlen sind wie folgt:

- scf: Snap Creator Framework
- REPO: Repository
- STORAGE: Lagerung
- agt: Snap Creator Agent
- gui: Grafische Benutzeroberfläche Snap Creator (GUI)

Fehlermeldungen des Snap Creator Framework

Die Fehlermeldungen des Snap Creator Framework unterstützen Sie bei der Behebung aller auftretenden Probleme.

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|--|
| scf-00001 | Die Seriennummer [%s] konnte nicht abgerufen werden. | Der Snap Creator Setup-Befehl wird nicht ausgeführt. Führen Sie den Befehl SnapCreator - Profil Setup aus. Stellen Sie sicher, dass die Seriennummer entweder leer ist oder auf einen numerischen Wert gesetzt wird. |
| scf-00002 | Backup-Verarbeitung von Plug-in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit-Code [%s], beenden! | Die Sicherung der Anwendung ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00003 | Die Bearbeitung der Backup-Bereinigung von Plug-in [%s] ist mit Fehler [%s] und Exit Code [%s] fehlgeschlagen, beenden! | Bereinigung der Anwendungs-Backups ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00004 | Clone Handling of Plug-in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit Code [%s], beenden! | Applikationsklon aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| scf-00005 | Die Bearbeitung der Klonbereinigung von Plugin [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit Code [%s], beenden! | Die Bereinigung des Applikationsklonens ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00006 | Die Bearbeitung von [%s] vor dem Klonen ist fehlgeschlagen, Fehler [%s] und Code [%s] beenden, beenden! | Der Vorgang vor dem Klonen der Applikation ist aufgrund eines Applikationsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00007 | Die Verarbeitung von Plug-in [%s] nach dem Klonen ist fehlgeschlagen, Fehler [%s] und Code [%s] beenden, beenden! | Der Vorgang nach dem Klonen der Applikation ist aufgrund eines Applikationsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00008 | Fehler bei der geklonten LUN-igroup-Zuordnung von [%s] zur Initiatorgruppe [%s] auf [%s]. Beenden! | Fehler beim Zuordnen der Initiatorgruppe für den LUN-Klon. Überprüfen Sie die Fehlerprotokolle. Sie könnten einen Fehler der NetApp Manageability SDK-Lösung haben. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| scf-00009 | Ende der Backup-Liste der NetApp Management Console für Datensatz [%s] fehlgeschlagen mit Exit-Code [%s], beenden! | Snap Creator startete den Backup-Löschvorgang in der NetApp Management Console, konnte aber die Snapshot Kopien nicht auflisten. Sicherstellen, dass Snap Creator Backups registriert und die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET prüfen. |
| scf-00010 | Die Backup-Liste der NetApp Management Console ist nicht definiert. Es sind keine Backups für Datensatz [%s] vorhanden, beenden! | Snap Creator startete die Backup-Löschoperation in der NetApp Management Console, aber die Snapshot Kopien existieren. Sicherstellen, dass Snap Creator Backups registriert und die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET prüfen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| scf-00011 | Backup-Version-ID der NetApp Management Console [%s] Zeitstempel [%s] Löschen für Datensatz [%s] fehlgeschlagen mit Exit-Code [%s], beenden! | Sicherstellen, dass Snap Creator Backups registriert und die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET prüfen. |
| scf-00012 | Abrufen des Datensatzstatus der NetApp Management Console für Datensatz [%s] fehlgeschlagen mit Exit-Code [%s], beenden! | Stellen Sie sicher, dass der Datensatz vorhanden ist und der Status „Conformant“ lautet. Stellen Sie auch sicher, dass der Datensatz von Snap Creator erstellt wurde. Datensätze, die nicht von Snap Creator erstellt werden, sind keine Applikationsdatensätze. Diese Datensätze funktionieren nicht. |
| scf-00013 | Die Snapshot Kopien konnten nicht mit dem Datensatz [%s] Exit-Code [%s] registriert werden. | Überprüfen Sie die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET. |
| scf-00014 | Backup-Start der NetApp Management Console für [%s] ([%s]) fehlgeschlagen, beenden! | Überprüfen Sie die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET. |
| scf-00015 | Backup der NetApp Management Console für Job-id [%s] mit Fehlern abgeschlossen - [%s] | [%s] |
| [%s] | [%s] | Snap Creator startete das NetApp Management Console Backup, doch damit der Fortschritt des Backup-Vorgangs fehlgeschlagen ist. Überprüfen Sie die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET. |
| scf-00016 | SnapMirror Status für [%s] fehlgeschlagen, beenden! | Snap Creator konnte keine SnapMirror Beziehungen für den angegebenen Controller finden. Melden Sie sich beim Storage Controller an, und führen Sie den befehl snapmirror Status aus, um sicherzustellen, dass die Beziehung vorhanden ist. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|---|
| scf-00017 | SnapMirror-Beziehung für [%s]:[%s] existiert nicht, beenden! | Snap Creator konnte keine SnapMirror Beziehungen für die angegebenen Controller Volumes finden. Loggen Sie sich beim Storage Controller ein, führen Sie den befehl „snapmirror Status“ aus, und stellen Sie sicher, dass die Beziehungen für den angegebenen Controller-Namen vorhanden sind. Wenn ein anderer Name verwendet wird, müssen Sie DEN SECONDARY_INTERFACESParameter konfigurieren, um Snap Creator darüber zu informieren, welche Zuordnung zum Speicher-Controller besteht. |
| scf-00018 | SnapVault-Statusliste für [%s] fehlgeschlagen, beenden! | Snap Creator konnte keine SnapVault-Beziehungen für den angegebenen Controller finden. Melden Sie sich beim Storage Controller an und führen Sie den SnapVault Status-Befehl aus. Stellen Sie sicher, dass die SnapVault Beziehung besteht. |
| scf-00019 | SnapVault-Beziehung für [%s]:[%s] existiert nicht und wird beendet! | Snap Creator konnte die SnapVault-Beziehung nicht finden. Melden Sie sich beim Storage Controller an und führen Sie den SnapVault Status-Befehl aus. Stellen Sie sicher, dass die SnapVault-Beziehung für den angegebenen Controller-Namen vorhanden ist. Wenn ein anderer Name verwendet wird, müssen Sie den Parameter SECONDARY_INTERFACES konfigurieren, um Snap Creator darüber zu informieren, welche Zuordnung zum Storage Controller besteht. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|--|
| scf-00020 | Ausführen des SnapVault-Updates für Ziel [%s] mit Quelle [%s] fehlgeschlagen! | Snap Creator konnte das SnapVault Update nicht starten. Melden Sie sich beim Storage Controller an, und führen Sie den Befehl SnapVault Status aus. Stellen Sie sicher, dass die SnapVault-Beziehung für den angegebenen Controller-Namen vorhanden ist. Wenn ein anderer Name verwendet wird, müssen Sie den Parameter SECONDARY_INTERFACES konfigurieren, um Snap Creator darüber zu informieren, welche Zuordnung zum Storage Controller besteht. |
| scf-00021 | SnapMirror-Übertragungsfehler erkannt - [%s], beenden! | Überprüfen Sie die Fehler- und Storage Controller-Einstellungen für SnapMirror. |
| scf-00022 | Das SnapMirror Update auf Quelle [%s] konnte in [%s] Minuten nicht abgeschlossen werden, beenden! | Das SnapMirror Update dauerte länger als die konfigurierte Wartezeit. Die Wartezeit kann eingestellt werden, indem der Wert für NTAP_SNAPMIRROR_WAIT in der Konfigurationsdatei erhöht wird. |
| scf-00023 | SnapVault-Aktualisierung auf Quelle [%s] konnte in [%s] Minuten nicht abgeschlossen werden, beenden! | Das SnapVault-Update dauerte länger als die konfigurierte Wartezeit. Die Wartezeit kann eingestellt werden, indem der Wert für NTAP_SNAPVAULT_WAIT in der Konfigurationsdatei erhöht wird. |
| scf-00024 | SnapVault-Übertragungsfehler erkannt - [%s], beenden! | Überprüfen Sie die Fehler- und Storage Controller-Einstellungen für SnapVault. |
| scf-00025 | Fehler bei der Verarbeitung des Plug-ins [%s] nach der Wiederherstellung mit Fehler [%s] und Exit Code [%s] | Fehler beim Wiederherstellen der Anwendung nach dem Wiederherstellen aufgrund eines Anwendungsfehlers. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| scf-00026 | Fehler beim Bereinigungsbearbeiten von Plug-in [%s] mit Fehler [%s] und Exit Code [%s] | Der Bereinigungsvorgang für die Anwendungswiederherstellung ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00027 | Fehler bei der Verarbeitung von Plug-in [%s] vor der Wiederherstellung mit Fehler [%s] und Exit Code [%s] | Der Vorgang vor der Wiederherstellung der Anwendung ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00028 | Die automatische Erkennung für das Plug-in [%s] ist fehlgeschlagen, Fehler [%s] und Code [%s] beenden, beenden! | Anwendungserkennung aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. Darüber hinaus kann die automatische Erkennung deaktiviert werden, indem APP_AUTO_DISCOVERY=N eingestellt und „VALIDATE_VOLUMES“ kommentiert wird. |
| scf-00029 | Die automatische Erkennung für das Plug-in [%s] ist fehlgeschlagen, weil die Umgebung leer ist und beendet wird! | Das Anwendungs-Plug-in unterstützt die automatische Erkennung verwenden nicht. Deaktivieren Sie die automatische Erkennung, indem SIE APP_AUTO_DISCOVERY=N. festlegen |
| scf-00030 | Dateisystem-Stilllegen für Plug-in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit Code [%s], beenden! | Fehler beim Stilllegen des Dateisystems aufgrund eines Dateisystemfehlers. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. Um Fehler zu ignorieren und mit dem Backup fortzufahren, können SIE APP_IGNORE_ERROR=Y. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|--|
| scf-00031 | Dateisystem stilllegen für Plug-in [%s] Fehler aufgetreten, beenden Sie den Code [%s], fahren Sie mit der Sicherung fort! | Fehler beim Stilllegen des Dateisystems aufgrund eines Dateisystemfehlers. ALLERDINGS WIRD APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit der Sicherung fortfahren. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |
| scf-00032 | Fehler beim Auflegen der Anwendung aufgrund eines Anwendungsfehlers. Um Anwendungsfehler zu ignorieren und mit dem Backup fortfahren, können Sie APP_IGNORE_ERROR=Y festlegen | Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00033 | Die Anwendung für das Plug-in [%s] konnte nicht mit dem Exit-Code [%s] beendet werden, und die Sicherung wird fortgesetzt! | Fehler beim Auflegen der Anwendung aufgrund eines Anwendungsfehlers. Allerdings FÜHRT DIE APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit der Sicherung fort. Prüfen Sie die Protokolle und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00034 | LUN Clone create of [%s] from [%s] on [%s]:[%s] fehlgeschlagen, beenden! | Fehler beim Erstellen des LUN-Klons. Überprüfen Sie die Fehlerprotokolle. Möglicherweise ist ein NetApp Manageability-Fehler aufgetreten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| scf-00035 | Inventarisierung der LUNs auf [%s] fehlgeschlagen, beenden! | Fehler beim Erstellen der LUN-Liste. Überprüfen Sie die Fehlerprotokolle. Möglicherweise ist ein NetApp Manageability-Fehler aufgetreten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| scf-00036 | Anwendung stilllegen für Plug-in [%s] fehlgeschlagen, kein Exit-Code vom Plug-in zurückgegeben, beenden! | Anwendung stilllegen ohne Exit Code beendet. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| scf-00037 | Anwendung zum Beenden des Plug-ins [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit Code [%s], beenden! | Aufgrund eines Anwendungsfehlers ist das Stilllegen der Anwendung fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. Um Anwendungsfehler zu ignorieren und mit dem Backup fortfahren, können SIE APP_IGNORE_ERROR=Y. |
| scf-00038 | Die Anwendung für das Plug-in [%s] konnte mit dem Exit-Code [%s] nicht stillgelegt werden. Die Sicherung wird fortgesetzt. | Aufgrund eines Anwendungsfehlers ist das Stilllegen der Anwendung fehlgeschlagen. Allerdings FÜHRT DIE APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit der Sicherung fort. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00039 | Der angegebene Controller [%s] stimmt mit keinem der in der Konfiguration angegebenen Controller überein. Überprüfen Sie den Parameter NTAP_USERS in der Konfigurationsdatei. | Prüfen Sie NTAP_USERS und stellen Sie sicher, dass der Storage Controller in der Konfigurationsdatei definiert ist. |
| scf-00040 | Das angegebene Volume [%s] stimmt mit keinem in der Konfiguration angegebenen Speichersystem oder Volume überein. Prüfen Sie den PARAMETER VOLUMES in der Konfigurationsdatei. | Prüfen Sie die EINSTELLUNG FÜR VOLUMES in der Konfigurationsdatei, und stellen Sie sicher, dass die richtigen Controller-Volumes konfiguriert sind. |
| scf-00041 | Clustered Data ONTAP erkannt, CMODE_CLUSTER_NAME ist jedoch nicht korrekt konfiguriert. Überprüfen Sie den Konfigurationsparameter, beenden Sie! | Der Parameter CMODE_CLUSTER_NAME ist erforderlich und wird für AutoSupport und SnapMirror verwendet. Sie sollten diesen Parameter in der Konfigurationsdatei richtig definieren. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| scf-00042 | Clustered Data ONTAP erkannt, CMODE_CLUSTER_USERS ist jedoch nicht korrekt konfiguriert. Überprüfen Sie den Konfigurationsparameter, beenden Sie! | Die Parameter CMODE_CLUSTER_NAME und CMODE_CLUSTER_USERS sind erforderlich und werden für AutoSupport und SnapMirror verwendet. Diese Parameter sollten Sie in der Konfigurationsdatei richtig definieren. |
| scf-00043 | SnapVault wird in Clustered Data ONTAP nicht unterstützt, NTAP_SNAPVAULT_UPDATE in der Konfiguration auf N einstellen. | Überprüfen Sie die Konfiguration und den Änderungsparameter. Clustered Data ONTAP bietet keine Unterstützung für SnapVault. |
| scf-00044 | Der PARAMETER META_DATA_VOLUME ist definiert, das angegebene Storage-System:Volume stimmt jedoch nicht mit dem überein, was im PARAMETER VOLUMES konfiguriert ist. Überprüfen Sie die Konfiguration. | Der PARAMETER META_DATA_VOLUME ist in DEN VOLUMES nicht angegeben. Fügen Sie das Metadaten-Volume den VOLUMES hinzu. |
| scf-00045 | Der PARAMETER META_DATA_VOLUME ist definiert, kann aber nicht das einzige im PARAMETER VOLUMES angegebene Volume sein. Das Metadaten-Volume muss ein separates Volume sein. | Das in META_DATA_VOLUME angegebene Volume ist das einzige Volume, das in VOLUMES vorhanden ist. Es sollte auch andere Volumes geben. VERWENDEN Sie META_DATA_VOLUME nicht für den normalen Snapshot-Betrieb. |
| scf-00046 | Die NetApp Management Console unterstützt nur Snapshot-Kopien mit dem Zeitstempel. | Aktualisieren Sie die Konfigurationsdatei, und legen Sie DIE OPTION SNAP_TIMESTAMP_ONLY auf Y. |
| scf-00047 | Es wurden inkompatible Einstellungen ausgewählt. Die Optionen NTAP_SNAPVAULT_UPDATE und NTAP_SNAPVAULT_SNAPSHOT können nicht aktiviert werden | Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei und deaktivieren Sie eine der beiden Optionen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|--|
| scf-00048 | Die Mount-Verarbeitung von Plug-in [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit-Code [%s], beenden! | Anwendungsmount ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00049 | Unmount Handling von Plug-in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] und Exit Code [%s], beenden! | Die Unmount-Anwendung ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00050 | Benutzerdefinierte Aktionen werden nur für Anwendungs-Plug-ins unterstützt | DER PARAMETER APP_NAME ist in der Konfigurationsdatei nicht festgelegt. Dieser Parameter bestimmt, welches Plug-in verwendet werden soll. Die benutzerdefinierte Aktion wird nur mit einem Anwendungs-Plug-in unterstützt. |
| scf-00051 | Die Datensatzerstellung der NetApp Management Console für [%s] konnte nicht mit dem Exit-Code [%s] erstellt werden, wurde beendet! | Überprüfen Sie die Fehlermeldung Debug. Bei der Kommunikation mit dem Active IQ Unified Manager-Server kann es zu einem Problem kommen. |
| scf-00052 | Wiederherstellung der Verarbeitung von Plug-in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] Exit Code [%s], beenden! | Die Wiederherstellung ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00053 | Das Dateisystem wird für das Plug-in [%s] nicht stillgelegt. Fehler [%s] und Code [%s] beenden, beenden! | Fehler beim Entlegen des Dateisystems aufgrund eines Dateisystemfehlers. Allerdings FÜHRT DIE APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit der Sicherung fort. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |
| scf-00054 | Dateisystem wird nicht stillgelegt, wenn Fehler beim Plugin [%s] aufgetreten sind, Code [%s] beenden, mit der Sicherung fortfahren! | Das Entlegen des Dateisystems ist aufgrund des Dateisystemfehlers fehlgeschlagen. Allerdings FÜHRT DIE APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit der Sicherung fort. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|---|
| scf-00055 | Mithilfe der NetApp Management Console wird ein Backup [%s] des Datensatzes [%s] mit der Richtlinie [%s] auf Storage Controller [%s] erstellt. | 1. A. |
| scf-00056 | Das Erstellen von Backups [%s] des Datensatzes [%s] mit der Richtlinie [%s] auf dem Storage Controller [%s] wurde erfolgreich abgeschlossen | 1. A. |
| scf-00057 | Erstellen von Backups [%s] des Datensatzes [%s] mit der Richtlinie [%s] auf dem Speicher-Controller [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Konfiguration der Parameter NTAP_PM_UPDATE und NTAP_DFM_DATA_SET. |
| scf-00058 | Aktualisieren der Konfiguration mit dem erkannten Anwendungswert fehlgeschlagen für [%s], beenden! | Die Datei konnte aufgrund des Berechtigungsproblems nicht aktualisiert werden oder es konnte kein Parsen der von der Anwendung zurückgegebenen Werte durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator ausführt, und stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen korrekt sind. |
| scf-00059 | [%s] Dump für Plug-in [%s] fehlgeschlagen mit Exit-Code [%s], beenden! | Die Scdump-Aktion ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00060 | Ungültiger DTO: [%s] | Ein erforderliches Feld im DTO ist entweder nicht gesetzt oder ungültig, was bei der Verarbeitung des DTO einen Validierungsfehler verursacht hat. Beheben Sie das Problem, und senden Sie das DTO erneut. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|---|
| scf-00061 | Löschen des Archivprotokolls fehlgeschlagen, Fehler [%s], beenden! | Snap Creator konnte die Archivprotokolle für die Anwendung nicht löschen. Überprüfen Sie die Berechtigungen für den Snap Creator Benutzer; abhängig von der Konfiguration könnte dies der Snap Creator Server oder Snap Creator Agent sein. |
| scf-00062 | Authentifizierung Fehlgeschlagen! | Authentifizierung fehlgeschlagen, weil der Benutzer nicht über die Berechtigung zum Ausführen des Vorgangs verfügt. |
| scf-00063 | Ermittlung für [%s] mit Rückgabecode [%s] und Meldung [%s] fehlgeschlagen | Anwendungsermittlung mithilfe VON „VALIDIEREN_VOLUMES=DATEN“ ist aufgrund eines Anwendungsfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Anwendungseinstellungen. |
| scf-00064 | Erkennung Keine Storage-Objekte | Fehler bei der Erkennung von Anwendungen mithilfe VON „VALIDATE_VOLUMES=DATEN“. Snap Creator konnte keine Datenvolumen auf dem Storage-System erkennen. Um die automatische Erkennung zu deaktivieren, kommentieren SIE „REQUATE_VOLUMES“. |
| scf-00065 | Volume [%s] auf [%s] ist nicht in der Konfigurationsdatei enthalten | Erkennung von Anwendungen hat erkannt, dass einige Volumes fehlen. Überprüfen Sie, ob die fehlenden Volumes vorhanden sind, und fügen Sie sie zum PARAMETER VOLUMES hinzu, damit sie in das Backup aufgenommen werden können. |
| scf-00066 | Agent-Validierung für [%s] mit Fehler [%s] fehlgeschlagen | Der konfigurierte Agent ist nicht erreichbar. Möglicherweise ist der Agent ausgefallen oder es kann ein lokales Firewall-Problem vorliegen. Überprüfen Sie den Konfigurationsparameter SC_AGENT. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| scf-00067 | Fehler beim Auflisten der externen Snapshot Kopie für [%s] mit Namensmuster [%s] | Snap Creator konnte keine externe Snapshot Kopie auf der Grundlage des regex-Musters NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_REGEX finden. Melden Sie sich am Controller an und stimmen Sie die Snap-Liste-Ausgabe mit dem regex-Muster ab. |
| scf-00068 | Dateisystem Pre_Restore für Plugin [%s] fehlgeschlagen mit Exit-Code [%s], beenden! | Die Vorabwiederherstellung des Dateisystems ist aufgrund eines Dateisystemfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |
| scf-00069 | Dateisystem Pre_Restore for Plugin [%s]-Fehler beim Beenden des Codes [%s], mit der Sicherung fortfahren! | Die Vorabwiederherstellung des Dateisystems ist aufgrund eines Dateisystemfehlers fehlgeschlagen. Allerdings FÜHRT DIE APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit anderen Operationen aus. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |
| scf-00070 | Dateisystem post_restore for Plugin [%s] fehlgeschlagen mit Exit Code [%s], beenden! | Die Wiederherstellung des Dateisystems nach dem Wiederherstellen ist aufgrund eines Dateisystemfehlers fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |
| scf-00071 | Dateisystem post_restore for Plugin [%s] ist ein Fehler aufgetreten, beenden Sie den Code [%s], und fahren Sie mit der Sicherung fort! | Die Wiederherstellung des Dateisystems nach dem Wiederherstellen ist aufgrund eines Dateisystemfehlers fehlgeschlagen. Allerdings FÜHRT DIE APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator mit anderen Operationen aus. Prüfen Sie die Protokoll- und Dateisystem-Einstellungen. |
| scf-00072 | Richtlinie [%s] ist keine definierte Aufbewahrungsrichtlinie für Snapshot Kopien in der Konfiguration, beenden! | Die von Ihnen verwendete Richtlinie ist ungültig. Überprüfen Sie die Konfigurationsdatei und konfigurieren NTAP_SNAPSHOT_AUFBEWAHR_UNGEN ordnungsgemäß. |

Fehlermeldungen des Snap Creator Agent

In der folgenden Tabelle sind die Fehlermeldungen des Snap Creator Agent aufgeführt.

| Fehlercode | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|
| agt-00001 | Der Snap Creator Agent oder ein anderer Prozess wird auf dem angegebenen Port ausgeführt. Versuchen Sie einen anderen Port. |
| agt-00003 | Die angegebenen Parameter waren nicht richtig, um den Snap Creator Agent zu starten. Überprüfen Sie die erforderlichen Parameter. |
| agt-00004 | Der Parameter SC_AGENTConfiguration muss bei Verwendung eines Remote-Agenten definiert werden. |
| agt-00005 | Sie dürfen das System nicht wieder zum Stilllegen von Daten ausführen, und ein Vorgang wird bereits ausgeführt. Warten oder unquiesce ausführen. |
| agt-00006 | Der Watchdog-Prozess kann nicht gespickt werden. Das System hat höchstwahrscheinlich die maximale Anzahl an Prozessen erreicht. Deaktivieren Sie den Watchdog in der Konfiguration, oder überprüfen Sie die Betriebssystemeinstellungen. |
| agt-00008 | Der Vorgang quiesce und unquiesce wurde nicht abgeschlossen und der Backup ist nur absturzkonsistent. Prüfen Sie die Protokolle. Dies kann passieren, wenn der Stilllegen-Betrieb zu lang dauert und Sie einen Watchdog verwenden. Der Watchdog-Prozess führt nach x Sekunden einen erzwungenen Unstilllegen aus, wie in der Konfiguration definiert. |
| agt-00009 | Pre- und Post-Befehle müssen in der Agent.conf auf der Agentenseite erlaubt sein. Aktualisieren Sie den Agent.conf und lassen Sie die erforderlichen Befehle zu. |
| agt-00010 | Der Agent konnte seine Konfigurationsdatei nicht lesen. Prüfen Sie die Berechtigungen auf der Datei Agent.conf. |
| agt-00011 | Ein Befehl wurde an den Agenten gesendet, ist jedoch nicht zulässig. Aktualisieren Sie die Agent.conf, um den Befehl zu ermöglichen. |

| Fehlercode | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|
| agt-00012 | Dieser Fehler tritt beim Laden eines Plug-ins auf. Prüfen Sie die Einstellung Plug-in und APP_NAME. |
| agt-00013 | Dieser Fehler tritt beim Ausführen der Setenv-Methode im Plug-in auf. Prüfen Sie das Plug-in und stellen Sie sicher, dass die Syntax korrekt ist. |

Repository-Fehlermeldungen

In der folgenden Tabelle sind die Fehlermeldungen des Repository aufgeführt.

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|---|
| REPO-01001 | Die globale Konfiguration ist nicht vorhanden | Überprüfen Sie, ob die Datei Global.conf im Ordner configs vorhanden ist. |
| REPO-01002 | Globale Konfiguration ist bereits vorhanden | Die Datei Global.conf ist bereits im Ordner configs vorhanden. Löschen Sie entweder zuerst die globale Konfigurationsdatei oder aktualisieren Sie die vorhandene Datei. |
| REPO-01103 | Erstellen der globalen Konfiguration fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Fehler beim Erstellen der Datei „Global.conf“ im Ordner „Konfigurationen“. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-01203 | Aktualisierung der globalen Konfiguration mit Fehler [%s] fehlgeschlagen | Fehler beim Aktualisieren der Datei Global.conf im Ordner configs. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-01303 | Entfernen der globalen Konfiguration fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Fehler beim Entfernen der Datei Global.conf im Ordner configs. Überprüfen Sie, ob die Datei im Ordner configs vorhanden ist oder prüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|--|
| REPO-01403 | Exportieren der globalen Konfiguration fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Fehler beim Lesen der Datei „Global.conf“ im Ordner „configs“. Überprüfen Sie, ob Ihre globale Konfigurationsdatei gelöscht wurde. |
| REPO-01503 | Import der globalen Konfiguration [%s] mit Fehler [%s] fehlgeschlagen | Fehler beim Aktualisieren der Datei Global.conf im Ordner configs. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-01603 | Fehler beim Abrufen der globalen Konfiguration mit Fehler [%s] | Fehler beim Lesen der Datei „Global.conf“ im Ordner „configs“. Überprüfen Sie, ob Ihre globale Konfigurationsdatei gelöscht wurde. |
| REPO-02002 | Profil [%s] ist bereits vorhanden. Verwenden Sie einen anderen Namen. | Profil mit demselben Namen ist bereits vorhanden. Wenn das Profil nicht sichtbar ist, hat der Benutzer keine Berechtigung für dieses Profil. |
| REPO-02003 | Profil [%s] ist nicht vorhanden | Überprüfen Sie, ob Ihr Profil umbenannt oder gelöscht wurde. Außerdem hat der Benutzer möglicherweise keine Berechtigung für dieses Profil. |
| REPO-02103 | Erstellen der globalen Profilkonfiguration [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Fehler beim Erstellen der Datei Global.conf im Profil. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-02106 | Erstellen der Profilkonfiguration [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Profil konnte im Ordner „Konfigurationen“ nicht erstellt werden. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-02203 | Aktualisieren der Profilkonfiguration [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Fehler beim Aktualisieren des Profils im Ordner „Konfigurationen“. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|---|
| REPO-02213 | Umbenennen von Profil [%s] in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Das Profil konnte im Ordner „Konfigurationen“ nicht umbenannt werden. Prüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt, oder überprüfen Sie, ob Ihr Profil bereits umbenannt oder gelöscht wurde. |
| REPO-02303 | Entfernen der Profilkonfiguration [%s] fehlgeschlagen | |
| REPO-02403 | Exportieren der Profilkonfiguration [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-02503 | Importieren der Profilkonfiguration [%s] mit Fehler [%s] fehlgeschlagen | |
| REPO-02603 | Fehler beim Abrufen des globalen Profils mit Fehler [%s] | |
| REPO-02606 | Fehler beim Abrufen des Profils [%s] mit Fehler [%s] | |
| REPO-02703 | Fehler beim Auflisten der Profile mit Fehler [%s] | Auflistung der Profile fehlgeschlagen. Überprüfen Sie den Ordnerpfad für Konfigurationen. |
| REPO-03002 | Konfiguration [%s] für Profil [%s] bereits vorhanden | Für das angegebene Profil ist bereits eine Konfigurationsdatei mit demselben Namen vorhanden. Wählen Sie einen anderen Namen. |
| REPO-03103 | Erstellen der Konfiguration [%s] für Profil [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-03203 | Aktualisieren der Konfiguration [%s] für das Profil [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|---|
| REPO-03212 | Die Umbenennung der Konfiguration [%s] für das Profil [%s] in [%s] ist fehlgeschlagen | Die Konfiguration konnte nicht aus dem Profil umbenannt werden. Überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration umbenannt oder gelöscht wird, und überprüfen Sie zudem die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-03303 | Entfernen der Konfiguration [%s] aus Profil [%s] fehlgeschlagen | Die Konfiguration konnte nicht aus dem Profil im Ordner „Konfigurationen“ gelöscht werden. Überprüfen Sie die Berechtigungen des Benutzers, der Snap Creator gegen das Verzeichnis ausführt. |
| REPO-03403 | Exportieren der Konfiguration [%s] für Profil [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-03503 | Importieren der Konfiguration [%s] in das Profil [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-03603 | Abrufen der Konfiguration [%s] aus Profil [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-03703 | Auflisten von Konfigurationen aus Profil [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-04003 | Lesen des Katalogs für Profil [%s], Konfiguration [%s] und Zeitstempel [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-04103 | Der Katalog für das Profil [%s], die Konfiguration [%s] und den Zeitstempel [%s] konnte nicht mit Fehler [%s] geschrieben werden | |
| REPO-04203 | Löschen des Katalogs für Profil [%s], Konfiguration [%s] und Zeitstempel [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|---|
| REPO-04303 | Inventarkatalog für Profil [%s] und Konfiguration [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-04304 | Konfiguration [%s] ist nicht vorhanden | |
| REPO-04309 | Hinzufügen des Richtlinienobjekts fehlgeschlagen [%s] | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04313 | Das Entfernen des Richtlinienobjekts ist für Richtlinien-ID: %S fehlgeschlagen | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04315 | Aktualisierung des Richtlinienobjekts fehlgeschlagen : %s | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04316 | Richtlinien konnten nicht aufgeführt werden | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04321 | Hinzufügen von Backuptyp-Objekt fehlgeschlagen [%s] | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04323 | Backup-Typ-Eintrag für Backup-Typ-id: %S nicht vorhanden | Übergeben Sie einen gültigen Sicherungstyp. |
| REPO-04325 | Entfernen des Backuptyps-Objekts für Backup-Typ-ID: %S fehlgeschlagen | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04327 | Aktualisierung des Backuptyps-Objekts fehlgeschlagen : %s | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04328 | Fehler beim Auflisten der Backup-Typen | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04333 | Hinzufügen des Planer-Jobobjekts fehlgeschlagen [%s] | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|--|
| REPO-04335 | Der Job-Eintrag des Planers ist für Job-id: %S nicht vorhanden | Führen Sie einen gültigen Planer-Job durch. |
| REPO-04337 | Löschen des Planer-Jobobjekts fehlgeschlagen für Job-ID: %S | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04339 | Aktualisieren des Planer-Jobobjekts fehlgeschlagen : %s | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04340 | Fehler beim Auflisten von Planungsjobs | Datenbankfehler; weitere Informationen finden Sie im Stack-Trace. |
| REPO-04341 | Hinzufügen des Richtlinienobjekts fehlgeschlagen, Richtlinie [%s] mit demselben Namen ist bereits vorhanden | Richtlinie mit demselben Namen ist bereits vorhanden. Versuchen Sie es mit einem anderen Namen. |
| REPO-04342 | Hinzufügen von Backuptyp-Objekt fehlgeschlagen, Sicherungstyp [%s] mit demselben Namen ist bereits vorhanden | Es ist bereits ein Backup-Typ mit demselben Namen vorhanden. Versuchen Sie es mit einem anderen Namen. |
| REPO-04343 | Hinzufügen des Planungsobjekts fehlgeschlagen, Scheduler [%s] mit demselben Aufgabennamen ist bereits vorhanden | |
| REPO-04344 | Fehler beim Aktualisieren des Profils [%s]. Profil ist leer. | |
| REPO-04345 | Richtlinientyp kann beim Hinzufügen einer neuen Richtlinie nicht null sein | |
| REPO-04346 | Das Speicherobjekt darf nicht null sein | |
| REPO-04347 | Hinzufügen des Speicherobjekts fehlgeschlagen, Speicher [%s] mit demselben Namen/derselben IP ist bereits vorhanden | |
| REPO-04348 | Fehler beim Abrufen der Storage-Details. Datenbankfehler! | |

| Fehlercode | Fehlernachricht | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|---|
| REPO-04349 | Ungültiger Hostname. Speicher mit Hostname/IP [%s] ist nicht vorhanden | |
| REPO-04350 | Hostname darf nicht null sein | Ungültiger Hostname |
| REPO-04351 | Löschen von Speicher [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Fehler beim Löschen des Speichers. Datenbankfehler! |
| REPO-04355 | Fehler beim Aktualisieren von Speicher [%s] mit Fehler [%s] | Fehler beim Aktualisieren des Speichers. Datenbankfehler! |
| REPO-04356 | Das Cluster-Objekt darf nicht null sein | |
| REPO-04358 | Hinzufügen von Speicher [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | |
| REPO-04359 | Fehler beim Aktualisieren von Cluster [%s] mit Fehler [%s] | |
| REPO-04360 | Das Hinzufügen des Clusterobjekts ist fehlgeschlagen. Cluster [%s] mit demselben Namen/derselben IP ist bereits vorhanden | Das Cluster mit demselben Hostnamen ist bereits vorhanden |

Storage-Fehlernachrichten

Die speicherbezogenen Fehlernachrichten können Ihnen bei der Behebung aller auftretenden Probleme helfen.

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes und Meldungen sowie eine kurze Beschreibung des Fehlers und der vorgeschlagenen Lösung aufgeführt.

| Fehlercode | Fehlernachricht | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|--|--|
| STORAGE-00001 | Datumsformat [%s] ist ungültig: [%s] | Entweder der Volume-Klon wurde nicht von Snap Creator erstellt, oder der Zeitstempel, der an den Klonnamen angehängt ist, ist ungültig. |
| STORAGE-00002 | Ausführenden kann nicht abgerufen werden | Ein Ausführender wurde nicht zum Speichern erstellt. Überprüfen Sie die Protokolle auf NetApp Manageability-Fehler, die möglicherweise die Ursache des Problems aufdecken. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|--|---|
| STORAGE-00003 | Verbindung zum Host nicht möglich | Der Host ist nicht erreichbar. Stellen Sie sicher, dass die lokalen Firewall-Einstellungen korrekt sind und dass der Host über das System pingen kann, auf dem Snap Creator Server installiert ist. |
| STORAGE-01003 | Das Erstellen der AutoSupport-Nachricht mit Ereignis-id [%s], Kategorie [%s], Beschreibung [%s], Ebene [%s], Hostname [%s] ist mit Fehler [%s] fehlgeschlagen. | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-01004 | Für den Datei-Restore müssen die Quell- und Zieldatenträger das gleiche Volumen haben. | Die Quell- und Zieldatenträger sind unterschiedlich. Bereitstellen des gleichen Volumens wie der Quelldatenträger und der Zieldatenträger. |
| STORAGE-02003 | Das Erstellen der Snapshot Kopie [%s] auf Volumes [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s]; | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02006 | Beim Übersetzen der Snapshot Kopie der Konsistenzgruppe auf [%s] mit der CG-ID [%s] ist ein Fehler aufgetreten [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02009 | Das Erstellen der Snapshot Kopie [%s] auf dem Volume [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02015 | Das Entfernen der Snapshot Kopie [%s] auf dem Volume [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02021 | Wiederherstellen der Snapshot Kopie [%s] des Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02025 | Fehler beim Wiederherstellen der Datei [%s] aus der Snapshot Kopie [%s] in [%s] bei Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |

| Fehlercode | Fehlernachricht | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|---|---|
| STORAGE-02028 | Das Erstellen des Zeitplans für die SnapVault Snapshot Kopie [%s] auf dem Volume [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02034 | Das Entfernen von Zeitplänen für die primäre SnapVault Snapshot Kopie aus Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02038 | Erstellen von Klon [%s] des Volume [%s] auf Basis der Snapshot Kopie [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02041 | Fehler beim Klonen der Datei [%s] auf dem Volume [%s] zu [%s] auf Basis der Snapshot Kopie [%s] beim Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02043 | Das Auflisten von Dateien auf Pfad [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02046 | Das Klonen von LUN [%s] zu [%s] auf der Grundlage der Snapshot Kopie [%s] mit der Speicherplatzreservierung [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02049 | Löschen der LUN [%s] aus Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02052 | Auflisten von LUNs bei Fehler [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02062 | Hinzufügen von NFS-Export [%s] für Hostnamen [%s] mit Zugriff [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|---|--|
| STORAGE-02072 | Abrufen des SnapMirror-Status auf Controller [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02075 | Abrufen der SnapMirror Beziehungen auf dem Controller [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02082 | Aktualisierung der SnapMirror Beziehung [%s] auf der Grundlage von Snapshot Kopie [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02092 | Auflisten von Snapshot Kopien auf Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02102 | Umbenennen der Snapshot Kopie [%s] auf dem Volume [%s] in [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02112 | Abrufen des SnapVault-Status auf Controller [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02115 | Fehler beim Abrufen der SnapVault-Beziehungen auf dem Controller [%s] mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02122 | Aktualisierung der SnapVault-Beziehung [%s] auf der Grundlage der Snapshot-Kopie [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-02132 | Auflisten geklonter Volumes auf Grundlage von Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |

| Fehlercode | Fehlernachricht | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|---|---|
| STORAGE-02142 | Löschen von Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02152 | Auflisten von Volumes mit Fehler [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02155 | Auflisten des Volumes [%s] fehlgeschlagen mit Fehlermeldung [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-02162 | Wiederherstellen der Snapshot Kopie [%s] des Volume [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03001 | Vserver von Clustered ONTAP Node [%s] abrufen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-05003 | Fehler beim Erstellen des NetApp Management Console-Datensatzes [%s] bei Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-05006 | Fehler beim Erstellen des Backups des Datensatzes [%s] auf dem Storage Controller [%s] durch die NetApp Management Console. Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-05009 | Abrufen des Datensatzstatus der NetApp Management Console für Datensatz [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-05012 | Fehler beim Validieren des NetApp Management Console-Datensatzes [%s] mit Fehler [%s]. | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|---|---|
| STORAGE-05018 | Erstellen von OM-Ereignis [%s] auf [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03002 | Fehler beim Zuordnen der Initiatorgruppe [%s] zu LUN [%s] bei Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03005 | LUN [%s] auf Volume [%s] konnte nicht mit Fehler [%s] erstellt werden | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03008 | Das Erstellen der primären SnapVault Snapshot Kopie [%s] auf dem Volume [%s] ist fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03011 | Auflisten von Backup-Kopien der NetApp Management Console für Datensatz [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03014 | Fehler beim Löschen der Backup-Versionsnummer [%s] der NetApp Management Console mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03019 | Backup-Start der NetApp Management Console für [%s] ([%s]) fehlgeschlagen, beenden! | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Sie haben höchstwahrscheinlich einen NetApp Manageability Fehler. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03022 | Start des Backup-Fortschritts der NetApp Management Console für Job-id [%s] fehlgeschlagen, beenden! | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03025 | Löschen der Datei im Pfad [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |

| Fehlercode | Fehlernachricht | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|--|---|
| STORAGE-03030 | Erkennung von Clustered Data ONTAP-Nodes auf [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03033 | Abrufen von Details zur Systemversion von [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03036 | Erstellen des Verzeichnisses auf Pfad [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03039 | Löschen des Verzeichnisses auf Pfad [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03043 | Erstellen der Datei auf Pfad [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03046 | Änderung des Datensatzes der NetApp Management-Konsole für Datensatz [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03049 | Der Dateiinhalt für die Datei [%s] konnte nicht gelesen werden | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03052 | Optionen abrufen für Option [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03055 | Fehler beim Abrufen der Performance-Zähler für Objekt [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |

| Fehlercode | Fehlernachricht | Beschreibung/Auflösung |
|---------------|--|--|
| STORAGE-03058 | Fehler beim Abrufen der Performance-Instanzen für das Objekt [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03061 | Die Datensatzinformationen für die NetApp Management Console für [%s] sind fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03064 | Der Befehl [%s] der System-CLI ist fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03067 | Der Datensatz für die NetApp Management-Konsole [%s] konnte nicht gelöscht werden mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03070 | Wiederherstellen der SnapVault-Beziehung [%s] auf Basis der Snapshot Kopie [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03073 | CIFS-Export für [%s]:[%s] fehlgeschlagen! | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03076 | Abrufen des Root-Volumes auf dem Controller [%s] fehlgeschlagen mit Fehler [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03079 | Fehler beim Abrufen des Verbindungspfads für Volume [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |
| STORAGE-03082 | Fehler beim Abrufen des Systemnamens | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems anzeigen. |

| Fehlercode | Fehlermeldung | Beschreibung/Auflösung |
|--------------------------|---|---|
| STORAGE-03085 | Fehler beim Abrufen des NFS-Dienstes auf Controller [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03088 | NFS-Berechtigungs-Prüfung für Host [%s] Pfad Name [%s] Berechtigung [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03091 | Fehler beim Abrufen der Netzwerkschnittstelle auf dem Controller [%s] | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-03094 | Qtree-Liste auf Volume [%s] fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Am ehesten ist ein NetApp Manageability-Fehler zu erwarten. Die Protokolle können die Ursache des Problems aufzeigen. |
| STORAGE-04119 | Fehler beim Auflisten der Vserver | Überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler. Sie haben höchstwahrscheinlich einen Fehler bei der Verwaltung der ONTAP-Lösung, der die Ursache des Problems aufdecken kann. |
| VSERVER_TUNNEL_AKTIVIERT | (J/N) | Stellen Sie vSim Tunneling ein. Wenn die Option Y eingestellt ist, ist die vSim Tunneling-Funktion aktiviert. |

Fehlermeldungen der Snap Creator GUI

In der folgenden Tabelle sind die Fehlermeldungen der Snap Creator GUI aufgeführt.

| Fehlercode | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|
| gui-00001 | Stellen Sie sicher, dass das verschlüsselte Kennwort in der Konfigurationsdatei korrekt ist. |
| gui-00002 | Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Snap Creator ausführbare Datei verwenden. Überprüfen Sie, ob /etc/Snapcreatorgui.conf korrekt ist. |
| gui-00003 | Stellen Sie sicher, dass die Protokolle und der entsprechende Profilordner vorhanden sind. |

| Fehlercode | Beschreibung/Auflösung |
|------------|---|
| gui-00004 | Überprüfen Sie, ob Snap Creator Home/logs/profilame vorhanden ist. |
| gui-00005 | Überprüfen Sie, ob das entsprechende Profil und die entsprechende Konfiguration im Verzeichnis Konfigurationen vorhanden sind. |
| gui-00006 | Versuchen Sie, das SnapCreator-Profil-Setup auszuführen, wenn die Snapcreatorgui.conf verloren geht. |
| gui-00007 | Überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration umbenannt oder gelöscht wurde. |
| gui-00008 | Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort und überprüfen Sie, ob Sie den Befehl zum Einrichten des SnapCreator-Profiles ausgeführt haben. |
| gui-00009 | Prüfen Sie, ob Berechtigungen für Datei oder Ordner vorhanden sind. |
| gui-00010 | Prüfen Sie, ob Berechtigungen für Datei oder Ordner vorhanden sind. |
| gui-00011 | Wählen Sie ein anderes Profil aus, oder löschen Sie das vorhandene Profil. |
| gui-00012 | Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis „Konfigurationen“ vorhanden ist und ob der Befehl zum Einrichten des SnapCreator-Profiles ausgeführt wurde. |
| gui-00013 | Weitere Informationen finden Sie in den Protokollen. |
| gui-00014 | Schließen Sie die Konfiguration, und öffnen Sie sie erneut. |
| gui-00015 | Prüfen Sie die Berechtigungen für die Datei und ob sie vorhanden sind. |
| gui-00017 | Überprüfen Sie, ob Ihr vCenter korrekt ist und über ein gültiges Datacenter verfügt. |
| gui-00019 | Versuchen Sie es erneut, da der Datenspeicher während des Abrufs möglicherweise gelöscht wurde. |

| Fehlercode | Beschreibung/Auflösung |
|------------|--|
| gui-00020 | Versuchen Sie es erneut, da der Datenspeicher während des Abrufs möglicherweise gelöscht wurde. |
| gui-00021 | Versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie, ob vCenter korrekt ist. |
| gui-00022 | Fügen Sie Datastores zu Ihrem vCenter hinzu. |
| gui-00023 | Versuchen Sie es erneut, überprüfen Sie Ihr vCenter. |
| gui-00024 | Die von Ihnen verwendete vCloud Director Version wird nicht unterstützt. |
| gui-00025 | Geben Sie die richtigen Anmelddaten ein, und versuchen Sie es erneut. |
| gui-00026 | Organisationen nicht für VCD gefunden. Erstellen Sie Organisationen und versuchen Sie es erneut. |
| gui-00027 | Überprüfen Sie die vCenter-Anmelddaten. |
| gui-00028 | Prüfen Sie die Controller-Details/NTAP_USERS. |
| gui-00029 | Überprüfen Sie die vCloud Director-URL. |
| gui-00030 | Prüfung, ob vDCs für die Unternehmen vorhanden sind |
| gui-00031 | Prüfung, ob vApps für die vDCs vorhanden sind |

Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRÄGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.