



Gestione los nodos

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/ontap/system-admin/add-nodes-cluster-concept.html> on February 12, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Gestione los nodos	1
Añada nodos a un clúster de ONTAP	1
Quite los nodos de un clúster de ONTAP	3
Acceda a registros de nodos, volcados de memoria y archivos MIB de ONTAP mediante un explorador web	7
Acceda a la consola del sistema de un nodo ONTAP	8
Gestione los volúmenes raíz del nodo ONTAP y los agregados raíz	10
Reglas que rigen la descripción general de los volúmenes raíz del nodo y los agregados raíz	10
Libere espacio en el volumen raíz de un nodo	11
Reubique los volúmenes raíz en nuevos agregados	12
Inicie o detenga un nodo ONTAP para tareas de mantenimiento o solución de problemas	13
Reinic peace un nodo en el símbolo del sistema	13
Arranque ONTAP en el símbolo del sistema del entorno de arranque	14
Apague un nodo	15
Gestione un nodo ONTAP mediante el menú de inicio	16
Vea los atributos de los nodos de un clúster de ONTAP	19
Modifique los atributos de un nodo ONTAP	19
Cambio el nombre de un nodo ONTAP	20
Gestione un clúster ONTAP de un solo nodo	21
Formas de configurar hosts SAN iSCSI con nodos únicos	21
Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos únicos	22
Actualización de ONTAP para clúster de un solo nodo	23

Gestione los nodos

Añada nodos a un clúster de ONTAP

Después de crear un clúster, puede ampliarlo añadiendo nodos a él. Solo añade un nodo a la vez.

Antes de empezar

- Si va a añadir nodos a un clúster de varios nodos, todos los nodos existentes del clúster deben estar en buen estado (indicado por `cluster show`). Obtenga más información sobre `cluster show` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).
- Si va a añadir nodos a un clúster de dos nodos sin switches, debe convertir un clúster de dos nodos sin switches en un clúster conectado a switches mediante un switch de clúster compatible con NetApp.

La funcionalidad de clúster sin switch solo se admite en un clúster de dos nodos.

- Si va a añadir un segundo nodo a un clúster de un solo nodo, debe haber instalado el segundo nodo y debe haber configurado la red de clúster.
- Si el clúster tiene habilitada la configuración automática de SP, la subred especificada para el SP debe tener recursos disponibles para permitir que el nodo de unión utilice la subred especificada para configurar automáticamente el SP.
- Debe haber recopilado la siguiente información para la LIF de gestión de nodos del nuevo nodo:
 - Puerto
 - Dirección IP
 - Máscara de red
 - Pasarela predeterminada

Acerca de esta tarea

Los nodos deben tener números pares para que puedan formar pares de alta disponibilidad. Después de comenzar a añadir un nodo al clúster, debe completar el proceso. El nodo debe formar parte del clúster antes de poder empezar a añadir otro nodo.

Pasos

1. Encienda el nodo que desea añadir al clúster.

El nodo arranca y se inicia el Asistente de configuración de nodos en la consola.

Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:

"help" or "?" - if you want to have a question clarified,
"back" - if you want to change previously answered questions, and
"exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.

Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:

2. Salga del asistente de configuración de nodos: exit

Se cerrará el asistente de configuración de nodos y aparecerá una solicitud de inicio de sesión con la advertencia de que no ha completado las tareas de configuración.

Obtenga más información sobre `exit` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

3. Inicie sesión en la cuenta de administrador con `admin` el nombre de usuario.

4. Inicie el asistente Cluster Setup:

```
::> cluster setup
```

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:

"help" or "?" - if you want to have a question clarified,
"back" - if you want to change previously answered questions, and
"exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.

Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://<node_mgmt_or_e0M_IP_address>

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:



Para obtener más información sobre cómo configurar un clúster mediante la GUI de configuración, consulte la ["documentación de gestión de nodos"](#). Obtenga más información sobre `cluster setup` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

5. Presione Enter para usar la CLI para completar esta tarea. Cuando se le solicite crear un nuevo cluster o unirse a uno existente, introduzca **join**.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?  
{create, join}:  
join
```

Si la versión de ONTAP que se ejecuta en el nodo nuevo es diferente a la versión de que se ejecuta en el clúster existente, el sistema informará de un System checks Error: Cluster join operation cannot be performed at this time error. Este es el comportamiento esperado. Para continuar, execute `cluster add-node -allow-mixed-version-join true -cluster-ips <IP address> -node-names <new_node_name>` el comando en el nivel de privilegio avanzado desde un nodo existente del clúster.

6. Siga las instrucciones para configurar el nodo y unirlo al clúster:

- Para aceptar el valor predeterminado de una petición de datos, pulse Intro.
- Para introducir su propio valor para una petición de datos, introduzca el valor y, a continuación, pulse Intro.

7. Repita los pasos anteriores para cada nodo adicional que desee añadir.

Después de terminar

Después de añadir nodos al clúster, debe habilitar la conmutación por error del almacenamiento para cada pareja de alta disponibilidad.

Información relacionada

- "[Clústeres de versión mixta admitidos para actualizaciones del software ONTAP](#)"
- "[nodo adicional del clúster](#)"

Quite los nodos de un clúster de ONTAP

Es posible eliminar nodos no deseados de un clúster, de uno en uno. Después de quitar un nodo, también debe quitar su compañero de conmutación al nodo de respaldo. Si va a quitar un nodo, sus datos se vuelven inaccesibles o se borran.

Antes de empezar

Debe cumplir las siguientes condiciones antes de eliminar nodos del clúster:

- Más de la mitad de los nodos del clúster deben estar en buen estado.
- Todos los datos, volúmenes y agregados que no sean raíz deben reubicarse o eliminarse del nodo.
 - Debe haberse evacuado todos los datos del nodo que desea quitar. Esto puede incluir "[purgado de datos desde un volumen cifrado](#)".
 - Todos los volúmenes que no son raíz "[movido](#)" provienen de agregados que pertenecen al nodo.
 - Todos los agregados que no son raíz "[eliminado](#)" se han extraído del nodo.
- Todos los LIF y las VLAN se han reubicado o eliminado del nodo.
 - Los LIF de datos han sido "[eliminado](#)" o "[reubicado](#)" desde el nodo.

- Las LIF de administración de clúster han sido "reubicado" del nodo y los puertos de inicio han cambiado.
- Todas las LIF de interconexión de clústeres han sido "quitada". Cuando elimina las LIF de interconexión de clústeres, se muestra una advertencia que puede ignorarse.
- Todas las VLAN del nodo han sido "eliminado".
- El nodo no participa en ninguna relación de conmutación al respaldo.
 - Se ha producido la conmutación al "deshabilitado" nodo de respaldo de almacenamiento.
 - Todas las reglas de recuperación tras fallos de LIF han sido "modificado" para quitar puertos del nodo.
- Si el nodo tiene discos de estándar de procesamiento de información federal (FIPS) o discos de autocifrado (SED), "se ha eliminado el cifrado del disco" devolviendo los discos al modo no protegido.
 - Puede que también desee "[Desinfecte unidades FIPS o SED](#)".
- Si tiene LUN del nodo que se va a quitar, debe "[Modifique la lista nodos de generación de informes de asignación de LUN selectiva \(SLM\)](#)" antes de quitar el nodo.

Si no elimina el nodo y su partner de alta disponibilidad de la lista Reporting-Nodes de SLM, se puede perder el acceso a las LUN que anteriormente existían en el nodo aunque los volúmenes que contenían dichas LUN se hayan movido a otro nodo.

Se recomienda emitir un mensaje de AutoSupport para notificar al soporte técnico de NetApp que se está realizando la eliminación de nodos.



No realice operaciones como `cluster remove-node` , , `cluster unjoin` y `node rename` cuando una actualización automática de ONTAP está en curso.

Acerca de esta tarea

- Si ejecuta un clúster de versión mixta, puede eliminar el último nodo de versión baja con uno de los comandos de privilegio avanzados desde ONTAP 9.3:
 - ONTAP 9.3: `cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check`
 - ONTAP 9.4 y posterior: `cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check`
- Si quitas dos nodos de un clúster de cuatro nodos, la HA de clúster se activa automáticamente en los dos nodos restantes.



Todos los datos del sistema y de los usuarios, de todos los discos que están conectados al nodo, deben hacerse inaccesibles para los usuarios antes de eliminar un nodo del clúster.

Si se eliminó incorrectamente un nodo de un clúster, contacta al soporte de NetApp para que te ayuden con las opciones de recuperación.

Pasos

1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado:

```
set -privilege advanced
```

2. Identifica el nodo en el clúster que tiene epsilon:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo, "node0" contiene actualmente épsilon:

```
cluster::*>
Node          Health  Eligibility  Epsilon
-----
node0         true    true          true
node1         true    true          false
node2         true    true          false
node3         true    true          false
```

3. Si el nodo que estás eliminando mantiene epsilon:

- Mueve el epsilon del nodo que estás eliminando:

```
cluster modify -node <name_of_node_to_be_removed> -epsilon false
```

- Mueve épsilon a un nodo que no vas a eliminar:

```
cluster modify -node <node_name> -epsilon true
```

4. Identifique el nodo maestro actual:

```
cluster ring show
```

El nodo maestro es el nodo que contiene procesos mgmt como , , , vldb vifmgr bcomd y crs.

5. Si el nodo que estás eliminando es el nodo maestro actual, habilita otro nodo en el clúster para que sea elegido como nodo maestro:

- Haga que el nodo maestro actual no sea apto para participar en el cluster:

```
cluster modify -node <node_name> -eligibility false
```

El nodo se marca como no saludable hasta que se restablece la elegibilidad. Cuando el nodo maestro deja de ser elegible, uno de los nodos restantes es elegido por el quórum del clúster como el nuevo maestro.

Si realizas este paso en el primer nodo de un par de HA, deberías marcar solo ese nodo como no apto. No modifiques el estado del compañero de HA.



Si el nodo asociado es seleccionado como el nuevo maestro, necesitas verificar si tiene epsilon antes de hacerlo inelegible. Si el nodo asociado tiene epsilon, necesitas mover epsilon a un nodo diferente que permanezca en el cluster antes de hacerlo inelegible. Haces esto cuando repites estos pasos para remover el nodo asociado.

- a. Haga que el nodo maestro anterior sea apto para participar de nuevo en el clúster:

```
cluster modify -node <node_name> -eligibility true
```

6. Inicia sesión en la LIF de gestión del nodo remoto o en la LIF de gestión del clúster en un nodo que no vas a quitar del clúster.
7. Elimina los nodos del clúster:

Para esta versión de ONTAP...	Se usa este comando...
ONTAP 9,3	<pre>cluster unjoin</pre>
ONTAP 9,4 y versiones posteriores	<p>Con el nombre de nodo:</p> <pre>cluster remove-node -node <node_name></pre> <p>Con dirección IP del nodo:</p> <pre>cluster remove-node -cluster_ip <node_ip></pre>

Si tiene un clúster de versión mixta y va a eliminar el último nodo de versión inferior, utilice `-skip-last-low-version-node-check` el parámetro con estos comandos.

El sistema le informa de lo siguiente:

- También debe quitar del clúster el compañero de conmutación al nodo de respaldo.
- Despues de que se elimine el nodo y antes de que pueda volver a unirse a un clúster, debes usar la opción del menú de arranque **(4) Clean configuration and initialize all disks** o la opción **(9) Configure Advanced Drive Partitioning** para borrar la configuración del nodo e inicializar todos los discos.

Se genera un mensaje de fallo si tiene condiciones que debe abordar antes de quitar el nodo. Por ejemplo, el mensaje podría indicar que el nodo tiene recursos compartidos que debe quitar o que el nodo está en una configuración de alta disponibilidad de clúster o en una configuración de

recuperación tras fallos de almacenamiento que debe deshabilitar.

Si el nodo es el maestro de quórum, el clúster perderá brevemente y volverá al quórum. Esta pérdida de quórum es temporal y no afecta a ninguna operación de datos.

8. Si un mensaje de fallo indica condiciones de error, solucione esas condiciones y vuelva a ejecutar `cluster remove-node cluster unjoin` el comando o.

El nodo se reinicia automáticamente después de ser eliminado con éxito del cluster.

9. Si va a reutilizar el nodo, borre la configuración del nodo e inicialice todos los discos:
 - a. Durante el proceso de inicio, pulse Ctrl-C para mostrar el menú de inicio cuando se le solicite.
 - b. Selecciona la opción del menú de arranque **(4) Clean configuration and initialize all disks**.
10. Vuelve al nivel de privilegio admin:

```
set -privilege admin
```

11. Repite los pasos 1 a 9 para eliminar el failover partner del clúster.

Información relacionada

- ["cluster remove-node"](#)

Acceda a registros de nodos, volcados de memoria y archivos MIB de ONTAP mediante un explorador web

(`spi`El servicio web Infraestructura de Procesador de Servicio) se habilita de forma predeterminada para permitir que un explorador web acceda a los archivos log, volcado de memoria y MIB de un nodo del cluster. Todavía es posible acceder a los archivos incluso cuando el nodo está inactivo, siempre que su partner haga el control del nodo.

Antes de empezar

- El LIF de gestión del clúster debe estar activo.

Puede usar la LIF de gestión del clúster o un nodo para acceder al `spi` servicio web. Sin embargo, se recomienda utilizar el LIF de gestión del clúster.

```
`network interface show`El comando muestra el estado de todas las LIF del clúster.
```

Obtenga más información sobre `network interface show` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

- Debe utilizar una cuenta de usuario local para acceder al `spi` servicio web, las cuentas de usuario de dominio no son compatibles.
- Si su cuenta de usuario no tiene la `admin` rol (que tiene acceso a la `spi` servicio web de forma predeterminada), su rol de control de acceso debe tener acceso a la `spi` servicio web.

El `vserver services web access show` comando muestra qué roles tienen acceso a qué servicios web.

- Si no está utilizando el `admin` cuenta de usuario (que incluye la `http` método de acceso por defecto), su cuenta de usuario debe estar configurada con el `http` método de acceso.

El `security login show` comando muestra los métodos de acceso e inicio de sesión de las cuentas de usuario y sus roles de control de acceso.

Obtenga más información sobre `security login show` en el ["Referencia de comandos del ONTAP"](#).

- Si desea utilizar HTTPS para obtener acceso web seguro, debe habilitarse SSL y debe instalarse un certificado digital.

El `system services web show` comando muestra la configuración del motor de protocolo web en el nivel del clúster.

Acerca de esta tarea

El `spi` servicio web está activado de forma predeterminada y el servicio se puede desactivar manualmente (`vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false`).

El `admin` Se le concede acceso al rol `spi` Servicio web por defecto, y el acceso se puede deshabilitar manualmente (`services web access delete -vserver cluster_name -name spi -role admin`).

Pasos

1. Dirija el navegador web a la `spi` URL del servicio web en uno de los siguientes formatos:

- `http://cluster-mgmt-LIF/spi/`
- `https://cluster-mgmt-LIF/spi/`

`cluster-mgmt-LIF` Es la dirección IP de la LIF de gestión del clúster.

2. Cuando el navegador lo solicite, introduzca su cuenta de usuario y contraseña.

Una vez autenticada la cuenta, el explorador muestra enlaces a los `/mroot/etc/log/` `/mroot/etc/crash/` `/mroot/etc/mib/` directorios y a los directorios de cada nodo del cluster.

Acceda a la consola del sistema de un nodo ONTAP

Si un nodo está colgado en el menú de inicio o en el símbolo del sistema del entorno de arranque, sólo puede acceder a él a través de la consola del sistema (también llamada la *consola serie*). Puede acceder a la consola del sistema de un nodo desde una conexión SSH al SP del nodo o al clúster.

Acerca de esta tarea

Tanto el SP como los ONTAP ofrecen comandos que le permiten acceder a la consola del sistema. Sin embargo, desde SP, solo puede acceder a la consola del sistema de su propio nodo. Desde el clúster, puede acceder a la consola del sistema de cualquier otro nodo en el clúster (que no sea el nodo local).

Pasos

1. Acceda a la consola del sistema de un nodo:

Si se encuentra en...	Introduzca este comando...
CLI de SP del nodo	system console
CLI de ONTAP	system node run-console

2. Inicie sesión en la consola del sistema cuando se le solicite que lo haga.

3. Para salir de la consola del sistema, pulse Ctrl-D.

Ejemplos de acceso a la consola del sistema

El siguiente ejemplo muestra el resultado de ingresar el `system console` comando en el prompt 'SP node2'. La consola del sistema indica que el nodo 2 está colgando en el indicador de entorno de inicio. `boot_ontap` El comando se introduce en la consola para arrancar el nodo en ONTAP. A continuación, se pulsa Ctrl-D para salir de la consola y volver al SP.

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
*****
*          *
*  Press Ctrl-C for Boot Menu.  *
*          *
*****
...
...
```

(Ctrl-D se pulsa para salir de la consola del sistema.)

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

El ejemplo siguiente muestra el resultado de escribir `system node run-console` el comando desde ONTAP para acceder a la consola del sistema de node2, que no se bloquea en el símbolo del sistema de entorno de arranque. `boot_ontap` El comando se introduce en la consola para arrancar node2 en ONTAP. A continuación, se pulsa Ctrl-D para salir de la consola y volver a ONTAP.

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
*****
*          *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*          *
*****
...

```

(Ctrl-D se pulsa para salir de la consola del sistema.)

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

Gestione los volúmenes raíz del nodo ONTAP y los agregados raíz

El volumen raíz de un nodo es un volumen FlexVol que se instala de fábrica o mediante el software de configuración. Está reservado para los archivos del sistema, los archivos de registro y los archivos de núcleo. El nombre del directorio es /mroot, al que sólo se puede acceder a través del shell del sistema por parte del soporte técnico. El tamaño mínimo para el volumen raíz de un nodo depende del modelo de plataforma.

Reglas que rigen la descripción general de los volúmenes raíz del nodo y los agregados raíz

El volumen raíz de un nodo contiene directorios y archivos especiales para ese nodo. El agregado raíz contiene el volumen raíz. Algunas reglas rigen el volumen raíz y el agregado raíz de un nodo.

- Las siguientes reglas rigen el volumen raíz del nodo:
 - A menos que el soporte técnico le indique que lo haga, no modifique la configuración ni el contenido del volumen raíz.
 - No almacenar datos de usuario en el volumen raíz.

El almacenamiento de datos de usuario en el volumen raíz aumenta el tiempo de devolución del almacenamiento entre nodos de un par de alta disponibilidad.

- Puede mover el volumen raíz a otro agregado. Consulte [\[relocate-root\]](#).

- El agregado raíz está dedicado únicamente al volumen raíz del nodo.

ONTAP impide la creación de otros volúmenes en el agregado raíz.

["NetApp Hardware Universe"](#)

Libere espacio en el volumen raíz de un nodo

Aparece un mensaje de advertencia cuando el volumen raíz de un nodo se ha lleno o casi lleno. El nodo no puede funcionar correctamente cuando su volumen raíz está lleno. Para liberar espacio en el volumen raíz de un nodo, se pueden eliminar archivos de volcado de memoria, archivos de seguimiento de paquetes y las snapshots de volúmenes raíz.

Pasos

1. Muestra los archivos de volcado de memoria del nodo y sus nombres:

```
system node coredump show
```

2. Elimine los archivos de volcado de memoria no deseados del nodo:

```
system node coredump delete
```

3. Accede a la Nodesinfierno:

```
system node run -node nodename
```

nodename es el nombre del nodo cuyo espacio de volumen raíz desea liberar.

4. Cambie al nivel de privilegio avanzado nodesinfierno desde el nodesinfierno:

```
priv set advanced
```

5. Mostrar y eliminar los archivos de seguimiento de paquetes del nodo a través de nodeshell:

- a. Muestre todos los archivos del volumen raíz del nodo:

```
ls /etc
```

- b. Si hay algún archivo de seguimiento de paquetes (*.trc) en el volumen raíz del nodo, elimínelos individualmente:

```
rm /etc/log/packet_traces/file_name.trc
```

6. Identifique y elimine las snapshots de volumen raíz del nodo mediante la falta de nodos:

- a. Identifique el nombre del volumen raíz:

```
vol status
```

El volumen raíz se indica con la palabra “raíz” en la columna “Opciones” de la `vol status` salida del comando.

En el ejemplo siguiente, el volumen raíz es `vol10`:

```

node1*> vol status

      Volume  State          Status          Options
          vol0  online        raid_dp, flex  root, nvfail=on
                           64-bit

```

a. Mostrar instantáneas de volumen raíz:

```
snap list root_vol_name
```

b. Eliminar instantáneas de volumen raíz no deseadas:

```
snap delete root_vol_name snapshot_name
```

7. Salga de nodeshell y vuelva al clustershell:

```
exit
```

Reubique los volúmenes raíz en nuevos agregados

El procedimiento de reemplazo raíz migra el agregado raíz actual a otro conjunto de discos sin interrupciones.

Acerca de esta tarea

La commutación por error del almacenamiento debe estar habilitada para reubicar los volúmenes raíz. Puede utilizar `storage failover modify -node nodename -enable true` el comando para habilitar la commutación al respaldo.

Puede cambiar la ubicación del volumen raíz a un nuevo agregado en las siguientes situaciones:

- Cuando los agregados raíz no se encuentran en el disco que prefiere
- Cuando desee reorganizar los discos conectados al nodo
- Cuando realice el reemplazo de una bandeja de bandejas de discos EOS

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set privilege advanced
```

2. Reubicar el agregado raíz:

```
system node migrate-root -node nodename -disklist disklist -raid-type raid-type
```

- **-nodo**

Especifica el nodo que posee el agregado raíz que desea migrar.

- **-disklist**

Especifica la lista de discos en los que se creará el nuevo agregado raíz. Todos los discos deben ser

repuestos y ser propiedad del mismo nodo. El número mínimo de discos necesario depende del tipo de RAID.

- **-raid-type**

Especifica el tipo de RAID del agregado raíz. El valor predeterminado es `raid-dp`.

3. Supervise el progreso del trabajo:

```
job show -id jobid -instance
```

Resultados

Si todas las comprobaciones previas se realizan correctamente, el comando inicia un trabajo de reemplazo de volumen raíz y sale del mismo. Espere que el nodo se reinicie.

Información relacionada

- ["modificar conmutación por error de almacenamiento"](#)

Inicie o detenga un nodo ONTAP para tareas de mantenimiento o solución de problemas

Es posible que deba iniciar o detener un nodo por motivos de mantenimiento o solución de problemas. Puede hacerlo desde la CLI de ONTAP, el símbolo del sistema del entorno de arranque o desde la CLI de SP.

El uso del comando de la CLI de SP `system power off` o `system power cycle` para apagar o realizar un ciclo de apagado y encendido de un nodo puede provocar un apagado incorrecto del nodo (también llamado *dirty shutdown*) y no sustituye un apagado correcto mediante `system node halt` el comando ONTAP.

Reinic peace un nodo en el símbolo del sistema

Puede reiniciar un nodo en modo normal desde el símbolo del sistema. Un nodo se configura para arrancar desde el dispositivo de arranque, como una tarjeta PC CompactFlash.

Pasos

1. Si el clúster contiene cuatro o más nodos, compruebe que el nodo que se va a reiniciar no tenga épsilon:
 - a. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- b. Determine qué nodo tiene épsilon:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra «'1'» con épsilon:

```

cluster1::> cluster show
Node          Health  Eligibility  Epsilon
-----
node1         true    true         true
node2         true    true         false
node3         true    true         false
node4         true    true         false
4 entries were displayed.

```

- a. Si el nodo que se va a reiniciar está configurado con épsilon, elimine épsilon del nodo:

```
cluster modify -node node_name -epsilon false
```

- b. Asigne épsilon a un nodo diferente que permanecerá activo:

```
cluster modify -node node_name -epsilon true
```

- c. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

```
set -privilege admin
```

2. Utilice `system node reboot` el comando para reiniciar el nodo.

Si no especifica `-skip-lif-migration` el parámetro, el comando intenta migrar datos y las LIF de gestión del clúster de forma síncrona a otro nodo antes del reinicio. Si la migración de LIF falla o se agota el tiempo de espera, se anula el proceso de reinicio y ONTAP muestra un error para indicar el error de migración de la LIF.

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

El nodo inicia el proceso de reinicio. Aparece la solicitud de inicio de sesión de ONTAP, que indica que el proceso de reinicio ha finalizado.

Arranque ONTAP en el símbolo del sistema del entorno de arranque

Puede arrancar la versión actual o la versión de backup de ONTAP cuando se encuentra en el símbolo del sistema de un entorno de arranque de un nodo.

Pasos

1. Acceda al símbolo del sistema del entorno de arranque desde el símbolo del sistema de almacenamiento con `system node halt` el comando.

La consola del sistema de almacenamiento muestra el símbolo del sistema del entorno de arranque.

2. En el símbolo del sistema de entorno de arranque, introduzca uno de los siguientes comandos:

Para arrancar...	Introduzca...
La versión actual de ONTAP	boot_ontap
La imagen principal de ONTAP desde el dispositivo de arranque	boot_primary
La imagen de copia de seguridad de ONTAP desde el dispositivo de arranque	boot_backup

Si no está seguro acerca de qué imagen utilizar, debe utilizar `boot_ontap` en la primera instancia.

Apague un nodo

Puede apagar un nodo si deja de responder o si el personal de soporte le dirige a hacerlo como parte de los esfuerzos de solución de problemas.

Pasos

- Si el clúster contiene cuatro o más nodos, compruebe que el nodo que desea apagar no tenga épsilon:
 - Configure el nivel de privilegio en Advanced:

```
set -privilege advanced
```

- Determine qué nodo tiene épsilon:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra «'1'» con épsilon:

```
cluster1::>*> cluster show
Node          Health  Eligibility  Epsilon
-----  -----  -----  -----
node1        true    true        true
node2        true    true        false
node3        true    true        false
node4        true    true        false
4 entries were displayed.
```

- Si el nodo que desea apagar está configurado con épsilon, elimine épsilon del nodo:

```
cluster modify -node node_name -epsilon false
```

- Asigne épsilon a un nodo diferente que permanecerá activo:

```
cluster modify -node node_name -epsilon true
```

- Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

```
set -privilege admin
```

2. `system node halt` Utilice el comando para apagar el nodo.

Si no especifica `-skip-lif-migration` el parámetro, el comando intenta migrar datos y las LIF de gestión del clúster de forma síncrona a otro nodo antes del apagado. Si la migración de LIF falla o se agota el tiempo, el proceso de apagado se cancela y ONTAP muestra un error para indicar el error de migración de la LIF.

Es posible activar manualmente un volcado de memoria con el apagado mediante ambos `-dump` parámetros.

En el siguiente ejemplo se apaga el nodo llamado «'1'» para realizar tareas de mantenimiento del hardware:

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

Gestione un nodo ONTAP mediante el menú de inicio

Puede utilizar el menú de arranque para corregir problemas de configuración en un nodo, restablecer la contraseña de administrador, inicializar discos, restablecer la configuración del nodo y restaurar la información de configuración del nodo al dispositivo de arranque.

 Si una pareja de alta disponibilidad está utilizando "Cifrar unidades SAS o NVMe (SED, NSE, FIPS)", debe seguir las instrucciones del tema "Devolver una unidad FIPS o SED al modo sin protección" para todas las unidades de la pareja de alta disponibilidad antes de inicializar el sistema (opciones de arranque 4 o 9). Si las unidades se reasignan, es posible que no se produzcan pérdidas de datos futuras.

Pasos

1. Reinicie el nodo para acceder al menú de arranque mediante `system node reboot` el comando en el símbolo del sistema.

El nodo inicia el proceso de reinicio.

2. Durante el proceso de reinicio, pulse Ctrl-C para mostrar el menú de inicio cuando se le solicite hacerlo.

El nodo muestra las siguientes opciones para el menú de arranque:

- (1) Normal Boot.
 - (2) Boot without /etc/rc.
 - (3) Change password.
 - (4) Clean configuration and initialize all disks.
 - (5) Maintenance mode boot.
 - (6) Update flash from backup config.
 - (7) Install new software first.
 - (8) Reboot node.
 - (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
 - (10) Set onboard key management recovery secrets.
 - (11) Configure node for external key management.
- Selection (1-11) ?



Opción de menú de inicio (2) Boot without /etc/rc es obsoleto y no tiene ningún efecto en el sistema.

3. Seleccione una de las siguientes opciones introduciendo el número correspondiente:

Para...	Seleccione...
Siga arrancando el nodo en el modo normal	1) arranque normal
Cambie la contraseña del nodo, que es también la contraseña de la cuenta ""admin""	3) Cambiar contraseña
Inicialice los discos del nodo y cree un volumen raíz para el nodo	<p>4) limpiar la configuración e inicializar todos los discos</p> <p></p> <p>Esta opción de menú borra todos los datos de los discos del nodo y restablece la configuración del nodo a la configuración predeterminada de fábrica.</p> <p>Solo selecciona este elemento del menú después de que el nodo haya sido eliminado de un clúster y no esté unido a otro clúster.</p> <p>Para un nodo con bandejas de discos internas o externas, se inicializa el volumen raíz en los discos internos. Si no hay bandejas de discos internas, se inicializa el volumen raíz en los discos externos.</p> <p>Si el nodo que desea inicializar tiene discos que están particionados para la partición de datos raíz, los discos deben ser desparticionados antes de que el nodo se pueda inicializar, consulte 9) Configurar partición avanzada de unidades y ""Gestión de discos y agregados".</p>

Para...	Seleccione...
Realizar operaciones de mantenimiento de agregados y discos y obtener información detallada sobre agregados y discos.	<p>5) arranque en modo de mantenimiento</p> <p>Para salir del modo de mantenimiento <code>halt</code>, utilice el comando.</p>
Restaure la información de configuración desde el volumen raíz del nodo al dispositivo de arranque, como una tarjeta PC CompactFlash	<p>6) Actualizar flash desde la configuración de la copia de seguridad</p> <p>ONTAP almacena alguna información de configuración del nodo en el dispositivo de arranque. Cuando se reinicia el nodo, se realiza automáticamente una copia de seguridad de la información del dispositivo de arranque en el volumen raíz del nodo. Si el dispositivo de arranque se daña o necesita reemplazarse, debe utilizar esta opción de menú para restaurar la información de configuración desde el volumen raíz del nodo al dispositivo de arranque.</p>
Instale el nuevo software en el nodo	<p>7) instale primero el nuevo software</p> <p>Si el software ONTAP en el dispositivo de arranque no incluye compatibilidad con la cabina de almacenamiento que desea usar para el volumen raíz, puede usar esta opción de menú para obtener una versión del software que admite la cabina de almacenamiento e instalarla en el nodo.</p> <p>Esta opción de menú solo se utiliza para instalar una versión más reciente del software ONTAP en un nodo que no tiene instalado ningún volumen raíz. No utilice esta opción de menú para actualizar ONTAP.</p>
Reiniciar el nodo	8) Reiniciar nodo
Desparticionar todos los discos y eliminar su información de propiedad o limpiar la configuración e inicializar el sistema con discos completos o particionados	<p>9) Configurar la partición avanzada de discos</p> <p>La opción de Particionado avanzado de unidad proporciona funciones de administración adicionales para los discos que están configurados para particionamiento de datos raíz o de datos raíz-datos. Las siguientes opciones están disponibles en Boot Option 9:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize system with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. </div>

Vea los atributos de los nodos de un clúster de ONTAP

Puede ver los atributos de uno o más nodos del clúster; por ejemplo, el nombre, el propietario, la ubicación, el número de modelo, el número de serie, el tiempo que ha estado en ejecución el nodo, el estado y la elegibilidad para participar en un clúster.

Pasos

1. Para mostrar los atributos de un nodo especificado o sobre todos los nodos de un clúster, utilice `system node show` el comando.

Ejemplo de mostrar información acerca de un nodo

En el siguiente ejemplo, se muestra información detallada acerca de los nodos 1:

```
cluster1::> system node show -node node1
    Node: node1
    Owner: Eng IT
    Location: Lab 5
    Model: model_number
    Serial Number: 12345678
    Asset Tag: -
    Uptime: 23 days 04:42
    NVRAM System ID: 118051205
    System ID: 0118051205
    Vendor: NetApp
    Health: true
    Eligibility: true
    Differentiated Services: false
    All-Flash Optimized: true
    Capacity Optimized: false
    QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
    SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

Modifique los atributos de un nodo ONTAP

Puede modificar los atributos de un nodo según sea necesario. Los atributos que puede modificar incluyen la información del propietario del nodo, la información de ubicación, la etiqueta de activo y la elegibilidad para participar en el clúster.

Acerca de esta tarea

La elegibilidad de un nodo para participar en el clúster se puede modificar en el nivel de privilegio avanzado mediante `-eligibility` el parámetro `system node modify` `cluster modify` del comando o. Si establece la elegibilidad de un nodo en `false`, el nodo se vuelve inactivo en el cluster.



No puede modificar la idoneidad del nodo de forma local. Debe modificarse desde un nodo diferente. La elegibilidad del nodo tampoco se puede modificar con una configuración de alta disponibilidad de clúster.



Debe evitar establecer la elegibilidad de un nodo en `false`, excepto en situaciones como la restauración de la configuración del nodo o el mantenimiento prolongado del nodo. El acceso a datos DE SAN y NAS al nodo puede verse afectado cuando el nodo no cumple con los requisitos.

Pasos

1. Utilice `system node modify` el comando para modificar los atributos de un nodo.

Ejemplo de modificación de atributos de nodo

El siguiente comando modifica los atributos del nodo "1". El propietario del nodo se establece en "Joe Smith" y su etiqueta de activo se establece en "js1234":

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag js1234
```

Información relacionada

- ["modificación del nodo del sistema"](#)
- ["modificar el clúster"](#)

Cambie el nombre de un nodo ONTAP

Es posible cambiar el nombre de un nodo según sea necesario.

Pasos

1. Para cambiar el nombre de un nodo, utilice `system node rename` el comando.

```
`-newname` El parámetro especifica el nuevo nombre del nodo. Obtenga más información sobre `system node rename` en el link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli/system-node-rename.html ["Referencia de comandos del ONTAP"] .
```

Si desea cambiar el nombre de varios nodos en el clúster, debe ejecutar el comando de cada nodo individualmente.



El nombre de nodo no puede ser «'todos'» porque «'todos'» es un nombre reservado del sistema.

Ejemplo de cambio de nombre de un nodo

El siguiente comando cambia el nombre del nodo "1" a "nodo 1a":

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

Gestione un clúster ONTAP de un solo nodo

Un clúster de un solo nodo es una implementación especial de un clúster que se ejecuta en un nodo independiente. No se recomiendan los clústeres de un solo nodo porque no proporcionan redundancia. Si el nodo se cae, se pierde el acceso a los datos.



Para la tolerancia a fallos y las operaciones no disruptivas, es muy recomendable configurar el clúster con "[Alta disponibilidad \(parejas de alta disponibilidad\)](#)".

Si decide configurar o actualizar un clúster de un solo nodo, debe tener en cuenta lo siguiente:


- El cifrado de volúmenes raíz no se admite en clústeres de un solo nodo.
- Si quita nodos para que tengan un clúster de un solo nodo, debe modificar los puertos de clúster para que proporcionen el tráfico de datos. Para ello, modifique los puertos de clúster para que sean puertos de datos y, a continuación, cree LIF de datos en los puertos de datos.
- Para los clústeres de un solo nodo, se puede especificar el destino del backup de configuración durante la configuración del software. Una vez completada la configuración, estas configuraciones se pueden modificar con los comandos de la ONTAP.
- Si hay varios hosts que se conectan al nodo, cada host se puede configurar con un sistema operativo diferente, como Windows o Linux. Si hay varias rutas desde el host hasta la controladora, debe habilitarse ALUA en el host.

Formas de configurar hosts SAN iSCSI con nodos únicos

Es posible configurar hosts SAN iSCSI para que se conecten directamente a un solo nodo o para conectarse a través de uno o varios switches IP. El nodo puede tener varias conexiones iSCSI al switch.


Configuraciones de conexión directa de un solo nodo

En configuraciones de nodo único de conexión directa, uno o varios hosts están conectados directamente al nodo.




Configuraciones de red única de nodo único

En configuraciones de nodo único de red, un switch conecta un nodo único a uno o varios hosts. Dado que hay un único switch, esta configuración no es completamente redundante.



Configuraciones de un solo nodo en red múltiples

En configuraciones de varios nodos de una sola red, dos o más switches conectan un solo nodo a uno o varios hosts. Dado que hay varios switches, esta configuración es completamente redundante.



Formas de configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos únicos

Puede configurar hosts SAN FC y FC-NVMe con nodos únicos a través de una o varias estructuras. Se requiere virtualización de N-Port ID (NPIV) y debe habilitarse en todos los switches de FC de la estructura. No puede conectar directamente hosts SAN FC o FC-NVMe a nodos individuales sin usar un switch FC.

Configuraciones de nodo único con estructura única


En configuraciones de estructura única de nodo único, hay un switch que conecta un nodo único a uno o varios hosts. Dado que hay un único switch, esta configuración no es completamente redundante.

En configuraciones de estructura única de nodo único, no es necesario el software multivía si solo tiene una ruta desde el host al nodo.

Configuraciones de nodo único estructura múltiple

En configuraciones de nodo único de estructura múltiple, hay dos o más switches que conectan un único nodo a uno o varios hosts. Para mayor simplicidad, la siguiente figura muestra una configuración de un solo nodo de estructura múltiple con dos estructuras, pero puede tener dos o más estructuras en cualquier configuración de estructura múltiple. En esta figura, el controlador de almacenamiento está montado en el chasis superior y el chasis inferior puede estar vacío o tener un módulo IOMX, como lo hace en este ejemplo.

Los puertos de destino FC (0a, 0c, 0b, 0d) en las ilustraciones son ejemplos. Los números de puerto reales varían según el modelo de su nodo de almacenamiento y si usa adaptadores de expansión.



Información relacionada

["Informe técnico de NetApp 4684: Implementación y configuración de SAN modernas con NVMe-oF"](#)

Actualización de ONTAP para clúster de un solo nodo

Puede usar la CLI de ONTAP para realizar una actualización automatizada de un clúster de un solo nodo. Los clústeres de un solo nodo carecen de redundancia, lo que significa que las actualizaciones siempre son disruptivas. No se pueden realizar actualizaciones disruptivas con el Administrador del Sistema.

Antes de empezar

Debe completar ["preparación"](#) los pasos de la actualización.

Pasos

1. Elimine el paquete de software de ONTAP anterior:

```
cluster image package delete -version <previous_package_version>
```

2. Descargue el paquete de software de ONTAP de destino:

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url  
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz  
  
Package download completed.  
Package processing completed.
```

3. Compruebe que el paquete de software esté disponible en el repositorio del paquete de clúster:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository  
Package Version  Package Build Time  
-----  
9.7            M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Compruebe que el clúster esté listo para actualizarse:

```
cluster image validate -version <package_version_number>
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7
```

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must be performed after these automated validation checks have completed...

5. Supervise el progreso de la validación:

```
cluster image show-update-progress
```

6. Complete todas las acciones necesarias identificadas por la validación.

7. Opcionalmente, genere un cálculo de actualización de software:

```
cluster image update -version <package_version_number> -estimate-only
```

El cálculo aproximado de actualización de software muestra detalles sobre cada componente que se va a actualizar y la duración estimada de la actualización.

8. Realice la actualización de software:

```
cluster image update -version <package_version_number>
```



Si se encuentra un problema, la actualización se detiene y le solicita que realice una acción correctiva. Puede utilizar el comando cluster image show-update-progress para ver detalles sobre cualquier problema y el progreso de la actualización. Una vez que corrija el problema, puede reanudar la actualización mediante el comando cluster image resume-update.

9. Muestre el progreso de la actualización del clúster:

```
cluster image show-update-progress
```

El nodo se reinicia como parte de la actualización y no se puede acceder a él mientras se reinicia.

10. Activar una notificación:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

Si el clúster no está configurado para enviar mensajes, se guardará localmente una copia de la notificación.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.