



Messaggi di errore

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

Sommario

Messaggi di errore	1
Messaggi di errore di SNAP Creator Framework	1
Messaggi di errore di SNAP Creator Agent	12
Messaggi di errore del repository	13
Messaggi di errore dello storage	19
Messaggi di errore della GUI di SNAP Creator	27

Messaggi di errore

È necessario conoscere i messaggi di errore associati alle diverse operazioni di Snap Creator.

Ogni messaggio di errore include un prefisso e un identificatore univoco a 5 cifre, AD esempio ERROR: [<area code>-<unique area error identifier>] <error message>. Il prefisso identifica il punto in cui si è verificato l'errore. I diversi prefissi sono i seguenti:

- scf: Framework di Snap Creator
- REPO: Repository
- STORAGE: Storage
- agt: Agente Snap Creator
- gui: Interfaccia grafica utente (GUI) di Snap Creator

Messaggi di errore di SNAP Creator Framework

I messaggi di errore di Snap Creator Framework consentono di risolvere eventuali problemi.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00001	Impossibile ottenere il numero di serie [%s]	Il comando di installazione di Snap Creator non viene eseguito. Eseguire il comando snapcreator --profile setup. Assicurarsi che il numero di serie sia vuoto o impostato su un valore numerico.
scf-00002	Gestione del backup del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Backup dell'applicazione non riuscito a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00003	La gestione della pulizia del backup del plug-in [%s] non è riuscita con l'errore [%s] e il codice di uscita [%s], in uscita.	La pulizia del backup dell'applicazione non è riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00004	La gestione del clone del plug-in [%s] non è riuscita con l'errore [%s] e il codice di uscita [%s], in uscita.	Clone dell'applicazione non riuscito a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00005	Gestione cloni cleanup del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita!	Pulitura clone applicazione non riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00006	Gestione pre-clone di [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Operazione di pre-clone dell'applicazione non riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00007	Gestione post-clone del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Operazione post-clone dell'applicazione non riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00008	Clonato LUN igrup map di [%s] to igrup [%s] on [%s] failed, exiting!	La mappatura igrup per il clone LUN non è riuscita. Controllare i registri degli errori. Potrebbe essere presente un errore nella soluzione NetApp Manageability SDK. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
scf-00009	Fine dell'elenco di backup della console di gestione NetApp per il set di dati [%s] non riuscita con codice di uscita [%s], chiusura!	Snap Creator ha avviato l'operazione di eliminazione del backup nella console di gestione NetApp, ma non è riuscito ad elencare le copie Snapshot. Assicurarsi che Snap Creator stia registrando i backup e controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00010	L'elenco di backup di NetApp Management Console non è definito, non esistono backup per il dataset [%s], in uscita!	Snap Creator ha avviato l'operazione di eliminazione del backup nella NetApp Management Console, ma esistono copie Snapshot. Assicurarsi che Snap Creator stia registrando i backup e controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00011	ID versione backup di NetApp Management Console [%s] Timestamp [%s] Elimina per dataset [%s] non riuscito con codice di uscita [%s], uscita!	Assicurarsi che Snap Creator stia registrando i backup e controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00012	Recupero dello stato del dataset di NetApp Management Console per il dataset [%s] non riuscito con codice di uscita [%s], chiusura!	Assicurarsi che il dataset esista e che lo stato sia conforme. Assicurarsi inoltre che il set di dati sia stato creato da Snap Creator. I set di dati non creati da Snap Creator non sono set di dati dell'applicazione; questi set di dati non funzionano.
scf-00013	Impossibile registrare le copie Snapshot con il set di dati [%s] codice di uscita [%s]	Controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00014	Avvio del backup di NetApp Management Console per [%s] ([%s]) non riuscito, uscita!	Controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00015	Backup di NetApp Management Console per ID processo [%s] completato con errori - [%s]	[%s]
[%s]	[%s]	Snap Creator ha avviato il backup di NetApp Management Console, ma l'avanzamento dell'operazione di backup non è riuscito. Controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00016	Stato di SnapMirror per [%s] non riuscito, uscita in corso.	Snap Creator non è riuscito a trovare relazioni SnapMirror per il controller specificato. Accedere al controller di storage ed eseguire il comando snapmirror status e verificare che la relazione esista.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00017	Relazione SnapMirror per [%s]:[%s] inesistente, in uscita.	Snap Creator non è stato in grado di trovare le relazioni SnapMirror per i volumi controller dati. Accedere al controller di storage, eseguire il comando snapmirror status e verificare che esistano le relazioni per il nome del controller specificato. Se viene utilizzato un nome diverso, è necessario configurare IL parametro SECONDARY_INTERFACES per informare Snap Creator sulle mappature al controller di storage.
scf-00018	Elenco stato SnapVault per [%s] non riuscito. Chiusura in corso.	Snap Creator non è riuscito a trovare relazioni SnapVault per il controller specificato.accedere al controller di storage ed eseguire il comando SnapVault status. Assicurarsi che la relazione SnapVault esista.
scf-00019	Relazione SnapVault per [%s]:[%s] inesistente, in uscita.	Impossibile trovare la relazione SnapVault.accedere al controller di storage ed eseguire il comando SnapVault status. Assicurarsi che la relazione SnapVault per il nome del controller specificato esista. Se viene utilizzato un nome diverso, è necessario configurare IL parametro SECONDARY_INTERFACES per indicare a Snap Creator le mappature al controller di storage.
scf-00020	Esecuzione dell'aggiornamento del SnapVault sulla destinazione [%s] utilizzando l'origine [%s] non riuscita.	Impossibile avviare l'aggiornamento di SnapVault. Accedere allo storage controller ed eseguire il comando SnapVault status. Assicurarsi che la relazione SnapVault per il nome del controller specificato esista. Se viene utilizzato un nome diverso, è necessario configurare IL parametro SECONDARY_INTERFACES per indicare a Snap Creator le mappature al controller di storage.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00021	Rilevato errore di trasferimento SnapMirror - [%s], uscita in corso!	Verificare le impostazioni relative all'errore e al controller dello storage per SnapMirror.
scf-00022	Aggiornamento di SnapMirror sull'origine [%s] non completato tra [%s] minuti, chiusura in corso.	L'aggiornamento di SnapMirror ha richiesto più tempo del tempo di attesa configurato. È possibile regolare il tempo di attesa aumentando il valore di NTAP_SNAPMIRROR_WAIT nel file di configurazione.
scf-00023	Aggiornamento del SnapVault sull'origine [%s] non completato tra [%s] minuti, chiusura in corso.	L'aggiornamento del SnapVault ha richiesto più tempo del tempo di attesa configurato. È possibile regolare il tempo di attesa aumentando il valore di NTAP_SNAPVAULT_WAIT nel file di configurazione.
scf-00024	Rilevato errore di trasferimento SnapVault - [%s], chiusura in corso!	Controllare le impostazioni del controller di storage e dell'errore per SnapVault.
scf-00025	Gestione post-ripristino del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s]	Operazione di post-ripristino dell'applicazione non riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00026	Ripristino della gestione della pulizia del plug-in [%s] non riuscito con errore [%s] e codice di uscita [%s]	L'operazione di pulitura del ripristino dell'applicazione non è riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00027	Gestione pre-ripristino del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s]	Operazione di pre-ripristino dell'applicazione non riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00028	Rilevamento automatico del plug-in [%s] non riuscito con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Rilevamento dell'applicazione non riuscito a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione. Inoltre, è possibile disattivare la ricerca automatica impostando APP_AUTO_DISCOVERY=N e commentando VALIDATE_VOLUMES.
scf-00029	Rilevamento automatico del plug-in [%s] non riuscito perché l'ambiente è vuoto, in uscita.	Il plug-in dell'applicazione non supporta l'utilizzo del rilevamento automatico. Disattivare il rilevamento automatico impostando APP_AUTO_DISCOVERY=N.
scf-00030	Chiusura del file system per il plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Impossibile interrompere il file system a causa di un errore del file system. Controllare i registri e le impostazioni del file system. Per ignorare gli errori e procedere con il backup, è possibile impostare APP_IGNORE_ERROR=Y.
scf-00031	Errore rilevato dalla chiusura del file system per il plug-in [%s], codice di uscita [%s], procedere con il backup.	Impossibile interrompere il file system a causa di un errore del file system. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procederà con il backup. Controllare i registri e le impostazioni del file system.
scf-00032	Impossibile interrompere l'applicazione a causa di un errore dell'applicazione. Per ignorare gli errori dell'applicazione e procedere con il backup, è possibile impostare APP_IGNORE_ERROR=Y	Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00033	Richiesta applicazione per plug-in [%s] non riuscita con codice di uscita [%s], procedere con il backup.	L'applicazione non ha avuto esito positivo a causa di un errore dell'applicazione. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procede con il backup. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00034	Creazione del clone LUN di [%s] da [%s] su [%s]:[%s] non riuscita, uscita!	Creazione del clone del LUN non riuscita. Controllare i registri degli errori. Potrebbe essere presente un errore di gestione NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
scf-00035	Inventario LUN su [%s] non riuscito, uscita in corso.	Creazione dell'elenco LUN non riuscita. Controllare i registri degli errori. Potrebbe essere presente un errore di gestione NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
scf-00036	Chiusura dell'applicazione per il plug-in [%s] non riuscita, nessun codice di uscita restituito dal plug-in, chiusura.	La chiusura dell'applicazione è terminata senza codice di uscita. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00037	Chiusura dell'applicazione per il plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], chiusura.	Impossibile interrompere l'applicazione a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione. Per ignorare gli errori dell'applicazione e procedere con il backup, è possibile impostare APP_IGNORE_ERROR=Y.
scf-00038	Interruzione dell'applicazione per il plug-in [%s] non riuscita con codice di uscita [%s], continuando con il backup.	Impossibile interrompere l'applicazione a causa di un errore dell'applicazione. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procede con il backup. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00039	Il controller [%s] specificato non corrisponde ad alcun controller specificato nella configurazione. Controllare il parametro NTAP_USERS nel file di configurazione.	Controllare NTAP_USERS e assicurarsi che il controller dello storage sia definito nel file di configurazione.
scf-00040	Il volume [%s] specificato non corrisponde ad alcun sistema o volume di storage specificato nella configurazione. Controllare il parametro VOLUMES nel file di configurazione.	Controllare l'impostazione DEI VOLUMI nel file di configurazione e assicurarsi che siano configurati i volumi del controller corretti.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00041	Clustered Data ONTAP rilevato ma CMODE_CLUSTER_NAME non è configurato correttamente. Controllare il parametro di configurazione, uscendo!	Il parametro CMODE_CLUSTER_NAME è obbligatorio e utilizzato per AutoSupport e SnapMirror. Definire correttamente questo parametro nel file di configurazione.
scf-00042	Clustered Data ONTAP rilevato, ma CMODE_CLUSTER_USERS non è configurato correttamente. Controllare il parametro di configurazione, uscendo!	I parametri CMODE_CLUSTER_NAME e CMODE_CLUSTER_USERS sono richiesti e utilizzati per AutoSupport e SnapMirror. È necessario definire correttamente questi parametri nel file di configurazione.
scf-00043	SnapVault non è supportato in Clustered Data ONTAP, impostare NTAP_SNAPVAULT_UPDATE su N nella configurazione.	Controllare la configurazione e modificare il parametro. Clustered Data ONTAP non supporta SnapVault.
scf-00044	Il parametro META_DATA_VOLUME è definito, ma lo storage system:volume specificato non corrisponde a quanto configurato nel parametro VOLUMES. Controllare la configurazione.	Il parametro META_DATA_VOLUME non è specificato nei VOLUMI. Aggiungere il volume di metadati ai VOLUMI.
scf-00045	Il parametro META_DATA_VOLUME è definito, ma non può essere l'unico volume specificato nel parametro VOLUMES. Il volume di metadati deve essere un volume separato.	Il volume specificato in META_DATA_VOLUME è l'unico volume presente nei VOLUMI. Dovrebbero esserci anche altri volumi. Non utilizzare META_DATA_VOLUME per il normale funzionamento di Snapshot.
scf-00046	NetApp Management Console supporta solo copie Snapshot con data e ora.	Aggiornare il file di configurazione e impostare L'opzione SNAP_TIMESTAMP_ONLY su Y.
scf-00047	Sono state selezionate impostazioni incompatibili. Le opzioni NTAP_SNAPVAULT_UPDATE e NTAP_SNAPVAULT_SNAPSHOT non possono essere attivate	Modificare il file di configurazione e disattivare una delle due opzioni.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00048	Gestione del montaggio del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Errore di montaggio dell'applicazione a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00049	Gestione disininstallazione del plug-in [%s] non riuscita con errore [%s] e codice di uscita [%s], uscita.	Disinstallazione dell'applicazione non riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00050	L'azione personalizzata è supportata solo per i plug-in dell'applicazione	Il parametro APP_NAME non è impostato nel file di configurazione. Questo parametro determina quale plug-in utilizzare. L'azione personalizzata è supportata solo con un plug-in dell'applicazione.
scf-00051	Creazione del set di dati di NetApp Management Console non riuscita per [%s] con codice di uscita [%s], chiusura!	Controllare il messaggio di errore di debug. Potrebbe essersi verificato un problema durante la comunicazione con il server Active IQ Unified Manager.
scf-00052	Ripristino gestione del plug-in [%s] non riuscito con errore [%s] codice di uscita [%s], uscita!	Ripristino non riuscito a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00053	Impossibile eseguire la query del file system per il plug-in [%s]. Errore [%s] e codice di uscita [%s]. Chiusura in corso.	Impossibile interrompere il file system a causa di un errore del file system. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procede con il backup. Controllare i registri e le impostazioni del file system.
scf-00054	Errore rilevato dal file system per il plug-in [%s], codice di uscita [%s], procedere con il backup.	Impossibile interrompere il file system a causa di un errore del file system. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procede con il backup. Controllare i registri e le impostazioni del file system.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00055	Backup basato su NetApp Management Console [%s] del set di dati [%s] con policy [%s] sul controller dello storage [%s]	N/A.
scf-00056	Creazione del backup basato su NetApp Management Console [%s] del set di dati [%s] con la policy [%s] sul controller di storage [%s] completata correttamente	N/A.
scf-00057	Creazione del backup basato su NetApp Management Console [%s] del set di dati [%s] con la policy [%s] sul controller di storage [%s] non riuscita con errore [%s]	Controllare la configurazione dei parametri NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00058	Aggiornamento della configurazione con il valore rilevato dall'applicazione non riuscito per [%s], chiusura in corso.	Impossibile aggiornare il file a causa di un problema di permessi o di un errore nell'analisi dei valori restituiti dall'applicazione. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator e assicurarsi che siano corrette.
scf-00059	[%s] dump per il plug-in [%s] non riuscito con codice di uscita [%s], uscita!	L'azione scdump non è riuscita a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00060	DTO non valido: [%s]	Un campo obbligatorio nel DTO non è impostato o non è valido, causando un errore di convalida durante l'elaborazione del DTO. Correggere il problema e inviare nuovamente il DTO.
scf-00061	Eliminazione log archivio non riuscita con errore [%s], uscita in corso.	Snap Creator non è riuscito a eliminare i registri di archiviazione per l'applicazione. Verificare le autorizzazioni per l'utente di Snap Creator, ad esempio Snap Creator Server o Snap Creator Agent, a seconda della configurazione.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00062	Autenticazione non riuscita.	Autenticazione non riuscita perché l'utente non dispone dell'autorizzazione per eseguire l'operazione.
scf-00063	Rilevamento per [%s] non riuscito con codice di ritorno [%s] e messaggio [%s]	Rilevamento dell'applicazione mediante VALIDATE_VOLUMES=DATI non riuscito a causa di un errore dell'applicazione. Controllare i registri e le impostazioni dell'applicazione.
scf-00064	Discovery non ha rilevato oggetti di storage	Rilevamento dell'applicazione mediante VALIDATE_VOLUMES=DATI non riuscito. Snap Creator non è riuscito a rilevare alcun volume di dati residente nel sistema di storage. Per disattivare la ricerca automatica, commentare VALIDATE_VOLUMES.
scf-00065	Il volume [%s] su [%s] non è incluso nel file di configurazione	Il rilevamento dell'applicazione ha rilevato la mancanza di alcuni volumi. Controllare i volumi mancanti e aggiungerli al parametro VOLUMES in modo che possano essere inclusi nel backup.
scf-00066	Convalida dell'agente non riuscita per [%s] con errore [%s]	L'agente configurato non è raggiungibile. L'agente potrebbe essere inattivo o potrebbe esserci un problema di firewall locale. Controllare il parametro di configurazione SC_AGENT.
scf-00067	Impossibile elencare copia Snapshot esterna per [%s] con schema nome [%s]	Snap Creator non ha trovato una copia Snapshot esterna basata sul modello regex NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_REGEX. Accedere al controller e far corrispondere l'output dell'elenco snap con il modello regex.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
scf-00068	Pre_restore del file system per il plug-in [%s] non riuscito con codice di uscita [%s], uscita.	Il pre-ripristino del file system non è riuscito a causa di un errore del file system. Controllare i registri e le impostazioni del file system.
scf-00069	Il file system pre_restore per il plug-in [%s] ha rilevato errori codice di uscita [%s], procedendo con il backup.	Il pre-ripristino del file system non è riuscito a causa di un errore del file system. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procede con altre operazioni. Controllare i registri e le impostazioni del file system.
scf-00070	Post_restore del file system per il plug-in [%s] non riuscito con codice di uscita [%s], uscita.	Il post-ripristino del file system non è riuscito a causa di un errore del file system. Controllare i registri e le impostazioni del file system.
scf-00071	Il file system post_restore per il plug-in [%s] ha rilevato errori, codice di uscita [%s], procedere con il backup.	Il post-ripristino del file system non è riuscito a causa di un errore del file system. Tuttavia, APP_IGNORE_ERROR=Y; Snap Creator procede con altre operazioni. Controllare i registri e le impostazioni del file system.
scf-00072	La policy [%s] non è una policy di conservazione delle copie Snapshot definita nella configurazione, in uscita.	Il criterio in uso non è valido. Controllare il file di configurazione e configurare correttamente NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS.

Messaggi di errore di SNAP Creator Agent

La seguente tabella elenca i messaggi di errore di Snap Creator Agent.

Codice di errore	Descrizione/risoluzione
agt-00001	L'agente Snap Creator o altri processi sono in esecuzione sulla porta specificata. Provare a utilizzare un'altra porta.
agt-00003	I parametri forniti non erano corretti per avviare Snap Creator Agent. Controllare i parametri richiesti.
agt-00004	Il parametro di configurazione SC_AGENT deve essere definito quando si utilizza un agente remoto.

Codice di errore	Descrizione/risoluzione
agt-00005	Non è consentito eseguire operazioni di back-to-back quiesce e un'operazione è già in esecuzione. Attendere o eseguire senza domande.
agt-00006	Il processo di controllo non è in grado di generare. Molto probabilmente il sistema ha raggiunto il numero massimo di processi. Disattivare il watchdog nella configurazione o controllare le impostazioni del sistema operativo.
agt-00008	L'operazione di quiesce e unquiesce non è stata completata e il backup è solo coerente con il crash. Controllare i registri. Questo può accadere se l'operazione di quiesce richiede troppo tempo e si utilizza un watchdog. Il processo watchdog esegue un'operazione forzata dopo x secondi, come definito nella configurazione.
agt-00009	I comandi pre e post devono essere consentiti nel file Agent.conf sul lato Agent. Aggiornare Agent.conand allow necessary commands.
agt-00010	L'agente non ha potuto leggere il file di configurazione. Verificare le autorizzazioni sul file Agent.conf.
agt-00011	Un comando è stato inviato all'agente ma non è consentito. Aggiornare Agent.conf per consentire il comando.
agt-00012	Questo errore si verifica durante il caricamento di un plug-in. Verificare le impostazioni del plug-in e DEL NOME_APP.
agt-00013	Questo errore si verifica durante l'esecuzione del metodo setenv all'interno del plug-in. Controllare il plug-in e verificare che la sintassi sia corretta.

Messaggi di errore del repository

La tabella seguente elenca i messaggi di errore del repository.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-01001	La configurazione globale non esiste	Controllare se il file Global.conf esiste nella cartella configs.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-01002	Configurazione globale già esistente	Il file Global.conf esiste già nella cartella configs. Eliminare prima il file di configurazione globale o aggiornare il file esistente.
REPO-01103	Creazione della configurazione globale non riuscita con errore [%s]	Impossibile creare il file Global.conf nella cartella configs. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-01203	Aggiornamento della configurazione globale non riuscito con errore [%s]	Impossibile aggiornare il file Global.conf nella cartella configs. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-01303	Rimozione della configurazione globale non riuscita con errore [%s]	Impossibile rimuovere il file Global.conf nella cartella configs. Controllare se il file è presente nella cartella configs o controllare i permessi dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-01403	Esportazione della configurazione globale non riuscita con errore [%s]	Impossibile leggere il file Global.conf nella cartella configs. Verificare che il file di configurazione globale sia stato eliminato.
REPO-01503	Importazione della configurazione globale [%s] non riuscita con errore [%s]	Impossibile aggiornare il file Global.conf nella cartella configs. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-01603	Recupero della configurazione globale non riuscito con errore [%s]	Impossibile leggere il file Global.conf nella cartella configs. Verificare che il file di configurazione globale sia stato eliminato.
REPO-02002	Profilo [%s] già esistente, utilizzare un nome diverso.	Il profilo con lo stesso nome esiste già. Se il profilo non è visibile, l'utente non dispone dell'autorizzazione per il profilo.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-02003	Il profilo [%s] non esiste	Controllare se il profilo viene rinominato o cancellato. Inoltre, l'utente potrebbe non disporre dell'autorizzazione per questo profilo.
REPO-02103	Creazione della configurazione del profilo globale [%s] non riuscita con errore [%s]	Impossibile creare il file Global.conf nel profilo. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-02106	Creazione della configurazione del profilo [%s] non riuscita con errore [%s]	Impossibile creare il profilo nella cartella configs. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-02203	Aggiornamento della configurazione del profilo [%s] non riuscito con errore [%s]	Impossibile aggiornare il profilo nella cartella configs. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-02213	Ridenominazione del profilo [%s] in [%s] non riuscita con errore [%s]	Impossibile rinominare il profilo nella cartella configs. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory o controllare se il profilo è già stato rinominato o cancellato.
REPO-02303	Rimozione della configurazione del profilo [%s] non riuscita	
REPO-02403	Esportazione della configurazione del profilo [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-02503	Importazione della configurazione del profilo [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-02603	Recupero profilo globale non riuscito con errore [%s]	
REPO-02606	Recupero profilo [%s] non riuscito con errore [%s]	

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-02703	Impossibile elencare i profili con errore [%s]	Impossibile elencare i profili. Controllare il percorso della cartella delle configurazioni.
REPO-03002	La configurazione [%s] esiste già per il profilo [%s]	Il file di configurazione con lo stesso nome esiste già per il profilo specificato. Scegliere un nome diverso.
REPO-03103	Creazione della configurazione [%s] per il profilo [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-03203	Aggiornamento della configurazione [%s] per il profilo [%s] non riuscito con errore [%s]	
REPO-03212	Ridenominazione della configurazione [%s] per il profilo [%s] in [%s] non riuscita	Impossibile rinominare la configurazione dal profilo. Controllare se la configurazione viene rinominata o eliminata e controllare anche i permessi dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-03303	Rimozione della configurazione [%s] dal profilo [%s] non riuscita	Impossibile eliminare la configurazione dal profilo nella cartella delle configurazioni. Verificare le autorizzazioni dell'utente che esegue Snap Creator rispetto alla directory.
REPO-03403	Esportazione della configurazione [%s] per il profilo [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-03503	Importazione della configurazione [%s] nel profilo [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-03603	Recupero della configurazione [%s] dal profilo [%s] non riuscito con errore [%s]	
REPO-03703	Impossibile elencare le configurazioni dal profilo [%s] con errore [%s]	

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-04003	Lettura catalogo per profilo [%s], configurazione [%s] e indicatore data e ora [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-04103	Scrittura catalogo per profilo [%s], configurazione [%s] e data/ora [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-04203	Eliminazione catalogo per profilo [%s], configurazione [%s] e data/ora [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-04303	Catalogo di Inventoring per il profilo [%s] e configurazione [%s] non riuscito con errore [%s]	
REPO-04304	La configurazione [%s] non esiste	
REPO-04309	Aggiunta oggetto policy non riuscita [%s]	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04313	Rimozione dell'oggetto policy non riuscita per l'ID policy: %S.	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04315	Aggiornamento dell'oggetto policy non riuscito: %S.	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04316	Impossibile elencare i criteri	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04321	Aggiunta oggetto tipo di backup non riuscita [%s]	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04323	La voce del tipo di backup non esiste per l'id del tipo di backup: %S.	Passare un tipo di backup valido.
REPO-04325	Rimozione dell'oggetto del tipo di backup non riuscita per l'ID del tipo di backup: %S.	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-04327	Aggiornamento dell'oggetto del tipo di backup non riuscito: %S.	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04328	Impossibile elencare i tipi di backup	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04333	Aggiunta oggetto lavoro scheduler non riuscita [%s]	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04335	La voce del lavoro di pianificazione non esiste per l'id lavoro: %S.	Passare un lavoro di scheduler valido.
REPO-04337	Rimozione oggetto processo scheduler non riuscita per ID processo: %S.	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04339	Aggiornamento oggetto processo scheduler non riuscito: %S	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04340	Impossibile elencare i lavori del pianificatore	Errore del database; controllare la traccia dello stack per ulteriori informazioni.
REPO-04341	Aggiunta oggetto policy non riuscita, la policy [%s] con lo stesso nome esiste già	Policy con lo stesso nome già esistente; provare con un nome diverso.
REPO-04342	Aggiunta oggetto tipo di backup non riuscita. Il tipo di backup [%s] con lo stesso nome esiste già	Il tipo di backup con lo stesso nome esiste già; provare con un nome diverso.
REPO-04343	Aggiunta oggetto scheduler non riuscita, scheduler [%s] con lo stesso nome di task esiste già	
REPO-04344	Impossibile aggiornare il profilo [%s]. Profilo vuoto.	
REPO-04345	Il tipo di policy non può essere null durante l'aggiunta di nuovi criteri	
REPO-04346	L'oggetto di storage non può essere nullo	

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
REPO-04347	Aggiunta oggetto di storage non riuscita. Lo storage [%s] con lo stesso nome/IP esiste già	
REPO-04348	Impossibile recuperare i dettagli dello storage. Errore database.	
REPO-04349	Nome host non valido. Lo storage con il nome host/IP [%s] non esiste	
REPO-04350	Il nome host non può essere nullo	Nome host non valido
REPO-04351	Eliminazione dello storage [%s] non riuscita con errore [%s]	Impossibile eliminare lo storage. Errore database.
REPO-04355	Aggiornamento dello storage [%s] non riuscito con errore [%s]	Impossibile aggiornare lo storage. Errore database.
REPO-04356	L'oggetto cluster non può essere nullo	
REPO-04358	Aggiunta dello storage [%s] non riuscita con errore [%s]	
REPO-04359	Aggiornamento del cluster [%s] non riuscito con errore [%s]	
REPO-04360	Aggiunta oggetto cluster non riuscita. Il cluster [%s] con lo stesso nome/IP esiste già	Il cluster con lo stesso nome host esiste già

Messaggi di errore dello storage

I messaggi di errore relativi allo storage possono aiutare a risolvere eventuali problemi che si verificano.

La seguente tabella elenca i codici di errore e i messaggi, oltre a una breve descrizione dell'errore e alla risoluzione suggerita.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-00001	Formato data [%s] non valido: [%s]	Il clone del volume non è stato creato da Snap Creator oppure l'indicatore orario aggiunto al nome del clone non è valido.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-00002	Impossibile recuperare l'esecutore	Non è stato creato un esecutore per lo storage. Controllare i registri per verificare la presenza di errori di gestione NetApp che potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-00003	Impossibile connettersi all'host	L'host non è raggiungibile. Assicurarsi che le impostazioni del firewall locale siano corrette e che l'host sia in grado di eseguire il ping dal sistema in cui è installato Snap Creator Server.
STORAGE-01003	Creazione messaggio AutoSupport con id evento [%s], categoria [%s], descrizione [%s], livello [%s], nome host [%s] non riuscita con errore [%s].	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-01004	Per il ripristino dei file, i volumi di origine e di destinazione devono essere lo stesso volume.	I volumi di origine e di destinazione sono diversi. Fornire lo stesso volume del volume di origine e del volume di destinazione.
STORAGE-02003	Creazione della copia Snapshot del gruppo di coerenza [%s] sui volumi [%s] non riuscita con errore [%s];	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02006	Commit Consistency group Snapshot copy on [%s] with CG Id [%s] failed with error [%s] (errore [%s])	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02009	Creazione copia Snapshot [%s] sul volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02015	Rimozione copia Snapshot [%s] sul volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02021	Ripristino copia Snapshot [%s] del volume [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-02025	Ripristino del file [%s] dalla copia Snapshot [%s] a [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02028	Creazione del programma di copia snapshot SnapVault primario [%s] sul volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02034	Rimozione dei programmi di copia Snapshot SnapVault primari dal volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02038	Creazione del clone [%s] del volume [%s] in base alla copia Snapshot [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02041	Clonazione del file [%s] sul volume [%s] in [%s] in base alla copia Snapshot [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02043	Elenco dei file sul percorso [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02046	Clonazione LUN [%s] in [%s] in base alla copia Snapshot [%s] con riserva di spazio [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02049	Eliminazione LUN [%s] dal volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02052	Elenco LUN non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-02062	Aggiunta esportazione NFS [%s] per nome host [%s] con accesso [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02072	Recupero dello stato di SnapMirror sul controller [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02075	Recupero delle relazioni SnapMirror sul controller [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02082	Aggiornamento della relazione SnapMirror [%s] in base alla copia Snapshot [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02092	Impossibile elencare le copie Snapshot sul volume [%s] con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02102	Ridenominazione copia Snapshot [%s] sul volume [%s] in [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02112	Recupero stato SnapVault sul controller [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02115	Recupero delle relazioni SnapVault sul controller [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02122	Aggiornamento della relazione SnapVault [%s] in base alla copia Snapshot [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-02132	Impossibile elencare i volumi clonati in base al volume [%s] con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02142	Eliminazione volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02152	Impossibile elencare i volumi con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02155	Impossibile elencare il volume [%s] con messaggio di errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-02162	Ripristino copia Snapshot [%s] del volume [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03001	Recupero dei server virtuali dal nodo Clustered ONTAP [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-05003	Creazione del set di dati di NetApp Management Console [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-05006	Creazione del backup del set di dati [%s] basato su NetApp Management Console sul controller di storage [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-05009	Recupero dello stato del dataset di NetApp Management Console per il dataset [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-05012	Convalida del set di dati di NetApp Management Console [%s] non riuscita con errore [%s].	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-05018	Creazione di un evento OM [%s] su [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03002	Mapping igrup [%s] su LUN [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03005	Esecuzione LUN [%s] sul volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03008	Creazione copia snapshot SnapVault primaria [%s] sul volume [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03011	Elenco delle copie di backup di NetApp Management Console per il set di dati [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03014	Eliminazione ID versione backup di NetApp Management Console [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03019	Avvio del backup di NetApp Management Console per [%s] ([%s]) non riuscito, uscita!	Verificare la presenza di errori nei log.molto probabilmente si è verificato un errore di gestione NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03022	Avvio avanzamento backup NetApp Management Console per ID lavoro [%s] non riuscito, uscita in corso.	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-03025	Eliminazione del file sul percorso [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03030	Rilevamento dei nodi Data ONTAP in cluster su [%s] non riuscito	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03033	Recupero dettagli versione sistema di [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03036	Creazione della directory sul percorso [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03039	Eliminazione della directory sul percorso [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03043	Creazione del file sul percorso [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03046	Modifica del set di dati della console di gestione NetApp non riuscita per il set di dati [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03049	Impossibile leggere il contenuto del file [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03052	Errore di ricezione delle opzioni per l'opzione [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-03055	Ricezione contatori delle performance per l'oggetto [%s] non riuscita	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03058	Istanze di performance Get for object [%s] failed	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03061	Le informazioni del set di dati di NetApp Management Console per [%s] non sono riuscite	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03064	Comando CLI di sistema [%s] non riuscito	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03067	Eliminazione del set di dati di NetApp Management Console [%s] non riuscita con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03070	Ripristino della relazione SnapVault [%s] in base alla copia Snapshot [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03073	Esportazione CIFS per [%s]:[%s] non riuscita.	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03076	Recupero del volume root sul controller [%s] non riuscito con errore [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03079	GET del percorso di giunzione per il volume [%s] non riuscito	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione/risoluzione
STORAGE-03082	Impossibile ottenere il nome del sistema	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03085	Il servizio NFS Get on controller [%s] non è riuscito	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03088	Verifica autorizzazione NFS per autorizzazione [%s] nome percorso host [%s] non riuscita	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03091	Errore di accesso dell'interfaccia di rete al controller [%s]	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-03094	Elenco qtree sul volume [%s] non riuscito	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si è verificato un errore di gestione di NetApp. I registri potrebbero rivelare la causa del problema.
STORAGE-04119	Errore nell'elenco dei server virtuali	Verificare la presenza di errori nei registri. Molto probabilmente si verifica un errore di gestione della soluzione ONTAP che potrebbe rivelare la causa del problema.
VSERVER_TUNNEL_ENABLED	(S/N)	Impostare il tunneling Vsim. Se impostata su Y, la funzione Tunneling Vsim è attivata.

Messaggi di errore della GUI di SNAP Creator

La seguente tabella elenca i messaggi di errore della GUI di Snap Creator.

Codice di errore	Descrizione/risoluzione
gui-00001	Verificare che la password crittografata nel file di configurazione sia corretta.
gui-00002	Assicurarsi di utilizzare il corretto eseguibile di Snap Creator. Verificare che /etc/snapcreatorgui.conf sia corretto.

Codice di errore	Descrizione/risoluzione
gui-00003	Assicurarsi che i log e la cartella del profilo corrispondente esistano.
gui-00004	Controllare se Snap Creator home/logs/nomelfile esiste.
gui-00005	Controllare se il profilo e la configurazione corrispondenti sono presenti nella directory configs.
gui-00006	Provare a eseguire la configurazione del profilo di snapcreatorgui.conf, se il file viene perso.
gui-00007	Controllare se la configurazione viene rinominata o eliminata.
gui-00008	Controllare il nome utente e la password e verificare di aver eseguito il comando di impostazione del profilo di snapcreator.
gui-00009	Verificare l'esistenza di permessi su file o cartella.
gui-00010	Verificare l'esistenza di permessi su file o cartella.
gui-00011	Scegliere un profilo diverso o eliminare quello esistente.
gui-00012	Verificare se la directory configs esiste e se è stato eseguito il comando di impostazione del profilo snapcreator.
gui-00013	Per ulteriori informazioni, consultare i registri.
gui-00014	Chiudere la configurazione e riaprirla.
gui-00015	Controllare le autorizzazioni sul file e se esistono.
gui-00017	Verificare che vCenter sia corretto e disponga di un data center valido.
gui-00019	Riprovarre, perché l'archivio dati potrebbe essere stato cancellato durante il recupero.
gui-00020	Riprovarre, perché l'archivio dati potrebbe essere stato cancellato durante il recupero.

Codice di errore	Descrizione/risoluzione
gui-00021	Riprovare e verificare che vCenter sia corretto.
gui-00022	Aggiungi datastore al tuo vCenter.
gui-00023	Riprovare, verificare il vCenter.
gui-00024	La versione di vCloud Director in uso non è supportata.
gui-00025	Immettere le credenziali corrette e riprovare.
gui-00026	Organizzazioni non trovate per VCD. Creare organizzazioni e riprovare.
gui-00027	Controllare le credenziali vCenter.
gui-00028	Controllare il controller details/NTAP_USERS.
gui-00029	Verificare l'URL di vCloud Director.
gui-00030	Controllare se esistono VDC per le organizzazioni.
gui-00031	Controllare se esistono vApp per i VDC.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.