



使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 创建高效副本

ONTAP 9

NetApp
January 08, 2026

目录

使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 创建高效副本	1
FlexClone文件和FlexClone LUN使用概述	1
在ONTAP中创建FlexClone文件或FlexClone LUN	1
从卷中的快照创建FlexClone LUN	2
在创建和删除FlexClone文件和FlexClone LUN之前、请查看节点容量	3
查看FlexClone文件和FlexClone LUN的空间节省情况	3
删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的方法	4
FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间	4
FlexVol卷和利用自动删除概述重新申请可用空间	4
将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN	5
防止自动删除FlexClone文件或FlexClone LUN	7
用于配置 FlexClone 文件删除的命令	8

使用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 为文件和 LUN 创建高效副本

FlexClone文件和FlexClone LUN使用概述

FlexClone 文件和 FlexClone LUN 是父文件和父 LUN 的可写，节省空间的克隆，有助于高效利用物理聚合空间。只有 FlexVol 卷才支持 FlexClone 文件和 FlexClone LUN。

FlexClone文件和FlexClone LUN使用其大小的0.4%来存储元数据。克隆会共享其父文件和父 LUN 的数据块，并占用极小的存储空间，直到客户端将新数据写入父文件，LUN 或克隆。

客户端可以对父实体和克隆实体执行所有文件和 LUN 操作。

您可以使用多种方法删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN。

在ONTAP中创建FlexClone文件或FlexClone LUN

您可以使用为FlexVol卷或FlexClone卷中的文件和LUN创建节省空间和时间的克隆 `volume file clone create` 命令：

开始之前

- 集群上必须安装 FlexClone 许可证。此许可证包含在中 "[ONTAP One](#)"。
- 如果使用多个块范围进行子 LUN 克隆或子文件克隆，则块编号不能重叠。
- 如果要在启用了自适应数据压缩的卷上创建子 LUN 或子文件，则块范围不得错位。

这意味着源起始块编号和目标起始块编号必须均匀对齐或奇对齐。

关于此任务

根据集群管理员分配的权限，SVM 管理员可以创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN。

您可以在创建和修改克隆时为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 指定自动删除设置。默认情况下，自动删除设置处于禁用状态。

您可以在使用创建克隆时覆盖现有FlexClone文件或FlexClone LUN `volume file clone create` 命令 `-overwrite-destination` 参数。

当节点达到其最大分摊负载时、该节点会暂时停止接受创建FlexClone文件和FlexClone LUN的请求、并发出 `EBUSY` 错误消息。当节点的分摊负载降至最大值以下时，该节点将再次接受创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的请求。您应等待节点具有创建克隆的容量，然后再重试创建请求。

FlexClone LUN 会继承父 LUN 的空间预留属性。预留了空间的 FlexClone LUN 所需的空间与预留了空间的父 LUN 所需的空间相同。如果 FlexClone LUN 未预留空间，则卷必须具有足够的空间来容纳对克隆所做的更改。

步骤

1. 如果要克隆LUN、请验证此LUN是否未映射或未写入。

2. 创建FlexClone LUN或文件：

```
volume file clone create -vserver vserver_name -volume volume_name -source  
-path source_path -destination-path destination_path
```

以下示例显示了如何为卷 vol1 中的父文件 file1_source 创建 FlexClone 文件 file1_clone：

```
cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source  
-path /file1_source -destination-path /file1_clone
```

有关的详细信息 `volume file clone create`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

从卷中的快照创建**FlexClone LUN**

您可以使用卷中的快照创建LUN的FlexClone副本。LUN 的 FlexClone 副本既可读，也可写。

开始之前

必须安装 FlexClone 许可证。此许可证包含在中["ONTAP One"](#)。

关于此任务

FlexClone LUN 会继承父 LUN 的空间预留属性。预留了空间的 FlexClone LUN 所需的空间与预留了空间的父 LUN 所需的空间相同。如果 FlexClone LUN 未预留空间，则卷必须具有足够的空间来容纳对克隆所做的更改。

步骤

1. 验证 LUN 是否未映射或未写入。
2. 为包含LUN的卷创建快照：

```
volume snapshot create -vserver vserver_name -volume volume_name -snapshot  
snapshot_name
```

您必须为要克隆的LUN创建一个快照(备份快照)。

3. 从快照创建FlexClone LUN：

```
volume file clone create -vserver vserver_name -volume volume_name -source  
-path source_path -snapshot-name snapshot_name -destination-path  
destination_path
```

如果您需要FlexClone LUN可用于自动删除、可以包括 `-autodelete true`。如果要在使用半厚配置的卷中创建此 FlexClone LUN，则必须为所有 FlexClone LUN 启用自动删除。

4. 验证 FlexClone LUN 是否正确：

```
lun show -vserver vserver_name
```

Vserver	Path	State	Mapped	Type	Size
vs1	/vol/vol1/lun1_clone	online	unmapped	windows	47.07MB
vs1	/vol/vol1/lun1_snap_clone	online	unmapped	windows	47.07MB

在创建和删除FlexClone文件和FlexClone LUN之前、请查看节点容量

您应确定节点是否有容量来接收创建和删除FlexClone文件和FlexClone LUN的请求。可以通过查看节点的分摊负载来完成此操作。如果达到最大分摊负载，则在分摊负载降至最大分摊负载以下之前，不会接受任何新请求。

关于此任务

当节点达到其最大分摊负载时 EBUSY 系统会发出错误消息以响应创建和删除请求。当节点的分摊负载降至最大值以下时，该节点将再次接受创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的请求。

如果 `Allowable Split Load` 字段显示容量、并且创建请求符合可用容量、则节点可以接受新请求。

步骤

1. 使用查看节点用于创建和删除FlexClone文件和FlexClone LUN的容量 volume file clone split load show 命令：

在以下示例中，将显示 cluster1 中所有节点的分摊负载。集群中的所有节点都有容量创建和删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN，如允许的拆分负载字段所示：

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node      Max          Current        Token          Allowable
          Split Load    Split Load   Reserved Load  Split Load
-----
node1     15.97TB      0B           100MB        15.97TB
node2     15.97TB      0B           100MB        15.97TB
2 entries were displayed.
```

相关信息

- ["volume file clone split load show"](#)

查看FlexClone文件和FlexClone LUN的空间节省情况

您可以查看包含FlexClone文件和FlexClone LUN的卷上通过块共享节省的磁盘空间百分比。您可以在容量规划过程中执行此操作。

步骤

1. 要查看因 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 而节省的空间，请输入以下命令：

```
df -s volname
```

volname 是FlexVol卷的名称。



如果您运行的是 df -s 命令时、您可以在启用了重复数据删除的FlexVol卷上查看通过重复数据删除以及FlexClone文件和LUN节省的空间。

示例

以下示例显示了 FlexClone 卷 test1 上的空间节省：

```
systemA> df -s test1

Filesystem          used     saved   %saved Vserver
/vol/test1/        4828     5744    54%    vs1
```

有关此过程中所述命令的更多信息，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的方法

您可以使用多种方法删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。了解可用的方法有助于您规划如何管理克隆。

您可以使用以下方法删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN :

- 您可以将 FlexVol 卷配置为在 FlexVol 卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动删除启用了自动删除的克隆。
- 您可以使用 NetApp 易管理性 SDK 将客户端配置为删除克隆。
- 您可以使用客户端使用 NAS 和 SAN 协议删除克隆。

默认情况下，删除速度较慢的方法处于启用状态，因为此方法不使用 NetApp 易管理性 SDK 。但是、您可以使用将系统配置为在删除FlexClone文件时使用速度更快的删除方法 volume file clone deletion 命令

FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间

FlexVol卷和利用自动删除概述重新申请可用空间

您可以启用 FlexVol 卷的自动删除设置，以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。通过启用自动删除，您可以在卷接近全满时回收卷中的目标可用空间量。

您可以将卷配置为在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动开始删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并在回收卷中的目标可用空间量后自动停止删除克隆。尽管您无法指定用于自动删除克隆的阈值，但您可以指定克隆是否符合删除条件，并且可以指定卷的目标可用空间量。

当卷中的可用空间降至特定阈值以下且同时满足以下要求时，卷会自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

- 包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的卷将启用自动删除功能。

您可以使用命令为FlexVol volume启用自动删除功能 `volume snapshot autodelete modify`。要使卷自动删除FlexClone文件和FlexClone LUN、必须将参数设置 `-trigger` 为 `'volume'` 或 `'snap_reserve'`。有关的详细信息 `volume snapshot autodelete modify`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

- 已为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用自动删除功能。

您可以使用命令和 `-autodelete` 参数为FlexClone文件或FlexClone LUN启用自动删除 `'file clone create'`。因此，您可以通过为克隆禁用自动删除并确保其他卷设置不会覆盖克隆设置来保留某些 FlexClone 文件和 FlexClone LUN。有关的详细信息 `file clone create`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN

您可以将卷配置为在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动开始删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN，并在回收卷中的目标可用空间量后自动停止删除克隆。尽管您无法指定用于自动删除克隆的阈值，但您可以指定克隆是否符合删除条件，并且可以指定卷的目标可用空间量。

当卷中的可用空间降至特定阈值以下且同时满足以下要求时，卷会自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

- 包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的卷将启用自动删除功能。

您可以使用为FlexVol卷启用自动删除功能 `volume snapshot autodelete modify` 命令：您必须设置 `-trigger` 参数设置为 `volume` 或 `snap_reserve` 使卷自动删除FlexClone文件和FlexClone LUN。

- 已为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用自动删除功能。

您可以使用为FlexClone文件或FlexClone LUN启用自动删除 `file clone create` 命令 `-autodelete` 参数。因此，您可以通过为克隆禁用自动删除并确保其他卷设置不会覆盖克隆设置来保留某些 FlexClone 文件和 FlexClone LUN。

开始之前

- FlexVol 卷必须包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN，并且必须处于联机状态。
- FlexVol 卷不能是只读卷。

步骤

- 使用命令在FlexVol volume中启用FlexClone文件和FlexClone LUN的自动删除 `volume snapshot autodelete modify`。有关的详细信息 `volume snapshot autodelete modify`，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。
 - `-trigger` 参数、您可以指定 `volume` 或 `snap_reserve`。
 - `-destroy-list` 参数、则必须始终指定 `lun_clone, file_clone` 无论是否仅删除一种类型的克隆。以下示例显示了如何启用卷 `vol1` 以触发自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 以进行空间回收，直到卷的 25% 包含可用空间为止：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```



如果设置了的值、则在启用FlexVol卷以进行自动删除时 -commitment 参数设置为 destroy、所有FlexClone文件和FlexClone LUN -autodelete 参数设置为 true 当卷中的可用空间降至指定阈值以下时、可能会将其删除。但是、FlexClone文件和FlexClone LUN与 -autodelete 参数设置为 false 不会被删除。

2. 使用命令验证是否已在FlexVol volume中启用FlexClone文件和FlexClone LUN的自动删除 volume snapshot autodelete show。有关的详细信息 volume snapshot autodelete show，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

以下示例显示已启用卷 vol1 以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Name: vs1
Volume Name: vol1
Enabled: true
Commitment: disrupt
Defer Delete: user_created
Delete Order: oldest_first
Defer Delete Prefix: (not specified)
Target Free Space: 25%
Trigger: volume
*Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 通过执行以下步骤，确保为要删除的卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用了自动删除：

- a. 使用命令启用特定FlexClone文件或FlexClone LUN的自动删除 volume file clone autodelete。有关的详细信息 volume file clone autodelete，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

您可以使用强制自动删除特定的FlexClone文件或FlexClone LUN volume file clone autodelete 命令 -force 参数。

以下示例显示已启用卷 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path /vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

您可以在创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时启用自动删除。

- b. 使用命令验证FlexClone文件或FlexClone LUN是否已启用自动删除 volume file clone show-autodelete。有关的详细信息 volume file clone show-autodelete，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

以下示例显示已启用 FlexClone LUN lun1_clone 以自动删除：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone  
-path vol/vol1/lun1_clone  
Vserver Name: vs1  
Clone Path: vol/vol1/lun1_clone  
**Autodelete Enabled: true**
```

有关此过程中所述命令的更多信息，请参见["ONTAP 命令参考"](#)。

防止自动删除FlexClone文件或FlexClone LUN

如果将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN，则符合指定条件的任何克隆都可能被删除。如果您要保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN，则可以将其从自动 FlexClone 删除过程中排除。

开始之前

必须安装 FlexClone 许可证。此许可证包含在["ONTAP One"](#)。

关于此任务

创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 时，默认情况下会禁用克隆的自动删除设置。如果将 FlexVol 卷配置为自动删除克隆以回收卷上的空间，则禁用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 会保留下。

 如果您设置了 commitment 将卷上的级别调到 try 或 disrupt，您可以通过禁用特定 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 的自动删除来单独保留这些克隆。但是、如果您设置了 commitment 将卷上的级别调到 destroy 销毁列表包括 lun_clone, file_clone、卷设置将覆盖克隆设置、无论克隆的自动删除设置如何、所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 均可删除。

步骤

1. 使用防止自动删除特定FlexClone文件或FlexClone LUN volume file clone autodelete 命令：

以下示例显示了如何为 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 禁用自动删除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1  
-clone-path lun1_clone -enable false
```

无法自动删除已禁用自动删除的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 以回收卷上的空间。

2. 使用验证是否已为FlexClone文件或FlexClone LUN禁用自动删除 volume file clone show-autodelete 命令：

以下示例显示了 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除为 false：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path  
vol/vol1/lun1_clone  
Vserver  
Name: vs1  
Clone Path:  
vol/vol1/lun1_clone  
Autodelete  
Enabled: false
```

用于配置 **FlexClone** 文件删除的命令

如果客户端在不使用 NetApp 易管理性 SDK 的情况下删除 FlexClone 文件，则可以使用 volume file clone deletion 用于加快从 FlexVol 卷中删除 FlexClone 文件速度的命令。FlexClone 文件的扩展名和最小大小用于加快删除速度。

您可以使用 volume file clone deletion 用于为卷中的 FlexClone 文件指定支持的扩展名列表和最小大小要求的命令。速度较快的删除方法仅用于满足要求的 FlexClone 文件。对于不符合要求的 FlexClone 文件，将使用较慢的删除方法。

当客户端使用 NetApp 易管理性 SDK 从卷中删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时，扩展和大小要求不适用，因为始终使用速度较快的删除方法。

至 ...	使用此命令 ...
向卷支持的扩展名列表添加扩展名	volume file clone deletion add-extension
使用速度更快的删除方法更改可从卷中删除的 FlexClone 文件的最小大小	volume file clone deletion modify
从卷支持的扩展名列表中删除扩展名	volume file clone deletion remove-extension
查看支持的扩展名列表以及客户端可以使用速度更快的删除方法从卷中删除的 FlexClone 文件的最小大小	volume file clone deletion show

有关此过程中所述命令的更多信息，请参见 "[ONTAP 命令参考](#)"。

相关信息

- ["卷文件克隆删除"](#)

版权信息

版权所有 © 2026 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。