



Administrar la configuración del proxy

StorageGRID software

NetApp
December 03, 2025

Tabla de contenidos

Administrar la configuración del proxy	1
Configurar el proxy de almacenamiento	1
Configurar los ajustes del proxy de administración	1

Administrar la configuración del proxy

Configurar el proxy de almacenamiento

Si utiliza servicios de plataforma o grupos de almacenamiento en la nube, puede configurar un proxy no transparente entre los nodos de almacenamiento y los puntos finales externos de S3. Por ejemplo, es posible que necesite un proxy no transparente para permitir que los mensajes de servicios de la plataforma se envíen a puntos finales externos, como un punto final en Internet.



Las configuraciones del proxy de almacenamiento configuradas no se aplican a los puntos finales de los servicios de la plataforma Kafka.

Antes de empezar

- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un "[navegador web compatible](#)".

Acerca de esta tarea

Puede configurar los ajustes para un único proxy de almacenamiento.

Pasos

1. Seleccione **CONFIGURACIÓN > Seguridad > Configuración de proxy**.
2. En la pestaña **Almacenamiento**, seleccione la casilla de verificación **Habilitar proxy de almacenamiento**.
3. Seleccione el protocolo para el proxy de almacenamiento.
4. Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.
5. Opcionalmente, ingrese el puerto utilizado para conectarse al servidor proxy.

Deje este campo en blanco para utilizar el puerto predeterminado para el protocolo: 80 para HTTP o 1080 para SOCKS5.

6. Seleccione **Guardar**.

Una vez guardado el proxy de almacenamiento, se pueden configurar y probar nuevos puntos finales para los servicios de la plataforma o los grupos de almacenamiento en la nube.



Los cambios de proxy pueden tardar hasta 10 minutos en surtir efecto.

7. Verifique la configuración de su servidor proxy para asegurarse de que los mensajes relacionados con el servicio de la plataforma de StorageGRID no se bloqueen.
8. Si necesita deshabilitar un proxy de almacenamiento, desmarque la casilla de verificación y seleccione **Guardar**.

Configurar los ajustes del proxy de administración

Si envía paquetes de AutoSupport mediante HTTP o HTTPS, puede configurar un

servidor proxy no transparente entre los nodos de administración y el soporte técnico (AutoSupport).

Para obtener más información sobre AutoSupport, consulte "[Configurar AutoSupport](#)".

Antes de empezar

- Tienes "[permisos de acceso específicos](#)".
- Ha iniciado sesión en Grid Manager mediante un "[navegador web compatible](#)".

Acerca de esta tarea

Puede configurar los ajustes para un solo proxy de administrador.

Pasos

1. Seleccione **CONFIGURACIÓN > Seguridad > Configuración de proxy**.

Aparece la página Configuración de proxy. De forma predeterminada, Almacenamiento está seleccionado en el menú de pestañas.

2. Seleccione la pestaña **Admin**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar proxy de administración**.
4. Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy.
5. Introduzca el puerto utilizado para conectarse al servidor proxy.
6. Opcionalmente, ingrese un nombre de usuario y una contraseña para el servidor proxy.

Deje estos campos en blanco si su servidor proxy no requiere un nombre de usuario o una contraseña.

7. Seleccione una de las siguientes opciones:

- Si desea proteger la conexión al proxy de administración, seleccione **Verificar certificado de proxy**. Cargue un paquete de CA para verificar la autenticidad de los certificados SSL presentados por el servidor proxy de administración.



AutoSupport on Demand, E-Series AutoSupport a través de StorageGRID y la determinación de ruta de actualización en la página Actualización de StorageGRID no funcionarán si se verifica un certificado de proxy.

Después de cargar el paquete de CA, aparecen sus metadatos.

- Si no desea validar certificados al comunicarse con el servidor proxy de administración, seleccione **No verificar certificado proxy**.

8. Seleccione **Guardar**.

Una vez guardado el proxy de administración, se configura el servidor proxy entre los nodos de administración y el soporte técnico.



Los cambios de proxy pueden tardar hasta 10 minutos en surtir efecto.

9. Si necesita deshabilitar el proxy de administración, desmarque la casilla **Habilitar proxy de administración** y luego seleccione **Guardar**.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.