



Messages d'erreur

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

Sommaire

Messages d'erreur	1
Messages d'erreur Snap Creator Framework	1
Messages d'erreur de Snap Creator Agent	13
Messages d'erreur du référentiel	14
Messages d'erreur de stockage	20
Messages d'erreur de l'interface graphique Snap Creator	28

Messages d'erreur

Vous devez connaître les messages d'erreur associés aux différentes opérations Snap Creator.

Chaque message d'erreur comprend un indicatif régional et un identifiant unique à 5 chiffres----par exemple, L'ERREUR : [<indicatif régional>-<identifiant unique d'erreur de zone>] <message d'erreur>. Le code régional identifie l'endroit où l'erreur s'est produite. Les différents codes de zone sont les suivants :

- scf: Snap Creator Framework
- REPO: Référentiel
- STORAGE: Stockage
- agt: Agent Snap Creator
- gui: Interface utilisateur graphique Snap Creator

Messages d'erreur Snap Creator Framework

Les messages d'erreur Snap Creator Framework peuvent vous aider à résoudre tous les problèmes.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00001	Impossible d'obtenir le numéro de série [%s]	La commande Snap Creator setup n'est pas exécutée. Exécutez la commande de configuration snapcreator --profile. Assurez-vous que le numéro de série est vide ou qu'il est défini sur une valeur numérique.
scf-00002	Échec de la gestion de sauvegarde du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	La sauvegarde de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00003	Échec du traitement du nettoyage de sauvegarde du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	Le nettoyage de la sauvegarde de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00004	Le traitement du clone du plug-in [%s] a échoué avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	Le clonage d'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00005	Échec du traitement du nettoyage du clone du plugin [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	Le nettoyage du clone d'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00006	Echec de la gestion du pré-clonage de [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	L'opération de pré-clonage de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00007	Echec du traitement post-clone du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	L'opération de post-clonage de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00008	Échec de la mise en correspondance du groupe initiateur de LUN cloné de [%s] sur le groupe initiateur [%s], fermeture !	Échec du mappage du groupe initiateur pour le clone de LUN. Vérifiez les journaux d'erreurs. Il se peut que vous ayez une erreur de solution SDK de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
scf-00009	Échec de la liste de sauvegarde de la console de gestion NetApp fin pour le dataset [%s] avec le code de sortie [%s], sortie !	Snap Creator a démarré l'opération de suppression de sauvegarde dans la console de gestion NetApp, mais n'a pas réussi à répertorier les copies Snapshot. Assurez-vous que Snap Creator enregistre les sauvegardes et vérifiez la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00010	La liste de sauvegardes de NetApp Management Console n'est pas définie. Il n'existe aucune sauvegarde pour le jeu de données [%s], sortie !	Snap Creator a lancé l'opération de suppression de sauvegarde dans la console de gestion NetApp, mais en existant les copies Snapshot. Assurez-vous que Snap Creator enregistre les sauvegardes et vérifiez la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00011	L'ID de version de sauvegarde de la console de gestion NetApp [%s] horodatage [%s] la suppression du dataset [%s] a échoué avec le code de sortie [%s], sortie !	Assurez-vous que Snap Creator enregistre les sauvegardes et vérifiez la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00012	Échec de la récupération de l'état du jeu de données de la console de gestion NetApp pour le jeu de données [%s] avec le code de sortie [%s], fermeture !	Assurez-vous que le dataset existe et que l'état est conforme. Assurez-vous également que le dataset a été créé par Snap Creator. Les jeux de données qui ne sont pas créés par Snap Creator ne sont pas des jeux de données applicatifs, et ces datasets ne fonctionnent pas.
scf-00013	Échec de l'enregistrement des copies snapshot avec le code de sortie [%s] du jeu de données [%s]	Vérifier la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00014	Échec du démarrage de sauvegarde de la console de gestion NetApp pour [%s] ([%s]), sortie !	Vérifier la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00015	Sauvegarde de la console de gestion NetApp pour l'ID-tâche [%s] terminée avec des erreurs - [%s]	[%s]
[%s]	[%s]	Snap Creator a démarré la sauvegarde de la console de gestion NetApp, mais l'obtention de la progression de l'opération de sauvegarde a échoué. Vérifier la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00016	Échec de l'état de SnapMirror pour [%s], sortie !	Snap Creator n'a pas pu trouver de relations SnapMirror pour le contrôleur donné. Connectez-vous au contrôleur de stockage et exécutez la commande snapmirror status, et pour vérifier que la relation existe.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00017	La relation SnapMirror pour [%s]:[%s] n'existe pas, sortie !	Snap Creator n'a pas pu trouver de relations SnapMirror pour les volumes de contrôleur donnés. Connectez-vous au contrôleur de stockage, exécutez la commande snapmirror status, et assurez-vous que les relations correspondant au nom de contrôleur indiqué existent. Si un nom différent est utilisé, vous devez configurer le paramètre SECONDARY_INTERFACES pour informer Snap Creator des mappages avec le contrôleur de stockage.
scf-00018	Échec de la liste d'état de SnapVault pour [%s], sortie !	Snap Creator n'a pas pu trouver de relations SnapVault pour le contrôleur en question. Connectez-vous au contrôleur de stockage et exécutez la commande SnapVault status. Assurez-vous que la relation SnapVault existe.
scf-00019	La relation SnapVault pour [%s]:[%s] n'existe pas, sortie!	Snap Creator n'a pas pu trouver la relation SnapVault. Connectez-vous au contrôleur de stockage et exécutez la commande SnapVault status. Assurez-vous que la relation SnapVault pour le nom de contrôleur indiqué existe. Si un nom différent est utilisé, vous devez configurer le paramètre SECONDARY_INTERFACES pour indiquer à Snap Creator les mappages avec le contrôleur de stockage.
scf-00020	Échec de l'exécution de la mise à jour SnapVault sur la destination [%s] à l'aide de la source [%s] !	Snap Creator n'a pas pu démarrer la mise à jour SnapVault. Connectez-vous au contrôleur de stockage et exécutez la commande SnapVault status. Assurez-vous que la relation SnapVault pour le nom de contrôleur indiqué existe. Si un nom différent est utilisé, vous devez configurer le paramètre SECONDARY_INTERFACES pour indiquer à Snap Creator les mappages avec le contrôleur de stockage.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00021	Erreur de transfert SnapMirror détectée - [%s], sortie !	Vérifiez les paramètres d'erreur et de contrôleur de stockage de SnapMirror.
scf-00022	Échec de la mise à jour de SnapMirror sur la source [%s] dans [%s] minutes, fermeture de !	La mise à jour SnapMirror prend plus de temps que le temps d'attente configuré. Vous pouvez régler le temps d'attente en augmentant la valeur de NTAP_SNAPMIRROR_WAIT dans le fichier de configuration.
scf-00023	La mise à jour de SnapVault sur la source [%s] n'a pas pu se terminer dans [%s] minutes, en quittant !	La mise à jour SnapVault a pris plus de temps que le temps d'attente configuré. Vous pouvez ajuster le temps d'attente en augmentant la valeur de NTAP_SNAPVAULT_WAIT dans le fichier de configuration.
scf-00024	Erreur de transfert SnapVault détectée - [%s], sortie !	Vérifiez les paramètres d'erreur et de contrôleur de stockage pour SnapVault.
scf-00025	Echec de la gestion post-restauration du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s]	L'opération de post-restauration de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00026	Échec de la restauration du nettoyage du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s]	L'opération de nettoyage de restauration d'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00027	Échec de la pré-restauration du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s]	L'opération de pré-restauration de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00028	Echec de la détection automatique du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	La découverte de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application. De plus, la découverte automatique peut être désactivée en définissant APP_AUTO_DISCOVERY=N et en commentant VALIDATE_VOLUMES.
scf-00029	Echec de la détection automatique du plug-in [%s] car l'environnement est vide, sortie !	Le plug-in d'application ne prend pas en charge la fonction utiliser la découverte automatique. Désactivez la découverte automatique en définissant APP_AUTO_DISCOVERY=N.
scf-00030	Échec de la mise au repos du système de fichiers pour le plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], fermeture !	La mise en veille du système de fichiers a échoué en raison d'une erreur du système de fichiers. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers. Pour ignorer les erreurs et poursuivre la sauvegarde, vous pouvez définir APP_IGNORE_ERROR=Y.
scf-00031	Le système de fichiers a rencontré des erreurs dans le plug-in [%s], code de sortie [%s], en procédant à la sauvegarde !	La mise en veille du système de fichiers a échoué en raison d'une erreur du système de fichiers. Cependant, APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator va poursuivre la sauvegarde. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.
scf-00032	Echec de la mise au repos de l'application en raison d'une erreur d'application. Pour ignorer les erreurs d'application et poursuivre la sauvegarde, vous pouvez définir APP_IGNORE_ERROR=y	Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00033	Echec de la mise au repos de l'application pour le plug-in [%s] avec le code de sortie [%s], poursuivre la sauvegarde !	L'annulation de la mise en veille de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Cependant, APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator procède à la sauvegarde. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00034	Échec de la création du clone de LUN de [%s] à partir de [%s] le [%s]:[%s], sortie!	La création du clone de LUN a échoué. Vérifiez les journaux d'erreurs. Il se peut qu'une erreur de gestion NetApp soit détectée. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
scf-00035	Echec de l'inventaire des LUN sur [%s], sortie !	Échec de la création de LUN. Vérifiez les journaux d'erreurs. Il se peut qu'une erreur de gestion NetApp soit détectée. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
scf-00036	Echec de la mise en veille de l'application pour le plug-in [%s], aucun code de sortie renvoyé du plug-in, sortie !	Mise en veille de l'application terminée sans code de sortie. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00037	Échec de la mise au repos de l'application pour le plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], fermeture !	Echec de la mise en veille de l'application en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application. Pour ignorer les erreurs d'application et poursuivre la sauvegarde, vous pouvez définir APP_IGNORE_ERROR=Y.
scf-00038	Echec de la mise au repos de l'application pour le plug-in [%s] avec le code de sortie [%s], poursuite de la sauvegarde.	Echec de la mise en veille de l'application en raison d'une erreur d'application. Cependant, APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator procède à la sauvegarde. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00039	<p>Le contrôleur [%s] spécifié ne correspond à aucun contrôleur spécifié dans la configuration.</p> <p>Vérifiez le paramètre NTAP_USERS dans le fichier de configuration.</p>	<p>Vérifiez NTAP_USERS et assurez-vous que le contrôleur de stockage est défini dans le fichier de configuration.</p>
scf-00040	<p>Le volume [%s] spécifié ne correspond à aucun système ou volume de stockage spécifié dans la configuration.</p> <p>Vérifiez le paramètre VOLUMES dans le fichier de configuration.</p>	<p>Vérifiez le paramètre DE VOLUMES dans le fichier de configuration et assurez-vous que les volumes de contrôleur corrects sont configurés.</p>
scf-00041	<p>Clustered Data ONTAP a détecté mais CMODE_CLUSTER_NAME n'est pas configuré correctement.</p> <p>Vérifiez le paramètre de configuration, en quittant !</p>	<p>Le paramètre CMODE_CLUSTER_NAME est requis et utilisé pour AutoSupport et SnapMirror. Vous devez définir ce paramètre correctement dans le fichier de configuration.</p>
scf-00042	<p>Clustered Data ONTAP a détecté, mais CMODE_CLUSTER_USERS n'est pas configuré correctement.</p> <p>Vérifiez le paramètre de configuration, en quittant !</p>	<p>Les paramètres CMODE_CLUSTER_NAME et CMODE_CLUSTER_USERS sont requis pour AutoSupport et SnapMirror. Vous devez définir ces paramètres correctement dans le fichier de configuration.</p>
scf-00043	<p>SnapVault n'est pas pris en charge dans clustered Data ONTAP, configurez NTAP_SNAPVAULT_UPDATE sur N en configuration.</p>	<p>Vérifiez la configuration et modifiez le paramètre. Clustered Data ONTAP ne prend pas en charge SnapVault.</p>
scf-00044	<p>Le paramètre META_DATA_VOLUME est défini, mais le système de stockage:volume spécifié ne correspond pas à ce qui est configuré dans LE paramètre VOLUMES.</p> <p>Vérifiez la configuration.</p>	<p>Le paramètre META_DATA_VOLUME n'est pas spécifié dans LES VOLUMES.</p> <p>Ajoutez le volume de métadonnées aux VOLUMES.</p>

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00045	Le paramètre META_DATA_VOLUME est défini, mais il ne peut pas être le seul volume spécifié dans LE paramètre VOLUMES. Le volume de métadonnées doit être un volume distinct.	Le volume spécifié dans META_DATA_VOLUME est le seul volume présent dans LES VOLUMES. Il devrait y avoir d'autres volumes également. N'utilisez pas META_DATA_VOLUME pour un fonctionnement Snapshot normal.
scf-00046	La console de gestion NetApp ne prend en charge que les copies Snapshot d'horodatage.	Mettez à jour le fichier de configuration et définissez L'option SNAP_TIMESTAMP_ONLY sur Y.
scf-00047	Des paramètres incompatibles ont été sélectionnés. Les options NTAP_SNAPVAULT_UPDATE et NTAP_SNAPVAULT_SNAPSHOT ne peuvent pas être toutes les deux activées	Modifiez le fichier de configuration et désactivez l'une des deux options.
scf-00048	Echec du traitement du module d'extension [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], sortie !	Le montage de l'application a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00049	Échec du démontage de la gestion du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], fermeture !	Échec du démontage de l'application en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00050	L'action personnalisée n'est prise en charge que pour les plug-ins d'application	LE paramètre NOM_APP n'est pas défini dans le fichier de configuration. Ce paramètre détermine le plug-in à utiliser. L'action personnalisée n'est prise en charge qu'avec un plug-in d'application.
scf-00051	Échec de la création du dataset de la console de gestion NetApp pour [%s] avec le code d'exit [%s], sortie !	Vérifiez le message d'erreur de débogage. Il peut y avoir un problème lors de la communication avec le serveur Active IQ Unified Manager.
scf-00052	Echec de la restauration du plug-in [%s] avec l'erreur [%s] code de sortie [%s], sortie !	La restauration a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00053	Échec de la mise au repos du système de fichiers pour le plug-in [%s] avec l'erreur [%s] et le code de sortie [%s], fermeture !	La mise en veille du système de fichiers a échoué en raison d'une erreur du système de fichiers. Cependant, APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator procède à la sauvegarde. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.
scf-00054	Erreur détectée au niveau du plugin dans le système de fichiers, code de sortie [%s], procédure de sauvegarde !	La mise en veille du système de fichiers a échoué en raison d'une erreur du système de fichiers. Cependant, APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator procède à la sauvegarde. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.
scf-00055	Sauvegarde pilotée par la console de gestion NetApp [%s] du dataset [%s] avec la règle [%s] sur le contrôleur de stockage [%s]	S/O
scf-00056	La création de la sauvegarde pilotée par la console de gestion NetApp [%s] du jeu de données [%s] avec la règle [%s] sur le contrôleur de stockage [%s] s'est terminée	S/O
scf-00057	La création de la sauvegarde pilotée par la console de gestion NetApp [%s] du jeu de données [%s] avec la règle [%s] sur le contrôleur de stockage [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifier la configuration des paramètres NTAP_PM_UPDATE et NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00058	Échec de la mise à jour de la configuration avec la valeur découverte de l'application pour [%s], fermeture !	Impossible de mettre à jour le fichier en raison d'un problème d'autorisations ou d'un échec d'analyse des valeurs renvoyées par l'application. Vérifiez les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator et assurez-vous que les autorisations sont correctes.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00059	[%s] échec du vidage pour le plugin [%s] avec le code de sortie [%s], sortie !	L'action scdump a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00060	DTO non valide : [%s]	Un champ obligatoire dans le DTO n'est pas défini ou n'est pas valide, ce qui a provoqué une erreur de validation lors du traitement du DTO. Corrigez le problème et renvoyez le DTO.
scf-00061	Échec de la suppression du journal d'archivage avec l'erreur [%s], fermeture !	Snap Creator n'a pas pu supprimer les journaux d'archivage de l'application. Vérifiez les autorisations de l'utilisateur Snap Creator ; il peut s'agir du Snap Creator Server ou de Snap Creator Agent, en fonction de la configuration.
scf-00062	Échec de l'authentification !	L'authentification a échoué car l'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer l'opération.
scf-00063	Echec de la détection de [%s] avec le code retour [%s] et le message [%s]	La découverte d'application à l'aide DE VALIDATE_VOLUMES=DATA a échoué en raison d'une erreur d'application. Vérifiez les journaux et les paramètres de l'application.
scf-00064	Découverte : aucun objet de stockage détecté	La découverte d'applications à l'aide DE VALIDATE_VOLUMES=DATA a échoué. Snap Creator n'a pas pu détecter les volumes de données résidant sur le système de stockage. Pour désactiver la découverte automatique, commentez VALIDATE_VOLUMES.
scf-00065	Le volume [%s] sur [%s] n'est pas inclus dans le fichier de configuration	La découverte d'applications a détecté que certains volumes sont manquants. Vérifiez les volumes manquants et ajoutez-les au paramètre VOLUMES afin qu'ils puissent être inclus dans la sauvegarde.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00066	Échec de la validation de l'agent pour [%s] avec l'erreur [%s]	L'agent configuré est inaccessible. L'agent est peut-être en panne ou il existe peut-être un problème de pare-feu local. Vérifiez le paramètre de configuration SC_AGENT.
scf-00067	Impossible de lister la copie snapshot externe pour [%s] avec le motif de nom [%s]	Snap Creator n'a pas pu trouver de copie Snapshot externe basée sur le modèle regex NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_REGEX. Connectez-vous au contrôleur et faites correspondre la sortie de la liste d'instantanés avec le modèle regex.
scf-00068	Échec de la pré-restauration du système de fichiers pour le plug-in [%s] avec le code de sortie [%s], sortie !	La pré-restauration du système de fichiers a échoué en raison d'une erreur du système de fichiers. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.
scf-00069	Le système de fichiers pré_restore pour le plug-in [%s] a rencontré des erreurs de code de sortie [%s], en procédant à la sauvegarde !	La pré-restauration du système de fichiers a échoué en raison d'une erreur du système de fichiers. Cependant, L'APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator effectue d'autres opérations. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.
scf-00070	Échec de post_restore du système de fichiers pour le plug-in [%s] avec le code de sortie [%s], sortie !	Échec de la post-restauration du système de fichiers en raison d'une erreur du système de fichiers. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.
scf-00071	Post_restore du système de fichiers pour le plug-in [%s] a rencontré des erreurs, code de sortie [%s], poursuivre la sauvegarde !	Échec de la post-restauration du système de fichiers en raison d'une erreur du système de fichiers. Cependant, L'APP_IGNORE_ERROR=y ; Snap Creator effectue d'autres opérations. Vérifiez les journaux et les paramètres du système de fichiers.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
scf-00072	La règle [%s] n'est pas une règle de conservation des copies Snapshot définie dans la configuration, sortie !	La règle que vous utilisez n'est pas valide. Vérifiez le fichier de configuration et configurez correctement les FONCTIONS NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS .

Messages d'erreur de Snap Creator Agent

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur de Snap Creator Agent.

Code d'erreur	Description/résolution
agt-00001	L'agent Snap Creator ou tout autre processus s'exécute sur le port spécifié. Essayez un autre port.
agt-00003	Les paramètres indiqués n'étaient pas corrects pour démarrer l'agent Snap Creator. Vérifiez les paramètres requis.
agt-00004	Le paramètre SC_AGENTconfiguration doit être défini lors de l'utilisation d'un agent distant.
agt-00005	Vous n'êtes pas autorisé à effectuer des opérations de mise en veille arrière et une opération est déjà en cours d'exécution. Attendre ou exécuter la mise en attente.
agt-00006	Le processus de surveillance ne peut pas générer. Le système a probablement atteint le nombre maximal de processus. Désactivez la surveillance dans la configuration ou vérifiez les paramètres du système d'exploitation.
agt-00008	L'opération de mise en veille et de mise en attente ne s'est pas terminée et la sauvegarde ne peut être effectuée qu'en cas de panne. Vérifiez les journaux. Cela peut se produire si l'opération de mise en veille prend trop de temps et que vous utilisez un chien de garde. Le processus de surveillance effectue une mise en veille forcée après x secondes, comme défini dans la configuration.
agt-00009	Les commandes pré et post doivent être autorisées dans le fichier agent.conf côté agent. Mettez à jour agent.conf et autorisez les commandes nécessaires.

Code d'erreur	Description/résolution
agt-00010	L'agent n'a pas pu lire son fichier de configuration. Vérifiez les autorisations sur le fichier agent.conf.
agt-00011	Une commande a été envoyée à l'agent mais n'est pas autorisée. Mettez à jour l'agent.conf pour autoriser la commande.
agt-00012	Cette erreur se produit lors du chargement d'un plug-in. Vérifiez le paramètre Plug-in et APP_NAME.
agt-00013	Cette erreur se produit lors de l'exécution de la méthode setenv dans le plug-in. Vérifiez le plug-in et assurez-vous que la syntaxe est correcte.

Messages d'erreur du référentiel

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur du référentiel.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 01001	La configuration globale n'existe pas	Vérifiez si le fichier global.conf existe dans le dossier confits.
RÉFÉRENTIEL 01002	La configuration globale existe déjà	Le fichier global.conf existe déjà dans le dossier confits. Supprimez d'abord le fichier de configuration globale ou mettez à jour le fichier existant.
RÉFÉRENTIEL 01103	Échec de la création de la configuration globale avec l'erreur [%s]	Impossible de créer le fichier global.conf dans le dossier configs. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator par rapport au répertoire.
RÉFÉRENTIEL 01203	Échec de la mise à jour de la configuration globale avec l'erreur [%s]	Impossible de mettre à jour le fichier global.conf dans le dossier configs. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator par rapport au répertoire.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 01303	Échec de la suppression de la configuration globale avec l'erreur [%s]	Impossible de supprimer le fichier global.conf dans le dossier configurations. Vérifiez si le fichier est présent dans le dossier configs ou vérifiez les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire
RÉFÉRENTIEL 01403	Échec de l'exportation de la configuration globale avec l'erreur [%s]	Impossible de lire le fichier global.conf dans le dossier confits. Vérifiez si votre fichier de configuration global est supprimé.
RÉFÉRENTIEL 01503	Échec de l'importation de la configuration globale [%s] avec l'erreur [%s]	Impossible de mettre à jour le fichier global.conf dans le dossier configs. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire.
RÉFÉRENTIEL 01603	Echec de la récupération de la configuration globale avec l'erreur [%s]	Impossible de lire le fichier global.conf dans le dossier confits. Vérifiez si votre fichier de configuration global est supprimé.
RÉFÉRENTIEL 02002	Le profil [%s] existe déjà, utilisez un autre nom.	Le profil portant le même nom existe déjà. Si le profil n'est pas visible, l'utilisateur n'a pas la permission sur ce profil.
RÉFÉRENTIEL 02003	Le profil [%s] n'existe pas	Vérifiez que votre profil a été renommé ou supprimé. Par ailleurs, il se peut que l'utilisateur n'ait pas la permission sur ce profil.
RÉFÉRENTIEL 02103	Échec de la création de la configuration du profil global [%s] avec l'erreur [%s]	Impossible de créer le fichier global.conf dans le profil. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire.
RÉFÉRENTIEL 02106	Échec de la création de la configuration du profil [%s] avec l'erreur [%s]	Impossible de créer le profil dans le dossier configs. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 02203	Échec de la mise à jour de la configuration du profil [%s] avec l'erreur [%s]	Impossible de mettre à jour le profil dans le dossier configs. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire.
RÉFÉRENTIEL 02213	Échec du changement de nom du profil [%s] à [%s] avec l'erreur [%s]	Impossible de renommer le profil dans le dossier configs. Vérifiez les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire ou vérifiez si votre profil est déjà renommé ou supprimé.
RÉFÉRENTIEL 02303	Échec de la suppression de la configuration du profil [%s]	
RÉFÉRENTIEL 02403	Échec de l'exportation de la configuration du profil [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 02503	Échec de l'importation de la configuration du profil [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 02603	Échec de la récupération du profil global avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 02606	Échec de la récupération du profil [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 02703	Échec de la liste des profils avec l'erreur [%s]	Échec de la liste des profils. Vérifiez le chemin du dossier configurations.
RÉFÉRENTIEL 03002	La configuration [%s] existe déjà pour le profil [%s]	Le fichier de configuration portant le même nom existe déjà pour le profil donné. Choisissez un autre nom.
RÉFÉRENTIEL 03103	La création de la configuration [%s] pour le profil [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 03203	Échec de la mise à jour de la configuration [%s] pour le profil [%s] avec l'erreur [%s]	

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 03212	Echec du changement de nom de la configuration [%s] du profil [%s] à [%s]	Impossible de renommer la configuration à partir du profil. Vérifiez si votre configuration est renommée ou supprimée et vérifiez également les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire.
RÉFÉRENTIEL 03303	Échec de la suppression de la configuration [%s] du profil [%s]	Impossible de supprimer la configuration du profil dans le dossier configurations. Vérifier les autorisations de l'utilisateur exécutant Snap Creator sur le répertoire.
RÉFÉRENTIEL 03403	L'exportation de la configuration [%s] pour le profil [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 03503	L'importation de la configuration [%s] dans le profil [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 03603	Echec de la récupération de la configuration [%s] du profil [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 03703	Echec de l'affichage des configurations du profil [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 04003	Échec de lecture du catalogue pour le profil [%s], la configuration [%s] et l'horodatage [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 04103	Échec de l'écriture du catalogue pour le profil [%s], la configuration [%s] et l'horodatage [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 04203	Échec de la purge du catalogue pour le profil [%s], la configuration [%s] et l'horodatage [%s] avec l'erreur [%s]	

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 04303	Echec du catalogue d'investissement pour le profil [%s] et la configuration [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 04304	La configuration [%s] n'existe pas	
RÉFÉRENTIEL 04309	Échec de l'ajout de l'objet de stratégie [%s]	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04313	Échec de la suppression de l'objet de stratégie pour l'ID de stratégie : %s.	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04315	Échec de la mise à jour de l'objet de stratégie : %s	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04316	Échec de la liste des stratégies	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04321	Échec de l'ajout de l'objet de type de sauvegarde [%s]	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04323	L'entrée de type de sauvegarde n'existe pas pour l'ID de type de sauvegarde : %s.	Passez un type de sauvegarde valide.
RÉFÉRENTIEL 04325	La suppression de l'objet de type de sauvegarde a échoué pour l'ID de type de sauvegarde : %s	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04327	Échec de la mise à jour de l'objet de type de sauvegarde : %s	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04328	Impossible de lister les types de sauvegarde	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04333	Échec de l'ajout de l'objet de travail du planificateur [%s]	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 04335	L'entrée du travail du planificateur n'existe pas pour l'ID de travail : %s	Passez une tâche de planificateur valide.
RÉFÉRENTIEL 04337	Échec de la suppression de l'objet de travail du planificateur pour l'ID de tâche : %s	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04339	Échec de la mise à jour de l'objet de travail du planificateur : %s	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04340	Échec de la liste des tâches du planificateur	Erreur de base de données ; vérifiez le suivi de pile pour plus d'informations.
RÉFÉRENTIEL 04341	L'ajout de l'objet de stratégie a échoué, la stratégie [%s] du même nom existe déjà	La règle portant le même nom existe déjà ; essayez avec un autre nom.
RÉFÉRENTIEL 04342	L'ajout de l'objet de type de sauvegarde a échoué, le type de sauvegarde [%s] portant le même nom existe déjà	Le type de sauvegarde portant le même nom existe déjà ; essayez avec un autre nom.
RÉFÉRENTIEL 04343	L'ajout de l'objet Planificateur a échoué, le planificateur [%s] avec le même nom de tâche existe déjà	
RÉFÉRENTIEL 04344	Échec de la mise à jour du profil [%s]. Le profil est vide.	
RÉFÉRENTIEL 04345	Le type de stratégie ne peut pas être nul lors de l'ajout d'une nouvelle stratégie	
RÉFÉRENTIEL 04346	L'objet de stockage ne peut pas être nul	
RÉFÉRENTIEL 04347	Échec de l'ajout de l'objet de stockage, le stockage [%s] avec le même nom/IP existe déjà	
RÉFÉRENTIEL 04348	Impossible de récupérer les détails de stockage. Erreur de base de données !	

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
RÉFÉRENTIEL 04349	Nom d'hôte non valide. Le stockage portant le nom d'hôte/l'adresse IP [%s] n'existe pas	
RÉFÉRENTIEL 04350	Le nom d'hôte ne peut pas être nul	Nom d'hôte non valide
RÉFÉRENTIEL 04351	Échec de la suppression du stockage [%s] avec l'erreur [%s]	Impossible de supprimer le stockage. Erreur de base de données !
RÉFÉRENTIEL 04355	Échec de la mise à jour du stockage [%s] avec l'erreur [%s]	Échec de la mise à jour du stockage. Erreur de base de données !
RÉFÉRENTIEL 04356	L'objet cluster ne peut pas être nul	
RÉFÉRENTIEL 04358	Échec de l'ajout du stockage [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 04359	Échec de la mise à jour du cluster [%s] avec l'erreur [%s]	
RÉFÉRENTIEL 04360	Échec de l'ajout de l'objet cluster, le cluster [%s] avec le même nom/IP existe déjà	Le cluster portant le même nom d'hôte existe déjà

Messages d'erreur de stockage

Les messages d'erreur liés au stockage peuvent vous aider à résoudre tous les problèmes.

Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur et les messages ainsi qu'une brève description de l'erreur et de la résolution suggérée.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-00001	Le format de date [%s] n'est pas valide: [%s]	Le clone du volume n'a pas été créé par Snap Creator, ou l'horodatage ajouté au nom du clone n'est pas valide.
STOCKAGE-00002	Impossible de récupérer l'exécuteur	Un exécuteur n'a pas été créé pour le stockage. Consultez les journaux des erreurs de gestion NetApp, qui peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-00003	Impossible de se connecter à l'hôte	L'hôte est inaccessible. Assurez-vous que les paramètres de pare-feu locaux sont corrects et que l'hôte peut envoyer une requête ping à partir du système sur lequel Snap Creator Server est installé.
STOCKAGE-01003	La création d'un message AutoSupport avec l'ID d'événement [%s], la catégorie [%s], la description [%s], le niveau [%s], le nom d'hôte [%s] a échoué avec l'erreur [%s].	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-01004	Pour la restauration de fichiers, les volumes source et de destination doivent être identiques.	Les volumes source et de destination sont différents.fournissez le même volume que le volume source et le volume de destination.
STOCKAGE-02003	La création de la copie snapshot du groupe de cohérence [%s] sur des volumes [%s] a échoué avec l'erreur [%s] ;	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02006	Échec de la validation de la copie Snapshot du groupe de cohérence sur [%s] avec l'ID de groupe de cohérence [%s], erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02009	La création de la copie snapshot [%s] sur le volume [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02015	Échec de la suppression de la copie snapshot [%s] sur le volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02021	Échec de la restauration de la copie snapshot [%s] du volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02025	La restauration du fichier [%s] de la copie snapshot [%s] vers [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-02028	Échec de la création de la planification de copie snapshot SnapVault primaire [%s] sur le volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02034	Échec de la suppression des planifications de copie snapshot SnapVault primaire du volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02038	La création du clone [%s] du volume [%s] sur la base de la copie snapshot [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02041	Le clonage du fichier [%s] sur le volume [%s] vers [%s] basé sur la copie snapshot [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02043	Echec de l'affichage des fichiers sur le chemin [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02046	Le clonage de la LUN [%s] vers [%s] basé sur la copie snapshot [%s] avec la réservation d'espace [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02049	Échec de la suppression de la LUN [%s] du volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02052	Échec de la liste des LUN avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02062	Échec de l'ajout de l'exportation NFS [%s] pour le nom d'hôte [%s] avec l'accès [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-02072	Échec de la récupération de l'état de SnapMirror sur le contrôleur [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02075	Échec de la récupération des relations SnapMirror sur le contrôleur [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02082	La mise à jour de la relation SnapMirror [%s] basée sur une copie snapshot [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02092	Échec de l'affichage des copies snapshot sur le volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02102	Échec du changement de nom de la copie snapshot [%s] sur le volume [%s] à [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02112	Échec de la récupération de l'état SnapVault sur le contrôleur [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02115	Échec de la récupération des relations SnapVault sur le contrôleur [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02122	La mise à jour de la relation SnapVault [%s] basée sur la copie snapshot [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02132	Échec de la liste des volumes clonés basés sur le volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-02142	Échec de la suppression du volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02152	Échec de la liste des volumes avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02155	Échec de l'affichage du volume [%s] avec le message d'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-02162	Échec de la restauration de la copie snapshot [%s] du volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03001	Récupération des vServers depuis le nœud clustered ONTAP [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-05003	Échec de la création du jeu de données de la console de gestion NetApp [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-05006	Échec de la création de la sauvegarde du jeu de données [%s] sur le contrôleur de stockage [%s] effectuée avec l'erreur [%s] de la console de gestion NetApp	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-05009	Échec de la récupération de l'état du jeu de données de la console de gestion NetApp pour le jeu de données [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-05012	La validation du jeu de données [%s] de la console de gestion NetApp a échoué avec l'erreur [%s].	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-05018	Création d'un événement OM [%s] sur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03002	Le mappage du groupe initiateur [%s] sur la LUN [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03005	Echec de la création de la LUN [%s] sur le volume [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03008	La création de la copie snapshot SnapVault primaire [%s] sur le volume [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03011	L'affichage des copies de sauvegarde de la console de gestion NetApp pour le dataset [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03014	Échec de la suppression de l'ID de version de sauvegarde [%s] de la console de gestion NetApp avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03019	Échec du démarrage de sauvegarde de la console de gestion NetApp pour [%s] ([%s]), sortie !	Vérifiez les journaux à la recherche d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03022	Échec du démarrage de la progression de la sauvegarde de la console de gestion NetApp pour l'ID-travail [%s], sortie !	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03025	Échec de la suppression du fichier sur le chemin [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03030	La découverte des nœuds clustered Data ONTAP sur [%s] a échoué	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-03033	Échec de l'obtention des détails de la version du système de [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03036	La création du répertoire sur le chemin [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03039	Échec de la suppression du répertoire sur le chemin [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03043	La création du fichier sur le chemin [%s] a échoué avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03046	Échec de la modification du jeu de données de la console de gestion NetApp pour [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03049	Impossible de lire le contenu du fichier [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03052	Échec de l'obtention des options pour l'option [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03055	Échec de l'obtention des compteurs de performances pour l'objet [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03058	Échec de l'obtention des instances de performance pour l'objet [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-03061	Échec des informations du jeu de données de la console de gestion NetApp pour [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03064	Échec de la commande d'interface de ligne de commande du système [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03067	Échec de la suppression du jeu de données de la console de gestion NetApp [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03070	Échec de la restauration de la relation SnapVault [%s] basée sur la copie snapshot [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03073	L'exportation CIFS pour [%s]:[%s] a échoué !	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03076	Échec de l'obtention du volume racine sur le contrôleur [%s] avec l'erreur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03079	Échec de l'obtention du chemin de jonction pour le volume [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03082	Échec de l'obtention du nom du système	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03085	Échec de l'obtention du service NFS sur le contrôleur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.

Code d'erreur	Message d'erreur	Description/résolution
STOCKAGE-03088	Échec de la vérification des autorisations NFS pour le chemin d'accès [%s] de l'hôte [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03091	Échec de l'obtention de l'interface réseau sur le contrôleur [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-03094	Échec de la liste qtree du volume [%s]	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion NetApp. Les journaux peuvent révéler la cause du problème.
STOCKAGE-04119	L'affichage de la liste des vServers a échoué avec une erreur	Vérifiez si les journaux ne comportent pas d'erreurs. Vous avez probablement une erreur de gestion de la solution ONTAP qui peut révéler la cause du problème.
VSERVER_TUNNEL_ENABLED	(O/N)	Définissez l'établissement de tunnels Vsim. Si la valeur y est définie, la fonction d'établissement de tunnels Vsim est activée.

Messages d'erreur de l'interface graphique Snap Creator

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur de l'interface graphique Snap Creator.

Code d'erreur	Description/résolution
gui-00001	Assurez-vous que le mot de passe chiffré dans le fichier de configuration est correct.
gui-00002	Assurez-vous que vous utilisez le fichier exécutable Snap Creator correct. Vérifiez que /etc/snapcreatorgui.conf est correct.
gui-00003	Assurez-vous que les journaux et le dossier de profil correspondant existent.
gui-00004	Vérifiez si Snap Creator Home/logs/profilName existe.
gui-00005	Vérifiez si le profil et la configuration correspondants existent dans le répertoire confs.

Code d'erreur	Description/résolution
gui-00006	Essayez d'exécuter la configuration du profil snapcreator, si le fichier snapcreatorgui.conf est perdu.
gui-00007	Vérifiez si votre configuration est renommée ou supprimée.
gui-00008	Vérifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vérifiez si vous avez exécuté la commande de configuration du profil snapcreator.
gui-00009	Vérifiez si les autorisations sur le fichier ou le dossier existent.
gui-00010	Vérifiez si les autorisations sur le fichier ou le dossier existent.
gui-00011	Choisissez un autre profil ou supprimez le profil existant.
gui-00012	Vérifiez si le répertoire de configurations existe et si la commande de configuration du profil snapcreator est exécutée.
gui-00013	Consultez les journaux pour plus d'informations.
gui-00014	Fermez la configuration et ouvrez-la à nouveau.
gui-00015	Vérifiez les autorisations sur le fichier et si elles existent.
gui-00017	Vérifiez que votre vCenter est correct et dispose d'un datacenter valide.
gui-00019	Réessayez, car le datastore a peut-être été supprimé lors de la récupération.
gui-00020	Réessayez, car le datastore a peut-être été supprimé lors de la récupération.
gui-00021	Réessayez. Vérifiez si votre vCenter est correct.
gui-00022	Ajoutez des datastores à votre vCenter.
gui-00023	Réessayez, vérifiez votre vCenter.

Code d'erreur	Description/résolution
gui-00024	La version de vCloud Director que vous utilisez n'est pas prise en charge.
gui-00025	Entrez les informations d'identification correctes et réessayez.
gui-00026	Organisations introuvables pour vCD. Créez des organisations et réessayez.
gui-00027	Vérifiez vos informations d'identification vCenter.
gui-00028	Vérifiez les informations sur le contrôleur/NTAP_USERS.
gui-00029	Vérifiez l'URL de vCloud Director.
gui-00030	Vérifiez si des VDC existent pour les organisations.
gui-00031	Vérifiez si des vApps existent pour les VDC.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUSSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.