



# **Gestire le configurazioni FPolicy**

## **ONTAP 9**

NetApp  
February 12, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/ontap/nas-audit/commands-modify-fpolicy-config-reference.html> on February 12, 2026. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# Sommario

Gestire le configurazioni FPolicy .....	1
Modificare le configurazioni FPolicy .....	1
Comandi che modificano le configurazioni FPolicy in ONTAP .....	1
Abilitare o disabilitare i criteri ONTAP FPolicy .....	1
Visualizza informazioni sulle configurazioni FPolicy .....	2
Scopri i comandi show di ONTAP FPolicy .....	2
Comandi per la visualizzazione di informazioni sulle configurazioni FPolicy in ONTAP .....	2
Visualizza informazioni sullo stato della policy ONTAP FPolicy .....	3
Visualizza informazioni sulle policy ONTAP FPolicy abilitate .....	4
Gestire le connessioni del server FPolicy .....	5
Connettersi ai server FPolicy esterni in ONTAP .....	5
Disconnettersi dai server FPolicy esterni in ONTAP .....	6
Visualizza informazioni sulle connessioni ai server ONTAP FPolicy esterni .....	6
Visualizza informazioni sullo stato della connessione passthrough-read di ONTAP FPolicy .....	8

# Gestire le configurazioni FPolicy

## Modificare le configurazioni FPolicy

### Comandi che modificano le configurazioni FPolicy in ONTAP

È possibile modificare le configurazioni FPolicy modificando gli elementi che compongono la configurazione. È possibile modificare motori esterni, eventi FPolicy, ambiti FPolicy, archivi persistenti FPolicy e criteri FPolicy. È inoltre possibile attivare o disattivare i criteri FPolicy. Quando si disattiva il criterio FPolicy, il monitoraggio dei file viene interrotto per tale criterio.

È necessario disabilitare un criterio FPolicy prima di modificarne la configurazione.

Se si desidera modificare...	Utilizzare questo comando...
Motori esterni	vserver fpolicy policy external-engine modify
Eventi	vserver fpolicy policy event modify
Ambiti	vserver fpolicy policy scope modify
Archivio persistente	vserver fpolicy persistent-store modify
Policy	vserver fpolicy policy modify

Ulteriori informazioni su vserver fpolicy policy nella ["Riferimento al comando ONTAP"](#).

### Abilitare o disabilitare i criteri ONTAP FPolicy

Una volta completata la configurazione, è possibile attivare i criteri FPolicy. L'abilitazione del criterio determina la priorità e avvia il monitoraggio dell'accesso al file per il criterio. È possibile disattivare i criteri FPolicy se si desidera interrompere il monitoraggio dell'accesso ai file per il criterio.

#### Prima di iniziare

Prima di attivare i criteri FPolicy, è necessario completare la configurazione FPolicy.

#### A proposito di questa attività

- La priorità viene utilizzata quando sulla macchina virtuale di storage (SVM) sono attivati più criteri e più criteri sono stati sottoscritti allo stesso evento di accesso al file.
- I criteri che utilizzano la configurazione nativa del motore hanno una priorità maggiore rispetto ai criteri per qualsiasi altro motore, indipendentemente dal numero di sequenza assegnato al momento dell'attivazione del criterio.
- Se si desidera modificare la priorità di un criterio FPolicy, è necessario disattivarlo e riattivarlo utilizzando il nuovo numero di sequenza.

## Fase

1. Eseguire l'azione appropriata:

Se si desidera...	Immettere il seguente comando...
Attivare un criterio FPolicy	<code>vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer</code>
Disattiva un criterio FPolicy	<code>vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name</code>

## Visualizza informazioni sulle configurazioni FPolicy

### Scopri i comandi show di ONTAP FPolicy

Durante la visualizzazione delle informazioni sulla configurazione di FPolicy, è utile comprendere come `show` i comandi funzionano.

R `show` il comando senza parametri aggiuntivi visualizza le informazioni in un modulo riepilogativo. Inoltre, ogni `show` il comando ha gli stessi due parametri opzionali che si escludono a vicenda, `-instance` e `-fields`.

Quando si utilizza `-instance` parametro con `a.` `show` l'output del comando visualizza informazioni dettagliate in un formato di elenco. In alcuni casi, l'output dettagliato può essere lungo e includere più informazioni di quante ne hai bisogno. È possibile utilizzare `-fields` `fieldname [,fieldname...]` parametro per personalizzare l'output in modo che visualizzi le informazioni solo per i campi specificati. È possibile identificare i campi che è possibile specificare immettendo `?` dopo il `-fields` parametro.



L'output di un `show` con il `-fields` il parametro potrebbe visualizzare altri campi pertinenti e necessari relativi ai campi richiesti.

Ogni `show` command dispone di uno o più parametri opzionali che filtrano l'output e consentono di limitare l'ambito delle informazioni visualizzate nell'output del comando. È possibile identificare i parametri opzionali disponibili per un comando immettendo `?` dopo il `show` comando.

Il `show` Il comando supporta i modelli e i caratteri jolly in stile UNIX per consentire la corrispondenza di più valori negli argomenti dei parametri di comando. Ad esempio, è possibile utilizzare l'operatore jolly (\*), L'operatore NOT (!), L'operatore OR (|), l'operatore di intervallo (integer...integer), l'operatore meno di (<), l'operatore maggiore di (>), l'operatore minore o uguale a (≤) e maggiore o uguale all'operatore (≥) quando si specificano i valori.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di modelli e caratteri jolly in stile UNIX, vedere [Utilizzando l'interfaccia della riga di comando di ONTAP](#).

### Comandi per la visualizzazione di informazioni sulle configurazioni FPolicy in ONTAP

Si utilizza `fpolicy show` Comandi per visualizzare informazioni sulla configurazione di

FPolicy, incluse informazioni su motori esterni, eventi, ambiti e policy di FPolicy.

Se si desidera visualizzare informazioni su FPolicy...	Utilizzare questo comando...
Motori esterni	<code>vserver fpolicy policy external-engine show</code>
Eventi	<code>vserver fpolicy policy event show</code>
Ambiti	<code>vserver fpolicy policy scope show</code>
Policy	<code>vserver fpolicy policy show</code>

Ulteriori informazioni su `vserver fpolicy policy` nella ["Riferimento al comando ONTAP"](#).

## Visualizza informazioni sullo stato della policy ONTAP FPolicy

È possibile visualizzare informazioni sullo stato dei criteri FPolicy per determinare se un criterio è abilitato, quale motore esterno è configurato per l'utilizzo, quale numero di sequenza corrisponde al criterio e a quale SVM (Storage Virtual Machine) è associato il criterio FPolicy.

### A proposito di questa attività

Se non si specificano parametri, il comando visualizza le seguenti informazioni:

- Nome SVM
- Nome policy
- Numero di sequenza del criterio
- Stato della policy

Oltre a visualizzare le informazioni sullo stato dei criteri per i criteri FPolicy configurati sul cluster o su una SVM specifica, è possibile utilizzare i parametri dei comandi per filtrare l'output del comando in base ad altri criteri.

È possibile specificare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate sui criteri elencati. In alternativa, è possibile utilizzare `-fields` per visualizzare solo i campi indicati nell'output del comando, o `-fields ?` per determinare quali campi è possibile utilizzare.

### Fase

1. Visualizzare le informazioni filtrate sullo stato dei criteri FPolicy utilizzando il comando appropriato:

Se si desidera visualizzare le informazioni di stato relative ai criteri...	Immettere il comando...
Sul cluster	<code>vserver fpolicy show</code>
Che hanno lo stato specificato	<code>vserver fpolicy show -status {on</code>

off`	Su una SVM specificata
vserver fpolicy show -vserver vserver_name	Con il nome del criterio specificato
vserver fpolicy show -policy-name policy_name	Che utilizzano il motore esterno specificato

## Esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate le informazioni relative ai criteri FPolicy nel cluster:

```
cluster1::> vserver fpolicy show
          Sequence
Vserver      Policy Name      Number  Status   Engine
-----  -----
FPolicy      cserver_policy  -        off     eng1
vs1.example.com  v1p1        -        off     eng2
vs1.example.com  v1p2        -        off     native
vs1.example.com  v1p3        -        off     native
vs1.example.com  cserver_policy  -        off     eng1
vs2.example.com  v1p1        3        on      native
vs2.example.com  v1p2        1        on      eng3
vs2.example.com  cserver_policy  2        on      eng1
```

## Visualizza informazioni sulle policy ONTAP FPolicy abilitate

È possibile visualizzare informazioni sui criteri FPolicy abilitati per determinare il motore esterno FPolicy configurato per l'utilizzo, la priorità del criterio e la macchina virtuale dello storage (SVM) a cui è associato il criterio FPolicy.

### A proposito di questa attività

Se non si specificano parametri, il comando visualizza le seguenti informazioni:

- Nome SVM
- Nome policy
- Priorità della policy

È possibile utilizzare i parametri dei comandi per filtrare l'output del comando in base a criteri specifici.

### Fase

1. Visualizzare le informazioni sui criteri FPolicy abilitati utilizzando il comando appropriato:

Se si desidera visualizzare informazioni sui criteri abilitati...	Immettere il comando...
---	-------------------------

Sul cluster	vserver fpolicy show-enabled
Su una SVM specificata	vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name
Con il nome del criterio specificato	vserver fpolicy show-enabled -policy-name policy_name
Con il numero di sequenza specificato	vserver fpolicy show-enabled -priority integer

## Esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate le informazioni relative ai criteri FPolicy abilitati sul cluster:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver          Policy Name          Priority
-----
vs1.example.com  pol_native          native
vs1.example.com  pol_native2         native
vs1.example.com  pol1                2
vs1.example.com  pol2                4
```

# Gestire le connessioni del server FPolicy

## Connettersi ai server FPolicy esterni in ONTAP

Per attivare l'elaborazione dei file, potrebbe essere necessario connettersi manualmente a un server FPolicy esterno se la connessione è stata interrotta in precedenza. Una connessione viene interrotta dopo il timeout del server o a causa di un errore. In alternativa, l'amministratore potrebbe interrompere manualmente una connessione.

### A proposito di questa attività

Se si verifica un errore irreversibile, la connessione al server FPolicy può essere interrotta. Dopo aver risolto il problema che ha causato l'errore irreversibile, è necessario riconnettersi manualmente al server FPolicy.

### Fasi

1. Connettersi al server FPolicy esterno utilizzando `vserver fpolicy engine-connect` comando.

Ulteriori informazioni su `vserver fpolicy engine-connect` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

2. Verificare che il server FPolicy esterno sia connesso utilizzando `vserver fpolicy show-engine` comando.

Ulteriori informazioni su `vserver fpolicy show-engine` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

## Disconnettersi dai server FPolicy esterni in ONTAP

Potrebbe essere necessario disconnettersi manualmente da un server FPolicy esterno. Ciò potrebbe essere utile se il server FPolicy ha problemi con l'elaborazione della richiesta di notifica o se è necessario eseguire la manutenzione sul server FPolicy.

### Fasi

1. Disconnettersi dal server FPolicy esterno utilizzando `vserver fpolicy engine-disconnect` comando.

Ulteriori informazioni su `vserver fpolicy engine-disconnect` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

2. Verificare che il server FPolicy esterno sia disconnesso utilizzando `vserver fpolicy show-engine` comando.

Ulteriori informazioni su `vserver fpolicy show-engine` nella "[Riferimento al comando ONTAP](#)".

## Visualizza informazioni sulle connessioni ai server ONTAP FPolicy esterni

È possibile visualizzare informazioni sullo stato delle connessioni a server FPolicy esterni (server FPolicy) per il cluster o per una specifica macchina virtuale di storage (SVM). Queste informazioni consentono di determinare quali server FPolicy sono connessi.

### A proposito di questa attività

Se non si specificano parametri, il comando visualizza le seguenti informazioni:

- Nome SVM
- Nome del nodo
- Nome del criterio FPolicy
- Indirizzo IP del server FPolicy
- Stato del server FPolicy
- Tipo di server FPolicy

Oltre a visualizzare informazioni sulle connessioni FPolicy sul cluster o su una specifica SVM, è possibile utilizzare i parametri dei comandi per filtrare l'output del comando in base ad altri criteri.

È possibile specificare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate sui criteri elencati. In alternativa, è possibile utilizzare `-fields` parametro per visualizzare solo i campi indicati nell'output del comando. È possibile immettere `?` dopo il `-fields` parametro per scoprire quali campi è possibile utilizzare.

### Fase

1. Visualizzare le informazioni filtrate sullo stato della connessione tra il nodo e il server FPolicy utilizzando il comando appropriato:

Se si desidera visualizzare le informazioni sullo stato della connessione relative ai server FPolicy...	Inserisci...
---	--------------

Specificato dall'utente	<code>vserver fpolicy show-engine -server IP_address</code>
Per una SVM specificata	<code>vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name</code>
Che sono associati a una policy specificata	<code>vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name</code>
Con lo stato del server specificato	<code>vserver fpolicy show-engine -server-status status</code> Lo stato del server può essere uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• connected</li> <li>• disconnected</li> <li>• connecting</li> <li>• disconnecting</li> </ul>
Con il tipo specificato	<code>vserver fpolicy show-engine -server-type type</code> Il tipo di server FPolicy può essere uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• primary</li> <li>• secondary</li> </ul>
Disconnessi con il motivo specificato	<code>vserver fpolicy show-engine -disconnect-reason text</code> La disconnessione può essere dovuta a diversi motivi. Di seguito sono riportati i motivi più comuni per la disconnessione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disconnect command received from CLI.</li> <li>• Error encountered while parsing notification response from FPolicy server.</li> <li>• FPolicy Handshake failed.</li> <li>• SSL handshake failed.</li> <li>• TCP Connection to FPolicy server failed.</li> <li>• The screen response message received from the FPolicy server is not valid.</li> </ul>

## Esempio

Questo esempio mostra informazioni sulle connessioni esterne del motore ai server FPolicy su SVM vs1.example.com:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy
Vserver          Policy      Node      Server      Server-
                           status     type
-----
-----
```

Vserver	Policy	Node	Server	Server- status	Server- type
vs1.example.com	policy1	node1	10.1.1.2	connected	primary
vs1.example.com	policy1	node1	10.1.1.3	disconnected	primary
vs1.example.com	policy1	node2	10.1.1.2	connected	primary
vs1.example.com	policy1	node2	10.1.1.3	disconnected	primary

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate solo informazioni relative ai server FPolicy connessi:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node      vserver      policy-name server
-----
-----
```

node	vserver	policy-name	server
node1	vs1.example.com	policy1	10.1.1.2
node2	vs1.example.com	policy1	10.1.1.2

## Visualizza informazioni sullo stato della connessione passthrough-read di ONTAP FPolicy

È possibile visualizzare informazioni sullo stato della connessione pass-through-Read di FPolicy ai server FPolicy esterni (server FPolicy) per il cluster o per una specifica macchina virtuale di storage (SVM). Queste informazioni consentono di determinare quali server FPolicy dispongono di connessioni dati pass-through-Read e per quali server FPolicy la connessione pass-through-Read è disconnessa.

### A proposito di questa attività

Se non si specifica alcun parametro, il comando visualizza le seguenti informazioni:

- Nome SVM
- Nome del criterio FPolicy
- Nome del nodo
- Indirizzo IP del server FPolicy
- Stato della connessione pass-through-Read di FPolicy

Oltre a visualizzare informazioni sulle connessioni FPolicy sul cluster o su una specifica SVM, è possibile utilizzare i parametri dei comandi per filtrare l'output del comando in base ad altri criteri.

È possibile specificare `-instance` parametro per visualizzare informazioni dettagliate sui criteri elencati. In alternativa, è possibile utilizzare `-fields` parametro per visualizzare solo i campi indicati nell'output del comando. È possibile immettere `?` dopo il `-fields` parametro per scoprire quali campi è possibile utilizzare.

### Fase

1. Visualizzare le informazioni filtrate sullo stato della connessione tra il nodo e il server FPolicy utilizzando il comando appropriato:

Se si desidera visualizzare le informazioni sullo stato della connessione relative a...	Immettere il comando...
Stato della connessione pass-through-Read FPolicy per il cluster	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
Stato della connessione pass-through-Read FPolicy per una SVM specificata	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name
Stato della connessione pass-through-Read FPolicy per una policy specifica	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name
Stato dettagliato della connessione pass-through-Read di FPolicy per una policy specifica	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance
Stato della connessione passthrough-Read FPolicy per lo stato specificato	vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status Lo stato del server può essere uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• connected</li><li>• disconnected</li></ul>

### Esempio

Il seguente comando visualizza informazioni sulle connessioni pass-through-Read da tutti i server FPolicy del cluster:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
          FPolicy      Server
Vserver   Policy Name  Node    Server  Status
-----  -----
-----  -----
vs2.example.com  pol_cifs_2  FPolicy-01  2.2.2.2  disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1  FPolicy-01  1.1.1.1  connected
```

Il seguente comando visualizza informazioni dettagliate sulle connessioni pass-through-Read dai server FPolicy configurati nel criterio “pol\_cifs\_1”:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name  
pol_cifs_1 -instance
```

```
        Node: FPolicy-01  
        Vserver: vs1.example.com  
        Policy: pol_cifs_1  
        Server: 1.1.1.1
```

```
        Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-  
88d4-123478563412
```

```
        Server Status: connected
```

```
        Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
```

```
        Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
```

```
        Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

## Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.