



Configurare lo storage LUN

SnapCenter Software 4.5

NetApp
August 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/snapcenter-45/install/task_establish_an_iscsi_session.html on August 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

- Configurare lo storage LUN 1
 - Stabilire una sessione iSCSI 1
 - Disconnettere una sessione iSCSI. 2
 - Creare e gestire igroups..... 2
 - Creare e gestire i dischi 4

Configurare lo storage LUN

È possibile utilizzare SnapCenter per configurare un LUN connesso a FC o a iSCSI. È inoltre possibile utilizzare SnapCenter per connettere un LUN esistente a un host Windows.

I LUN sono l'unità di storage di base in una configurazione SAN. L'host Windows vede le LUN del sistema come dischi virtuali. Per ulteriori informazioni, vedere ["Guida alla configurazione SAN di ONTAP 9"](#).

Stabilire una sessione iSCSI

Se si utilizza iSCSI per connettersi a un LUN, è necessario stabilire una sessione iSCSI prima di creare il LUN per abilitare la comunicazione.

Prima di iniziare

- È necessario aver definito il nodo del sistema di storage come destinazione iSCSI.
- È necessario aver avviato il servizio iSCSI sul sistema di storage. ["Scopri di più"](#)

A proposito di questa attività

È possibile stabilire una sessione iSCSI solo tra le stesse versioni IP, da IPv6 a IPv6 o da IPv4 a IPv4.

È possibile utilizzare un indirizzo IPv6 link-local per la gestione della sessione iSCSI e per la comunicazione tra un host e una destinazione solo quando entrambi si trovano nella stessa subnet.

Se si modifica il nome di un iSCSI Initiator, l'accesso alle destinazioni iSCSI viene compromesso. Dopo aver modificato il nome, potrebbe essere necessario riconfigurare le destinazioni a cui ha accesso l'iniziatore in modo che possano riconoscere il nuovo nome. Dopo aver modificato il nome di un iSCSI Initiator, è necessario riavviare l'host.

Se l'host dispone di più interfacce iSCSI, una volta stabilita una sessione iSCSI su SnapCenter utilizzando un indirizzo IP sulla prima interfaccia, non è possibile stabilire una sessione iSCSI da un'altra interfaccia con un indirizzo IP diverso.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **iSCSI Session** (sessione iSCSI).
3. Dall'elenco a discesa **Storage Virtual Machine** (macchina virtuale di storage), selezionare la macchina virtuale di storage (SVM) per la destinazione iSCSI.
4. Dall'elenco a discesa **host**, selezionare l'host per la sessione.
5. Fare clic su **Definisci sessione**.

Viene visualizzata la procedura guidata per stabilire la sessione.

6. Nella procedura guidata per stabilire la sessione, identificare la destinazione:

| In questo campo... | Inserisci... |
|---------------------------------------|--|
| Nome del nodo di destinazione | Il nome del nodo della destinazione iSCSI Se esiste un nome di nodo di destinazione, il nome viene visualizzato in formato di sola lettura. |
| Indirizzo del portale di destinazione | L'indirizzo IP del portale di rete di destinazione |
| Porta del portale di destinazione | La porta TCP del portale di rete di destinazione |
| Indirizzo del portale iniziatore | L'indirizzo IP del portale di rete dell'iniziatore |

- Quando si è soddisfatti delle voci immesse, fare clic su **Connect** (Connetti).

SnapCenter stabilisce la sessione iSCSI.

- Ripetere questa procedura per stabilire una sessione per ogni destinazione.

Disconnettere una sessione iSCSI

A volte, potrebbe essere necessario disconnettere una sessione iSCSI da una destinazione con cui si hanno più sessioni.

Fasi

- Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
- Nella pagina host, fare clic su **iSCSI Session** (sessione iSCSI).
- Dall'elenco a discesa **Storage Virtual Machine** (macchina virtuale di storage), selezionare la macchina virtuale di storage (SVM) per la destinazione iSCSI.
- Dall'elenco a discesa **host**, selezionare l'host per la sessione.
- Dall'elenco delle sessioni iSCSI, selezionare la sessione che si desidera disconnettere e fare clic su **Disconnetti sessione**.
- Nella finestra di dialogo Disconnetti sessione, fare clic su **OK**.

SnapCenter disconnette la sessione iSCSI.

Creare e gestire igroups

È possibile creare gruppi di iniziatori (igroups) per specificare gli host che possono accedere a una determinata LUN sul sistema di storage. È possibile utilizzare SnapCenter per creare, rinominare, modificare o eliminare un igroup su un host Windows.

Creare un igroup

È possibile utilizzare SnapCenter per creare un igroup su un host Windows. L'igroup sarà disponibile nella procedura guidata Create Disk (Crea disco) o Connect Disk (Connetti disco) quando si esegue la mappatura dell'igroup a un LUN.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **iGroup**.
3. Nella pagina Initiator Groups (gruppi iniziatori), fare clic su **New** (nuovo).
4. Nella finestra di dialogo Create iGroup (Crea iGroup), definire il campo igroup:

| In questo campo... | Eseguire questa operazione... |
|--------------------|--|
| Sistema storage | Selezionare la SVM per il LUN da mappare all'igroup. |
| Host | Selezionare l'host su cui si desidera creare l'igroup. |
| Nome iGroup | Immettere il nome dell'igroup. |
| Iniziatori | Selezionare l'iniziatore. |
| Tipo | Selezionare il tipo di iniziatore, iSCSI, FCP o misto (FCP e iSCSI). |

5. Quando si è soddisfatti delle voci immesse, fare clic su **OK**.

SnapCenter crea l'igroup sul sistema storage.

Rinominare un igroup

È possibile utilizzare SnapCenter per rinominare un igroup esistente.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **iGroup**.
3. Nella pagina Initiator Groups (gruppi iniziatori), fare clic nel campo **Storage Virtual Machine** (macchina virtuale di storage) per visualizzare un elenco di SVM disponibili, quindi selezionare la SVM per l'igroup che si desidera rinominare.
4. Nell'elenco di igroups per SVM, selezionare l'igroup che si desidera rinominare e fare clic su **Rename** (Rinomina).
5. Nella finestra di dialogo Rinomina igroup, immettere il nuovo nome per igroup e fare clic su **Rinomina**.

Modificare un igroup

È possibile utilizzare SnapCenter per aggiungere gli iniziatori igroup a un igroup esistente. Durante la creazione di un igroup è possibile aggiungere un solo host. Se si desidera creare un igroup per un cluster, è possibile modificare il igroup per aggiungere altri nodi a tale igroup.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **iGroup**.
3. Nella pagina Initiator Groups (gruppi di iniziatori), fare clic nel campo **Storage Virtual Machine** (macchina virtuale di storage) per visualizzare un elenco a discesa delle SVM disponibili, quindi selezionare la SVM per l'igroup che si desidera modificare.
4. Nell'elenco di igroups, selezionare un igroup e fare clic su **Add Initiator to igroup**.
5. Selezionare un host.
6. Selezionare gli iniziatori e fare clic su **OK**.

Eliminare un igroup

È possibile utilizzare SnapCenter per eliminare un igroup quando non è più necessario.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **iGroup**.
3. Nella pagina Initiator Groups (gruppi iniziatori), fare clic nel campo **Storage Virtual Machine** (macchina virtuale di storage) per visualizzare un elenco a discesa delle SVM disponibili, quindi selezionare la SVM per l'igroup che si desidera eliminare.
4. Nell'elenco di igroups per SVM, selezionare l'igroup che si desidera eliminare e fare clic su **Delete** (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo Delete igroup (Elimina igroup), fare clic su **OK**.

SnapCenter elimina l'igroup.

Creare e gestire i dischi

L'host Windows vede le LUN del sistema storage come dischi virtuali. È possibile utilizzare SnapCenter per creare e configurare un LUN connesso a FC o iSCSI.



SnapCenter non supporta la ridenominazione di un disco. Se un disco gestito da SnapCenter viene rinominato, le operazioni SnapCenter non avranno esito positivo.

Visualizzare i dischi su un host

È possibile visualizzare i dischi su ciascun host Windows gestito con SnapCenter.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.
3. Selezionare l'host dall'elenco a discesa **host**.

I dischi sono elencati.

Visualizzare i dischi in cluster

È possibile visualizzare i dischi in cluster nel cluster gestito con SnapCenter. I dischi in cluster vengono visualizzati solo quando si seleziona il cluster dall'elenco a discesa host.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.
3. Selezionare il cluster dall'elenco a discesa **host**.

I dischi sono elencati.

Creazione di LUN o dischi connessi a FC o iSCSI

L'host Windows vede le LUN del sistema storage come dischi virtuali. È possibile utilizzare SnapCenter per creare e configurare un LUN connesso a FC o iSCSI.

Cosa ti serve

- È necessario aver creato un volume per il LUN sul sistema storage.

Il volume deve contenere solo LUN e solo LUN creati con SnapCenter.



Non è possibile creare un LUN su un volume clone creato da SnapCenter a meno che il clone non sia già stato diviso.

- È necessario aver avviato il servizio FC o iSCSI sul sistema di storage.
- Se si utilizza iSCSI, è necessario aver stabilito una sessione iSCSI con il sistema di storage.
- Il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows deve essere installato solo sull'host su cui si sta creando il disco.

A proposito di questa attività

- Non è possibile connettere un LUN a più di un host a meno che il LUN non sia condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
- Se un LUN viene condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV (Cluster Shared Volumes), è necessario creare il disco sull'host proprietario del gruppo di cluster.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.

3. Selezionare l'host dall'elenco a discesa **host**.
4. Fare clic su **nuovo**.

Viene visualizzata la procedura guidata Create Disk (Crea disco).


5. Nella pagina LUN Name (Nome LUN), identificare il LUN:

| In questo campo... | Eseguire questa operazione... |
|------------------------|---|
| Sistema storage | Selezionare la SVM per il LUN. |
| Percorso LUN | Fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare il percorso completo della cartella contenente il LUN. |
| Nome del LUN | Immettere il nome del LUN. |
| Dimensione del cluster | <p>Selezionare la dimensione di allocazione del blocco LUN per il cluster.</p> <p>Le dimensioni del cluster dipendono dal sistema operativo e dalle applicazioni.</p> |
| Etichetta LUN | Se si desidera, inserire un testo descrittivo per il LUN. |

6. Nella pagina Disk Type (tipo di disco), selezionare il tipo di disco:

| Selezionare... | Se... |
|------------------------------------|---|
| Disco dedicato | <p>È possibile accedere al LUN solo da un host.</p> <p>Ignorare il campo Gruppo di risorse.</p> |
| Disco condiviso | <p>Il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.</p> <p>Inserire il nome del gruppo di risorse del cluster nel campo Gruppo di risorse. È necessario creare il disco su un solo host nel cluster di failover.</p> |
| Volume condiviso del cluster (CSV) | <p>Il LUN è condiviso dagli host di un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV.</p> <p>Inserire il nome del gruppo di risorse del cluster nel campo Gruppo di risorse. Assicurarsi che l'host su cui si sta creando il disco sia il proprietario del gruppo di cluster.</p> |

7. Nella pagina Drive Properties, specificare le proprietà del disco:

| Proprietà | Descrizione |
|---|--|
| Assegnazione automatica del punto di montaggio | <p>SnapCenter assegna automaticamente un punto di montaggio del volume in base al disco di sistema.</p> <p>Ad esempio, se il disco di sistema è C:, l'assegnazione automatica crea un punto di montaggio del volume sotto l'unità C:. L'assegnazione automatica non è supportata per i dischi condivisi.</p> |
| Assegnare la lettera dell'unità | Montare il disco sull'unità selezionata nell'elenco a discesa adiacente. |
| Utilizzare il punto di montaggio del volume | <p>Montare il disco sul percorso specificato nel campo adiacente.</p> <p>La directory principale del punto di montaggio del volume deve essere di proprietà dell'host su cui si sta creando il disco.</p> |
| Non assegnare la lettera del disco o il punto di montaggio del volume | Scegliere questa opzione se si preferisce montare il disco manualmente in Windows. |
| Dimensione del LUN | <p>Specificare la dimensione del LUN; almeno 150 MB.</p> <p>Selezionare MB, GB o TB nell'elenco a discesa adiacente.</p> |
| Utilizzare il thin provisioning per il volume che ospita questo LUN | <p>Eseguire il thin provisioning del LUN.</p> <p>Il thin provisioning alloca solo lo spazio di storage necessario alla volta, consentendo al LUN di crescere in modo efficiente fino alla massima capacità disponibile.</p> <p>Assicurarsi che sul volume sia disponibile spazio sufficiente per ospitare tutto lo storage LUN che si ritiene necessario.</p> |
| Scegliere il tipo di partizione | <p>Selezionare la partizione GPT per una tabella di partizione GUID o la partizione MBR per un record di avvio principale.</p> <p>Le partizioni MBR potrebbero causare problemi di disallineamento nei cluster di failover di Windows Server.</p> <div>  <p>I dischi di partizione UEFI (Unified Extensible firmware Interface) non sono supportati.</p> </div> |

8. Nella pagina Map LUN (LUN mappa), selezionare iSCSI o FC Initiator (iniziatore iSCSI o FC) sull'host:

| In questo campo... | Eseguire questa operazione... |
|-----------------------------|--|
| Host | <p>Fare doppio clic sul nome del gruppo di cluster per visualizzare un elenco a discesa che mostra gli host che appartengono al cluster, quindi selezionare l'host per l'iniziatore.</p> <p>Questo campo viene visualizzato solo se il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.</p> |
| Scegliere l'iniziatore host | <p>Selezionare Fibre Channel o iSCSI, quindi selezionare l'iniziatore sull'host.</p> <p>È possibile selezionare più iniziatori FC se si utilizza FC con multipath i/o (MPIO).</p> |

9. Nella pagina Group Type (tipo gruppo), specificare se si desidera mappare un igroup esistente al LUN o creare un nuovo igroup:

| Selezionare... | Se... |
|--|--|
| Creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati | Si desidera creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati. |
| Scegliere un igroup esistente o specificare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati | <p>Si desidera specificare un igroup esistente per gli iniziatori selezionati o creare un nuovo igroup con il nome specificato.</p> <p>Digitare il nome dell'igroup nel campo igroup name. Digitare le prime lettere del nome igroup esistente per completare automaticamente il campo.</p> |

10. Nella pagina Summary (Riepilogo), rivedere le selezioni e fare clic su **Finish** (fine).

SnapCenter crea il LUN e lo connette all'unità o al percorso del disco specificato sull'host.

Ridimensionare un disco

È possibile aumentare o ridurre le dimensioni di un disco in base alle esigenze del sistema di storage.

A proposito di questa attività

- Per i LUN con thin provisioning, la dimensione della geometria del lun ONTAP viene visualizzata come dimensione massima.
- Per i LUN con thick provisioning, la dimensione espandibile (dimensione disponibile nel volume) viene visualizzata come dimensione massima.

- Le LUN con partizioni di tipo MBR hanno una dimensione massima di 2 TB.
- Le LUN con partizioni di tipo GPT hanno un limite di dimensioni del sistema storage di 16 TB.
- È consigliabile creare una copia Snapshot prima di ridimensionare un LUN.
- Se è necessario ripristinare un LUN da una copia Snapshot eseguita prima del ridimensionamento del LUN, SnapCenter ridimensiona automaticamente il LUN in base alle dimensioni della copia Snapshot.

Dopo l'operazione di ripristino, i dati aggiunti al LUN dopo il ridimensionamento devono essere ripristinati da una copia Snapshot eseguita dopo il ridimensionamento.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.
3. Selezionare l'host dall'elenco a discesa host.

I dischi sono elencati.

4. Selezionare il disco che si desidera ridimensionare, quindi fare clic su **Ridimensiona**.
5. Nella finestra di dialogo Ridimensiona disco, utilizzare lo strumento a scorrimento per specificare le nuove dimensioni del disco oppure inserire le nuove dimensioni nel campo dimensione.



Se si inserisce la dimensione manualmente, è necessario fare clic all'esterno del campo dimensione prima che il pulsante Riduci o Espandi sia attivato correttamente. Inoltre, è necessario fare clic su MB, GB o TB per specificare l'unità di misura.

6. Quando si è soddisfatti delle voci immesse, fare clic su **Riduci** o **Espandi**, a seconda dei casi.

SnapCenter ridimensiona il disco.

Collegare un disco

È possibile utilizzare la procedura guidata Connect Disk per connettere un LUN esistente a un host o per riconnettere un LUN disconnesso.

Cosa ti serve

- È necessario aver avviato il servizio FC o iSCSI sul sistema di storage.
- Se si utilizza iSCSI, è necessario aver stabilito una sessione iSCSI con il sistema di storage.
- Non è possibile connettere un LUN a più di un host a meno che il LUN non sia condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
- Se il LUN è condiviso da host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV (Cluster Shared Volumes), è necessario collegare il disco all'host proprietario del gruppo di cluster.
- Il plug-in per Windows deve essere installato solo sull'host su cui si sta collegando il disco.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.

3. Selezionare l'host dall'elenco a discesa **host**.
4. Fare clic su **Connect** (Connetti).

Viene visualizzata la procedura guidata Connect Disk.

5. Nella pagina LUN Name (Nome LUN), identificare il LUN a cui connettersi:

| In questo campo... | Eseguire questa operazione... |
|------------------------|---|
| Sistema storage | Selezionare la SVM per il LUN. |
| Percorso LUN | Fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare il percorso completo del volume contenente il LUN. |
| Nome del LUN | Immettere il nome del LUN. |
| Dimensione del cluster | <p>Selezionare la dimensione di allocazione del blocco LUN per il cluster.</p> <p>Le dimensioni del cluster dipendono dal sistema operativo e dalle applicazioni.</p> |
| Etichetta LUN | Se si desidera, inserire un testo descrittivo per il LUN. |

6. Nella pagina Disk Type (tipo di disco), selezionare il tipo di disco:

| Selezionare... | Se... |
|------------------------------------|--|
| Disco dedicato | È possibile accedere al LUN solo da un host. |
| Disco condiviso | <p>Il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.</p> <p>È necessario connettere il disco a un solo host nel cluster di failover.</p> |
| Volume condiviso del cluster (CSV) | <p>Il LUN è condiviso dagli host di un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV.</p> <p>Assicurarsi che l'host su cui ci si connette al disco sia il proprietario del gruppo di cluster.</p> |

7. Nella pagina Drive Properties, specificare le proprietà del disco:

| Proprietà | Descrizione |
|---|--|
| Assegnazione automatica | <p>Consentire a SnapCenter di assegnare automaticamente un punto di montaggio del volume in base al disco di sistema.</p> <p>Ad esempio, se il disco di sistema è C:, la proprietà di assegnazione automatica crea un punto di montaggio del volume sotto l'unità C:. La proprietà di assegnazione automatica non è supportata per i dischi condivisi.</p> |
| Assegnare la lettera dell'unità | Montare il disco sull'unità selezionata nell'elenco a discesa adiacente. |
| Utilizzare il punto di montaggio del volume | <p>Montare il disco sul percorso specificato nel campo adiacente.</p> <p>La directory principale del punto di montaggio del volume deve essere di proprietà dell'host su cui si sta creando il disco.</p> |
| Non assegnare la lettera del disco o il punto di montaggio del volume | Scegliere questa opzione se si preferisce montare il disco manualmente in Windows. |

8. Nella pagina Map LUN (LUN mappa), selezionare iSCSI o FC Initiator (iniziatore iSCSI o FC) sull'host:

| In questo campo... | Eseguire questa operazione... |
|-----------------------------|--|
| Host | <p>Fare doppio clic sul nome del gruppo di cluster per visualizzare un elenco a discesa che mostra gli host che appartengono al cluster, quindi selezionare l'host per l'iniziatore.</p> <p>Questo campo viene visualizzato solo se il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.</p> |
| Scegliere l'iniziatore host | <p>Selezionare Fibre Channel o iSCSI, quindi selezionare l'iniziatore sull'host.</p> <p>È possibile selezionare più iniziatori FC se si utilizza FC con MPIO.</p> |

9. Nella pagina Group Type (tipo gruppo), specificare se si desidera mappare un igroup esistente al LUN o creare un nuovo igroup:

| Selezionare... | Se... |
|--|--|
| Creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati | Si desidera creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati. |
| Scegliere un igroup esistente o specificare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati | <p>Si desidera specificare un igroup esistente per gli iniziatori selezionati o creare un nuovo igroup con il nome specificato.</p> <p>Digitare il nome dell'igroup nel campo igroup name. Digitare le prime lettere del nome igroup esistente per completare automaticamente il campo.</p> |

10. Nella pagina Summary (Riepilogo), rivedere le selezioni e fare clic su **Finish** (fine).

SnapCenter connette il LUN all'unità o al percorso del disco specificato sull'host.

Scollegare un disco

È possibile disconnettere un LUN da un host senza influire sul contenuto del LUN, con un'eccezione: Se si disconnette un clone prima che sia stato separato, il contenuto del clone viene perso.

Cosa ti serve

- Assicurarsi che il LUN non sia in uso da nessuna applicazione.
- Assicurarsi che il LUN non venga monitorato con il software di monitoraggio.
- Se il LUN è condiviso, assicurarsi di rimuovere le dipendenze delle risorse del cluster dal LUN e verificare che tutti i nodi del cluster siano accesi, funzionino correttamente e disponibili per SnapCenter.

A proposito di questa attività

Se si disconnette un LUN in un volume FlexClone creato da SnapCenter e non sono connessi altri LUN sul volume, SnapCenter elimina il volume. Prima di disconnettere il LUN, SnapCenter visualizza un messaggio che avvisa che il volume FlexClone potrebbe essere stato eliminato.

Per evitare l'eliminazione automatica del volume FlexClone, rinominare il volume prima di disconnettere l'ultimo LUN. Quando si rinomina il volume, assicurarsi di modificare più caratteri rispetto all'ultimo carattere del nome.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.
3. Selezionare l'host dall'elenco a discesa **host**.

I dischi sono elencati.

4. Selezionare il disco che si desidera disconnettere, quindi fare clic su **Disconnetti**.
5. Nella finestra di dialogo Disconnetti disco, fare clic su **OK**.

SnapCenter disconnette il disco.

Eliminare un disco

È possibile eliminare un disco quando non è più necessario. Una volta eliminato un disco, non è possibile annullarlo.

Fasi

1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su **hosts**.
2. Nella pagina host, fare clic su **dischi**.
3. Selezionare l'host dall'elenco a discesa **host**.

I dischi sono elencati.

4. Selezionare il disco che si desidera eliminare, quindi fare clic su **Delete** (Elimina).
5. Nella finestra di dialogo Delete Disk (Elimina disco), fare clic su **OK**.

SnapCenter elimina il disco.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.