

Astra Trident per Docker

Astra Trident

NetApp November 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/trident-2107/trident-docker/prereqs-docker.html on November 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

ra Trident per Docker
Prerequisiti per l'implementazione
mplementare Astra Trident
Aggiornare o disinstallare Astra Trident
avorare con i volumi
Raccogliere i log
Gestire più istanze di Astra Trident
Opzioni di configurazione dello storage
Problemi noti e limitazioni

Astra Trident per Docker

Prerequisiti per l'implementazione

È necessario installare e configurare i prerequisiti del protocollo necessari sull'host prima di poter implementare Astra Trident.

- Verificare che l'implementazione soddisfi tutti i requisiti di "requisiti".
- Verificare che sia installata una versione supportata di Docker. Se la versione di Docker non è aggiornata, "installarlo o aggiornarlo".

docker --version

• Verificare che i prerequisiti del protocollo siano installati e configurati sull'host:

Protocollo	Sistema operativo	Comandi
NFS	RHEL/CentOS	sudo yum install -y nfs- utils
NFS	Ubuntu/Debian	<pre>sudo apt-get install -y nfs-common</pre>

Protocollo S	sistema operativo	Comandi
	RHEL/CentOS	1. Installare i seguenti pacchetti di sistema: sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiatorutils sg3_utils devicemapper-multipath 2. Avviare il daemon multipathing: sudo mpathconfenablewith_multipathd y 3. Assicurarsi che iscsid e. multipathd sono abilitati e in esecuzione: sudo systemctl enable iscsid multipathd sudo systemctl start iscsid multipathd 4. Scopri le destinazioni iSCSI: sudo iscsiadm -m discoverydb -t st -p <data_lif_ip>discover 5. Accedere alle destinazioni iSCSI rilevate: sudo iscsiadm -m node -p <data_lif_ip>login 6. Attivare e avviare iscsi: sudo systemctl enable iscsi sudo systemctl start iscsi</data_lif_ip></data_lif_ip>

Protocollo	Sistema operativo	Comandi
ISCSI	Ubuntu/Debian	1. Installare i seguenti pacchetti di sistema: sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3- utils multipath-tools scsitools 2. Abilitare il multipathing: sudo tee /etc/multipath.conf < ←'EOF' defaults { user_friendly_names yes find_multipaths yes } EOF sudo service multipath-tools restart 3. Assicurarsi che iscsid e. multipathd sono in esecuzione: sudo service open-iscsi start sudo service multipath-tools start 4. Scopri le destinazioni iSCSI: sudo iscsiadm -m discoverydb -t st -p <data_lif_ip>discover 5. Accedere alle destinazioni iSCSI rilevate: sudo iscsiadm -m node -p <data_lif_ip>login</data_lif_ip></data_lif_ip>

Implementare Astra Trident

Astra Trident per Docker offre un'integrazione diretta con l'ecosistema Docker per le piattaforme storage NetApp e con Cloud Volumes Service in AWS. Supporta il provisioning e la gestione delle risorse di storage dalla piattaforma di storage agli host Docker, con un framework per aggiungere altre piattaforme in futuro. Più istanze di Astra Trident possono essere eseguite contemporaneamente sullo stesso host. Ciò consente connessioni simultanee a più sistemi di storage e tipi di storage, con l'abilità di personalizzare lo storage utilizzato per i volumi Docker.

Di cosa hai bisogno

Vedere "prerequisiti per l'implementazione". Una volta soddisfatti i prerequisiti, è possibile implementare Astra Trident.

Metodo del plugin gestito da Docker (versione 1.13/17.03 e successive)

Prima di iniziare



Se hai utilizzato Astra Trident pre Docker 1.13/17.03 nel metodo daemon tradizionale, assicurati di arrestare il processo Astra Trident e riavviare il daemon Docker prima di utilizzare il metodo del plugin gestito.

1. Arrestare tutte le istanze in esecuzione:

```
pkill /usr/local/bin/netappdvp
pkill /usr/local/bin/trident
```

2. Riavviare Docker.

```
systemctl restart docker
```

3. Assicurarsi di avere installato Docker Engine 17.03 (nuovo 1.13) o versione successiva.

```
docker --version
```

Se la versione non è aggiornata, "installare o aggiornare l'installazione".

Fasi

- 1. Creare un file di configurazione e specificare le opzioni come segue:
 - config: Il nome file predefinito è config.json, tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi nome scegliendo specificando il config con il nome del file. Il file di configurazione deve trovarsi in /etc/netappdvp directory sul sistema host.
 - ° log-level: Specificare il livello di registrazione (debug, info, warn, error, fatal). L'impostazione predefinita è info.
 - debug: Specificare se la registrazione di debug è attivata. Il valore predefinito è false. Sovrascrive loglevel se true.
 - i. Creare un percorso per il file di configurazione:

```
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
```

ii. Creare il file di configurazione:

```
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1"
}
EOF
```

2. Avviare Astra Trident utilizzando il sistema di plugin gestito.

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:21.07 config=myConfigFile.json
```

- 3. Iniziare a utilizzare Astra Trident per consumare lo storage dal sistema configurato.
 - a. Creare un volume denominato "firstVolume":

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

b. Creare un volume predefinito all'avvio del container:

```
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume
secondVolume:/my_vol alpine ash
```

c. Rimuovere il volume "firstVolume":

```
docker volume rm firstVolume
```

Metodo tradizionale (versione 1.12 o precedente)

Prima di iniziare

1. Assicurarsi di disporre di Docker versione 1.10 o successiva.

```
docker --version
```

Se la versione non è aggiornata, aggiornare l'installazione.

```
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
```

Oppure "seguire le istruzioni per la distribuzione".

2. Assicurarsi che NFS e/o iSCSI siano configurati per il sistema.

Fasi

- 1. Installare e configurare il plug-in NetApp Docker Volume:
 - a. Scaricare e disimballare l'applicazione:

```
wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.04.0/trident-
installer-21.07.0.tar.gz
tar zxf trident-installer-21.07.0.tar.gz
```

b. Spostarsi in una posizione nel percorso del vassoio:

```
sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/
sudo chown root:root /usr/local/bin/trident
sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
```

c. Creare un percorso per il file di configurazione:

```
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
```

d. Creare il file di configurazione:

```
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1"
}
EOF
```

2. Dopo aver posizionato il file binario e aver creato i file di configurazione, avviare il daemon Trident utilizzando il file di configurazione desiderato.

```
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
```



Se non specificato, il nome predefinito per il driver del volume è "netapp".

Una volta avviato il daemon, è possibile creare e gestire i volumi utilizzando l'interfaccia CLI di Docker

3. Creare un volume:

```
docker volume create -d netapp --name trident_1
```

4. Provisioning di un volume Docker all'avvio di un container:

```
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol
alpine ash
```

5. Rimuovere un volume Docker:

```
docker volume rm trident_1
docker volume rm trident_2
```

Avviare Astra Trident all'avvio del sistema

Un file di unità di esempio per i sistemi basati su sistema è disponibile all'indirizzo contrib/trident.service.example Nel Git repo. Per utilizzare il file con CentOS/RHEL, procedere come segue:

1. Copiare il file nella posizione corretta.

Se sono in esecuzione più istanze, utilizzare nomi univoci per i file di unità.

```
cp contrib/trident.service.example
/usr/lib/systemd/system/trident.service
```

- 2. Modificare il file, modificare la descrizione (riga 2) in modo che corrisponda al nome del driver e al percorso del file di configurazione (riga 9) in base all'ambiente in uso.
- 3. Ricaricare il sistema per l'IT per acquisire le modifiche:

```
systemctl daemon-reload
```

4. Attivare il servizio.

Questo nome varia in base al nome del file in /usr/lib/systemd/system directory.

```
systemctl enable trident
```

5. Avviare il servizio.

```
systemctl start trident
```

Visualizzare lo stato.

```
systemctl status trident
```



Ogni volta che si modifica il file di unità, eseguire systemati daemon-reload per essere consapevole delle modifiche.

Aggiornare o disinstallare Astra Trident

Puoi aggiornare Astra Trident per Docker senza alcun impatto sui volumi in uso. Durante il processo di aggiornamento, ci sarà un breve periodo in cui docker volume i comandi diretti al plugin non avranno successo e le applicazioni non potranno montare i volumi fino a quando il plugin non verrà eseguito di nuovo. Nella maggior parte dei casi, si tratta di pochi secondi.

Eseguire l'upgrade

Per aggiornare Astra Trident per Docker, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Fasi

1. Elencare i volumi esistenti:

```
docker volume ls
DRIVER VOLUME NAME
netapp:latest my_volume
```

2. Disattivare il plug-in:

docker plugin disable -f netapp:latest

docker plugin ls

ID NAME DESCRIPTION

ENABLED

7067f39a5df5 netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume

Plugin false

3. Aggiornare il plug-in:

docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions
netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07



La release 18.01 di Astra Trident sostituisce l'nDVP. È necessario eseguire l'aggiornamento direttamente da netapp/ndvp-plugin al netapp/trident-plugin immagine.

4. Attivare il plug-in:

docker plugin enable netapp:latest

5. Verificare che il plug-in sia attivato:

docker plugin ls

ID NAME DESCRIPTION

ENABLED

7067f39a5df5 netapp:latest Trident - NetApp Docker Volume

Plugin true

6. Verificare che i volumi siano visibili:

docker volume 1s

DRIVER VOLUME NAME netapp:latest my_volume



Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Astra Trident (precedente alla 20.10) ad Astra Trident 20.10 o successiva, potrebbe verificarsi un errore. Per ulteriori informazioni, vedere "Problemi noti". Se si verifica l'errore, disattivare il plug-in, quindi rimuovere il plug-in e installare la versione richiesta di Astra Trident passando un parametro di configurazione aggiuntivo: docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json

Disinstallare

Per disinstallare Astra Trident per Docker, procedere come segue.

Fasi

- 1. Rimuovere tutti i volumi creati dal plug-in.
- 2. Disattivare il plug-in:

```
docker plugin disable netapp:latest
docker plugin ls

ID NAME DESCRIPTION

ENABLED

7067f39a5df5 netapp:latest nDVP - NetApp Docker Volume
Plugin false
```

3. Rimuovere il plug-in:

```
docker plugin rm netapp:latest
```

Lavorare con i volumi

È possibile creare, clonare e rimuovere facilmente i volumi utilizzando lo standard docker volume Comandi con il nome del driver Astra Trident specificato quando necessario.

Creare un volume

• Creare un volume con un driver utilizzando il nome predefinito:

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

• Creare un volume con un'istanza specifica di Astra Trident:

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```



• Eseguire l'override delle dimensioni predefinite del volume. Per creare un volume 20GiB con un driver, vedere l'esempio seguente:

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```



Le dimensioni dei volumi sono espresse come stringhe contenenti un valore intero con unità opzionali (ad esempio 10G, 20GB, 3TiB). Se non viene specificata alcuna unità, l'impostazione predefinita è G. Le unità di misura possono essere espresse come potenze di 2 (B, KiB, MiB, GiB, TIB) o potenze di 10 (B, KB, MB, GB, TB). Le unità shortand utilizzano potenze di 2 (G = GiB, T = TIB, ...).

Rimuovere un volume

• Rimuovere il volume come qualsiasi altro volume Docker:

```
docker volume rm firstVolume
```



Quando si utilizza solidfire-san driver, l'esempio precedente elimina e cancella il volume.

Per aggiornare Astra Trident per Docker, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Clonare un volume

Quando si utilizza ontap-nas, ontap-san, solidfire-san, aws-cvs, e. gcp-cvs storage drivers, Astra Trident può clonare i volumi. Quando si utilizza ontap-nas-flexgroup oppure ontap-nas-economy driver, la clonazione non è supportata. La creazione di un nuovo volume da un volume esistente determinerà la creazione di un nuovo snapshot.

• Esaminare il volume per enumerare gli snapshot:

```
docker volume inspect <volume_name>
```

• Creare un nuovo volume da un volume esistente. In questo modo verrà creata una nuova istantanea:

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

• Creare un nuovo volume da uno snapshot esistente su un volume. In questo modo non viene creata una nuova istantanea:

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

Esempio

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume
Γ
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10 1505"
                }
            ]
        }
1
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10 1505
volFromSnap
[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

Accesso ai volumi creati esternamente

È possibile accedere ai dispositivi a blocchi creati esternamente (o ai loro cloni) dai container usando Trident **solo** se non hanno partizioni e se il loro filesystem è supportato da Astra Trident (ad esempio: An ext4`formattato `/dev/sdc1 Non sarà accessibile tramite Astra Trident).

Opzioni di volume specifiche del driver

Ciascun driver di storage dispone di un set di opzioni diverso, che è possibile specificare al momento della creazione del volume per personalizzare il risultato. Di seguito sono riportate le opzioni applicabili al sistema di storage configurato.

L'utilizzo di queste opzioni durante l'operazione di creazione del volume è semplice. Fornire l'opzione e il

valore utilizzando -o Durante l'operazione CLI. Questi valori sovrascrivono qualsiasi valore equivalente dal file di configurazione JSON.

Opzioni del volume ONTAP

Le opzioni di creazione dei volumi per NFS e iSCSI includono quanto segue:

Opzione	Descrizione
size	La dimensione predefinita del volume è 1 GiB.
spaceReserve	Thin provisioning o thick provisioning del volume, per impostazione predefinita thin. I valori validi sono none (con thin provisioning) e. volume (thick provisioning).
snapshotPolicy	In questo modo, il criterio di snapshot viene impostato sul valore desiderato. L'impostazione predefinita è none, ovvero non verranno create automaticamente snapshot per il volume. A meno che non venga modificato dall'amministratore dello storage, su tutti i sistemi ONTAP esiste una policy denominata "default" che crea e conserva sei snapshot ogni ora, due giornalieri e due settimanali. I dati conservati in uno snapshot possono essere ripristinati esplorando il .snapshot directory in qualsiasi directory del volume.
snapshotReserve	In questo modo si imposta la riserva di snapshot sulla percentuale desiderata. Il valore predefinito è NO, ovvero ONTAP selezionerà snapshotReserve (di solito 5%) se è stata selezionata una snapshotPolicy, o 0% se la snapshotPolicy non è nessuna. È possibile impostare il valore predefinito snapshotReserve nel file di configurazione per tutti i backend ONTAP e utilizzarlo come opzione di creazione di volumi per tutti i backend ONTAP ad eccezione di ontap-nas-Economy.
splitOnClone	Durante il cloning di un volume, ONTAP suddividerà immediatamente il clone dal suo padre. L'impostazione predefinita è false. Alcuni casi di utilizzo per il cloning dei volumi sono meglio serviti dalla suddivisione del clone dal suo padre immediatamente dopo la creazione, perché è improbabile che vi siano opportunità di efficienza dello storage. Ad esempio, il cloning di un database vuoto può offrire notevoli risparmi di tempo, ma anche uno storage ridotto, pertanto è meglio suddividere immediatamente il clone.

Opzione	Descrizione
encryption	In questo modo, NetApp Volume Encryption (NVE) verrà attivato sul nuovo volume, per impostazione predefinita a. false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione.
tieringPolicy	Imposta il criterio di tiering da utilizzare per il volume. In questo modo si decide se i dati vengono spostati nel livello cloud quando diventano inattivi (freddo).

Le seguenti opzioni aggiuntive sono per NFS only:

Opzione	Descrizione
unixPermissions	In questo modo viene controllato il set di autorizzazioni per il volume stesso. Per impostazione predefinita, le autorizzazioni vengono impostate su `rwxr-xr-x, o nella notazione numerica 0755, e. root sarà il proprietario. Il formato di testo o numerico funziona.
snapshotDir	Impostare questa opzione su true farà il .snapshot directory visibile ai client che accedono al volume. Il valore predefinito è false, il che significa che la visibilità di .snapshot la directory è disattivata per impostazione predefinita. Alcune immagini, ad esempio l'immagine ufficiale di MySQL, non funzionano come previsto quando .snapshot la directory è visibile.
exportPolicy	Imposta il criterio di esportazione da utilizzare per il volume. L'impostazione predefinita è default.
securityStyle	Imposta lo stile di sicurezza da utilizzare per l'accesso al volume. L'impostazione predefinita è unix. I valori validi sono unix e. mixed.

Le seguenti opzioni aggiuntive sono disponibili solo per iSCSI*:

Opzione	Descrizione
fileSystemType	Imposta il file system utilizzato per formattare i volumi iSCSI. L'impostazione predefinita è ext4. I valori validi sono ext3, ext4, e. xfs.

Opzione	Descrizione
spaceAllocation	Impostare questa opzione su false Disattiva la funzione di allocazione dello spazio del LUN. Il valore predefinito è true, Ovvero ONTAP notifica all'host quando il volume ha esaurito lo spazio e il LUN nel volume non può accettare le scritture. Questa opzione consente inoltre a ONTAP di recuperare automaticamente lo spazio quando l'host elimina i dati.

Esempi

Vedere gli esempi riportati di seguito:

• Creazione di un volume da 10 GiB:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
```

• Creazione di un volume 100GiB con snapshot:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

• Creare un volume con il bit setuid attivato:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

Le dimensioni minime del volume sono 20 MiB.

Se la riserva di snapshot non viene specificata e la policy di snapshot è none, Trident utilizzerà una riserva di snapshot dello 0%.

• Creare un volume senza policy di snapshot e senza riserva di snapshot:

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

• Creare un volume senza policy di snapshot e una riserva di snapshot personalizzata del 10%:

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

• Creare un volume con una policy di snapshot e una riserva di snapshot personalizzata del 10%:

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

• Creare un volume con una policy di snapshot e accettare la riserva di snapshot predefinita di ONTAP (di solito il 5%):

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

Opzioni volume software Element

Le opzioni del software Element espongono le dimensioni e i criteri di qualità del servizio (QoS) associati al volume. Una volta creato il volume, il criterio QoS associato viene specificato utilizzando -o type=service level nomenclatura.

Il primo passo per definire un livello di servizio QoS con il driver Element consiste nel creare almeno un tipo e specificare gli IOPS minimi, massimi e burst associati a un nome nel file di configurazione.

Le altre opzioni di creazione dei volumi software Element includono:

Opzione	Descrizione
size	La dimensione del volume, per impostazione predefinita è 1GiB o voce di configurazione "Default": {"size": "5G"}.
blocksize	Utilizzare 512 o 4096, il valore predefinito è 512 o la voce di configurazione DefaultBlockSize.

Esempio

Vedere il seguente file di configurazione di esempio con le definizioni di QoS:

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                 "minIOPS": 1000,
                 "maxIOPS": 2000,
                 "burstIOPS": 4000
            }
        },
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                 "minIOPS": 4000,
                 "maxIOPS": 6000,
                 "burstIOPS": 8000
            }
        },
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                 "minIOPS": 6000,
                 "maxIOPS": 8000,
                 "burstIOPS": 10000
        }
    ]
}
```

Nella configurazione precedente, sono disponibili tre definizioni di policy: Bronze, Silver e Gold. Questi nomi sono arbitrari.

• Crea un volume Gold da 10 GiB:

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

• Crea un volume Bronze da 100 GiB:

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
```

Cloud Volumes Service (CVS) sulle opzioni del volume AWS

Le opzioni di creazione dei volumi per il CVS sul driver AWS includono quanto segue:

Opzione	Descrizione
size	La dimensione predefinita del volume è 100 GB.
serviceLevel	Il livello di servizio CVS del volume, per impostazione predefinita, è standard. I valori validi sono standard, premium ed estremi.
snapshotReserve	`questa opzione imposta la riserva di snapshot sulla percentuale desiderata. Il valore predefinito è NO, ovvero CVS selezionerà la riserva di snapshot (di solito 0%).

Esempi

• Creare un volume 200GiB:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

• Crea un volume premium da 500 GiB:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=500G -o serviceLevel=premium \,
```

Le dimensioni minime del volume sono di 100 GB.

CVS sulle opzioni del volume GCP

Le opzioni di creazione dei volumi per il driver CVS su GCP includono:

Opzione	Descrizione
size	Le dimensioni del volume, per impostazione predefinita, sono 100 GiB per i volumi CVS-Performance o 300 GiB per i volumi CVS.
serviceLevel	Il livello di servizio CVS del volume, per impostazione predefinita, è standard. I valori validi sono standard, premium ed estremi.

Opzione	Descrizione
snapshotReserve	In questo modo si imposta la riserva di snapshot sulla percentuale desiderata. Il valore predefinito è NO, ovvero CVS selezionerà la riserva di snapshot (di solito 0%).

Esempi

· Creare un volume 2TiB:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

• Crea un volume premium 5TiB:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o serviceLevel=premium
```

La dimensione minima del volume è 100 GiB per i volumi CVS-Performance o 300 GiB per i volumi CVS.

Opzioni del volume Azure NetApp Files

Le opzioni di creazione dei volumi per il driver Azure NetApp Files includono:

Opzione	Descrizione
size	La dimensione predefinita del volume è 100 GB.

Esempi

Creare un volume 200GiB:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

Le dimensioni minime del volume sono di 100 GB.

Raccogliere i log

Raccogliere i log

È possibile raccogliere i registri per ottenere assistenza nella risoluzione dei problemi. Il metodo utilizzato per raccogliere i log varia in base alla modalità di esecuzione del plug-in Docker.

Fasi

1. Se si esegue Astra Trident utilizzando il metodo di plugin gestito consigliato (ad esempio, utilizzando

docker plugin e visualizzarli come segue:

Il livello di registrazione standard dovrebbe consentire di diagnosticare la maggior parte dei problemi. Se non è sufficiente, è possibile attivare la registrazione del debug.

2. Per abilitare la registrazione del debug, installare il plug-in con la registrazione del debug attivata:

```
docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias>
debug=true
```

In alternativa, attivare la registrazione del debug quando il plug-in è già installato:

```
docker plugin disable <plugin>
docker plugin set <plugin> debug=true
docker plugin enable <plugin>
```

3. Se si esegue il file binario sull'host, i registri sono disponibili in quello dell'host /var/log/netappdvp directory. Per attivare la registrazione di debug, specificare -debug quando si esegue il plug-in.

Suggerimenti generali per la risoluzione dei problemi

• Il problema più comune in cui i nuovi utenti eseguono è una configurazione errata che impedisce l'inizializzazione del plug-in. In questo caso, quando si tenta di installare o abilitare il plug-in, viene visualizzato un messaggio simile al seguente:

```
Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock:
connect: no such file or directory
```

Ciò significa che il plug-in non è stato avviato. Fortunatamente, il plug-in è stato creato con una funzionalità di registrazione completa che dovrebbe aiutarti a diagnosticare la maggior parte dei problemi che probabilmente si verificano.

• In caso di problemi con il montaggio di un PV su un container, assicurarsi che rpcbind è installato e in esecuzione. Utilizzare il gestore dei pacchetti richiesto per il sistema operativo host e verificare se rpcbind è in esecuzione. È possibile controllare lo stato del servizio rpcbind eseguendo un systematl status rpcbind o equivalente.

Gestire più istanze di Astra Trident

Sono necessarie più istanze di Trident quando si desidera avere più configurazioni di storage disponibili contemporaneamente. La chiave per più istanze è assegnare loro nomi diversi utilizzando --alias con il plug-in containerizzato, o. --volume-driver Opzione durante l'istanza di Trident sull'host.

Procedura per il plug-in gestito da Docker (versione 1.13/17.03 o successiva)

1. Avviare la prima istanza specificando un alias e un file di configurazione.

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias silver netapp/trident-plugin:21.07 config=silver.json
```

2. Avviare la seconda istanza, specificando un alias e un file di configurazione diversi.

```
docker plugin install --grant-all-permissions --alias gold netapp/trident-plugin:21.07 config=gold.json
```

3. Creare volumi specificando l'alias come nome del driver.

Ad esempio, per il volume gold:

```
docker volume create -d gold --name ntapGold
```

Ad esempio, per il volume Silver:

```
docker volume create -d silver --name ntapSilver
```

Procedura per la versione tradizionale (1.12 o precedente)

1. Avviare il plug-in con una configurazione NFS utilizzando un ID driver personalizzato:

```
sudo trident --volume-driver=netapp-nas --config=/path/to/config
-nfs.json
```

2. Avviare il plug-in con una configurazione iSCSI utilizzando un ID driver personalizzato:

```
sudo trident --volume-driver=netapp-san --config=/path/to/config
-iscsi.json
```

3. Provisioning dei volumi Docker per ogni istanza del driver:

Ad esempio, per NFS:

```
docker volume create -d netapp-nas --name my_nfs_vol
```

Ad esempio, per iSCSI:

```
docker volume create -d netapp-san --name my_iscsi_vol
```

Opzioni di configurazione dello storage

Consulta le opzioni di configurazione disponibili per le configurazioni di Astra Trident.

Opzioni di configurazione globale

Queste opzioni di configurazione si applicano a tutte le configurazioni Astra Trident, indipendentemente dalla piattaforma di storage utilizzata.

Opzione	Descrizione	Esempio
version	Numero di versione del file di configurazione	1
storageDriverName	Nome del driver di storage	ontap-nas, ontap-san, ontap- nas-economy, ontap-nas-flexgroup, solidfire-san, azure- netapp-files, aws-cvs, O. gcp-cvs
storagePrefix	Prefisso opzionale per i nomi dei volumi. Impostazione predefinita: "Netappdvp_".	staging_
limitVolumeSize	Restrizione opzionale sulle dimensioni dei volumi. Predefinito: "" (non applicato)	10 g.



Non utilizzare storagePrefix (Incluso il valore predefinito) per i backend degli elementi. Per impostazione predefinita, il solidfire-san il driver ignora questa impostazione e non utilizza un prefisso. Si consiglia di utilizzare un tenantid specifico per la mappatura dei volumi Docker o i dati degli attributi che vengono popolati con la versione Docker, le informazioni sul driver e il nome raw di Docker nei casi in cui sia stato utilizzato il comando dei nomi.

Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato. Il size l'opzione è disponibile per tutti i tipi di controller. Consultare la sezione relativa alla configurazione di ONTAP per un esempio su come impostare le dimensioni predefinite del volume.

Opzione	Descrizione	Esempio
size	Dimensione predefinita opzionale per i nuovi volumi. Predefinito: "1G"	10 G.

Configurazione di ONTAP

Oltre ai valori di configurazione globali sopra indicati, quando si utilizza ONTAP, sono disponibili le seguenti opzioni di primo livello.

Opzione	Descrizione	Esempio
managementLIF	Indirizzo IP della LIF di gestione ONTAP. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN).	10.0.0.1
dataLIF	L'indirizzo IP del protocollo LIF; verrà derivato se non specificato. Per ontap-nas Driver only, è possibile specificare un FQDN, nel qual caso il FQDN verrà utilizzato per le operazioni di montaggio NFS. Per ontap-san Driver, l'impostazione predefinita prevede l'utilizzo di tutti gli IP LIF dei dati dalla SVM e l'utilizzo di multipath iSCSI. Specifica di un indirizzo IP per dataLIF per ontap-san i driver forzano il driver a disabilitare multipath e a utilizzare solo l'indirizzo specificato.	10.0.0.2
svm	Macchina virtuale per lo storage da utilizzare (obbligatorio, se la LIF di gestione è una LIF del cluster)	svm_nfs
username	Nome utente per la connessione al dispositivo di storage	vsadmin
password	Password per la connessione al dispositivo di storage	segreto

Opzione	Descrizione	Esempio
aggregate	Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Per ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Tutti gli aggregati assegnati alla SVM vengono utilizzati per il provisioning di un volume FlexGroup.	aggr1
limitAggregateUsage	Facoltativo, non eseguire il provisioning se l'utilizzo è superiore a questa percentuale	75%
nfsMountOptions	Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS; il valore predefinito è "-o nfsvers=3". Disponibile solo per ontap-nas e. ontap-nas-economy driver. "Fare clic qui per informazioni sulla configurazione degli host NFS".	-o nfsvers=4
igroupName	L'igroup utilizzato dal plugin; il default è "netappdvp". Disponibile solo per il fiume `ontap-san`d.	miigroup
limitVolumeSizee	Dimensione massima del volume richiedente e dimensione massima del volume padre qtree. Per ontap-nas-economy Driver, questa opzione limita inoltre le dimensioni dei FlexVol creati.	300 g.
qtreesPerFlexvol	Il numero massimo di qtree per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 300], il valore predefinito è 200. Per ontapnas-economy Driver, questa opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol.	300

Sono disponibili opzioni predefinite per evitare di doverle specificare su ogni volume creato:

Opzione	Descrizione	Esempio
spaceReserve	Modalità di riserva dello spazio; "nessuno" (thin provisioning) o "volume" (thick)	nessuno
snapshotPolicy	Policy di Snapshot da utilizzare, il valore predefinito è "nessuno"	nessuno
snapshotReserve	Snapshot Reserve percent (percentuale riserva snapshot), il valore predefinito è "" per accettare il valore predefinito di ONTAP	10
splitOnClone	Dividere un clone dal suo padre al momento della creazione, per impostazione predefinita su "false"	falso
encryption	"Enable NetApp Volume Encryption (attiva crittografia volumi NetApp), il valore predefinito è "false"	vero
unixPermissions	Opzione NAS per volumi NFS con provisioning, valore predefinito "777"	777
snapshotDir	Opzione NAS per l'accesso a .snapshot directory, per impostazione predefinita impostata su "false"	vero
exportPolicy	Opzione NAS per l'utilizzo della policy di esportazione NFS, per impostazione predefinita "default"	predefinito
securityStyle	Opzione NAS per l'accesso al volume NFS fornito, per impostazione predefinita "unix"	misto
fileSystemType	OPZIONE SAN per selezionare il tipo di file system, il valore predefinito è "ext4"	xfs
tieringPolicy	Policy di tiering da utilizzare, il valore predefinito è "nessuno"; "solo snapshot" per la configurazione SVM-DR precedente a ONTAP 9.5	nessuno

Opzioni di scalabilità

Il ontap-nas e. ontap-san I driver creano un ONTAP FlexVol per ogni volume Docker. ONTAP supporta fino a 1000 FlexVol per nodo cluster con un massimo di 12,000 FlexVol. Se i requisiti del volume Docker rientrano in tale limite, il ontap-nas Il driver è la soluzione NAS preferita a causa delle funzionalità aggiuntive offerte da FlexVol, come le snapshot Docker-volume-granulare e la clonazione.

Se hai bisogno di più volumi Docker di quelli che possono essere contenuti nei limiti FlexVol, scegli ontapnas-economy o il ontap-san-economy driver.

Il ontap-nas-economy Driver crea volumi Docker come Qtree ONTAP all'interno di un pool di FlexVol gestiti automaticamente. I qtree offrono una scalabilità di gran lunga superiore, fino a 100,000 per nodo cluster e 2,400,000 per cluster, a scapito di alcune funzionalità. Il ontap-nas-economy Il driver non supporta snapshot o cloning granulari dei volumi Docker.



Il ontap-nas-economy Il driver non è attualmente supportato in Docker Swame, perché Swarm non orchestrava la creazione di volumi su più nodi.

Il ontap-san-economy Driver crea volumi Docker come LUN ONTAP all'interno di un pool condiviso di FlexVol gestiti automaticamente. In questo modo, ogni FlexVol non è limitato a un solo LUN e offre una migliore scalabilità per i carichi di lavoro SAN. A seconda dello storage array, ONTAP supporta fino a 16384 LUN per cluster. Poiché i volumi sono LUN sottostanti, questo driver supporta snapshot e cloning Docker-volume-granulare.

Scegliere ontap-nas-flexgroup il driver per aumentare il parallelismo a un singolo volume che può crescere nell'intervallo dei petabyte con miliardi di file. Alcuni casi di utilizzo ideali per FlexGroups includono ai/ML/DL, big data e analytics, build software, streaming, repository di file e così via. Trident utilizza tutti gli aggregati assegnati a una SVM durante il provisioning di un volume FlexGroup. Il supporto di FlexGroup in Trident ha anche le seguenti considerazioni:

- Richiede ONTAP versione 9.2 o successiva.
- Al momento della stesura del presente documento, FlexGroups supporta solo NFS v3.
- Si consiglia di attivare gli identificatori NFSv3 a 64 bit per SVM.
- La dimensione minima consigliata per il FlexGroup è di 100 GB.
- La clonazione non è supportata per i volumi FlexGroup.

Per informazioni su FlexGroups e workload appropriati per FlexGroups, vedere "Guida all'implementazione e alle Best practice per i volumi NetApp FlexGroup".

Per ottenere funzionalità avanzate e scalabilità enorme nello stesso ambiente, è possibile eseguire più istanze del Docker Volume Plugin, con una sola applicazione ontap-nas e un altro utilizzo ontap-nas-economy.

File di configurazione ONTAP di esempio

Esempio NFS per ontap-nas driver

```
"version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "aggregate": "aggr1",
    "defaults": {
        "size": "10G",
        "spaceReserve": "none",
        "exportPolicy": "default"
    }
}
```

Esempio NFS per ontap-nas-flexgroup driver

```
"version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
    "defaults": {
        "size": "100G",
        "spaceReserve": "none",
        "exportPolicy": "default"
    }
}
```

Esempio NFS per ontap-nas-economy driver

```
"version": 1,
   "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
   "managementLIF": "10.0.0.1",
   "dataLIF": "10.0.0.2",
   "svm": "svm_nfs",
   "username": "vsadmin",
   "password": "secret",
   "aggregate": "aggr1"
}
```

Esempio iSCSI per ontap-san driver

```
"version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.3",
  "svm": "svm_iscsi",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret",
  "aggregate": "aggr1",
  "igroupName": "myigroup"
}
```

Esempio NFS per ontap-san-economy driver

```
"version": 1,
   "storageDriverName": "ontap-san-economy",
   "managementLIF": "10.0.0.1",
   "dataLIF": "10.0.0.3",
   "svm": "svm_iscsi_eco",
   "username": "vsadmin",
   "password": "secret",
   "aggregate": "aggr1",
   "igroupName": "myigroup"
}
```

Configurazione del software Element

Oltre ai valori di configurazione globali, quando si utilizza il software Element (NetApp HCI/SolidFire), queste opzioni sono disponibili.

Opzione	Descrizione	Esempio
Endpoint	https:// <login>:<password>@<mvip>/json-rpc/<element-version></element-version></mvip></password></login>	https://admin:admin@192.168.160. 3/json-rpc/8.0
SVIP	Porta e indirizzo IP iSCSI	10.0.0.7:3260
TenantName	Tenant SolidFireF da utilizzare (creato se non trovato)	"docker"
InitiatorIFace	Specificare l'interfaccia quando si limita il traffico iSCSI all'interfaccia non predefinita	"predefinito"
Types	Specifiche QoS	Vedere l'esempio riportato di seguito
LegacyNamePrefix	Prefisso per installazioni Trident aggiornate. Se è stata utilizzata una versione di Trident precedente alla 1.3.2 ed è stato eseguito un aggiornamento con i volumi esistenti, è necessario impostare questo valore per accedere ai volumi precedenti che sono stati mappati tramite il metodo del nome del volume.	"netappdvp-"

II ${\tt solidfire-san}$ II driver non supporta Docker Swarm.

Esempio di file di configurazione del software Element

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "10.0.0.7:3260",
    "TenantName": "docker",
    "InitiatorIFace": "default",
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
        }
    ]
}
```

Cloud Volumes Service (CVS) sulla configurazione AWS

Oltre ai valori di configurazione globale, quando si utilizza CVS su AWS, queste opzioni sono disponibili. I valori richiesti sono tutti disponibili nell'interfaccia utente web CVS.

Opzione	Descrizione	Esempio
apiRegion	Regione dell'account CVS (obbligatoria). Si trova nel portale web CVS in Impostazioni account > accesso API.	"us-east-1"
apiURL	URL API dell'account CVS (obbligatorio). Si trova nel portale web CVS in Impostazioni account > accesso API.	"https://cds-aws- bundles.netapp.com:8080/v1"
apiKey	Chiave API dell'account CVS (obbligatoria). Si trova nel portale web CVS in Impostazioni account > accesso API.	"docker"
secretKey	Chiave segreta dell'account CVS (obbligatoria). Si trova nel portale web CVS in Impostazioni account > accesso API.	"predefinito"
proxyURL	URL proxy se il server proxy ha richiesto di connettersi all'account CVS. Il server proxy può essere un proxy HTTP o un proxy HTTPS. Nel caso di un proxy HTTPS, la convalida del certificato viene ignorata per consentire l'utilizzo di certificati autofirmati nel server proxy. I server proxy con autenticazione abilitata non sono supportati.	"http://proxy-server-hostname/"
nfsMountOptions	Opzioni di montaggio NFS; il valore predefinito è "-o nfsvers=3"	"nfsvers=3,proto=tcp,timeo=600"
serviceLevel	Livello di performance (standard, premium, Extreme), impostazione predefinita "standard"	"premium"



NetApp Cloud Volumes Service per AWS non supporta volumi di dimensioni inferiori a 100 GB. Per semplificare l'implementazione delle applicazioni, Trident crea automaticamente volumi da 100 GB se viene richiesto un volume più piccolo.

Quando si utilizza CVS su AWS, sono disponibili queste impostazioni predefinite delle opzioni del volume.

Opzione	Descrizione	Esempio
exportRule	Elenco di accesso NFS (indirizzi e/o subnet CIDR), valore predefinito "0.0.0.0/0"	"10.0.1.0/24,10.0.2.100"
snapshotDir	Controlla la visibilità di .snapshot directory	"falso"
snapshotReserve	Snapshot Reserve percent (percentuale riserva snapshot), il valore predefinito è "" per accettare il valore predefinito CVS pari a 0	"10"
size	"Volume size, valore predefinito "100 GB"	"500 G"

Esempio di CVS sul file di configurazione AWS

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "aws-cvs",
    "apiRegion": "us-east-1",
    "apiURL": "https://cds-aws-bundles.netapp.com:8080/v1",
    "apiKey":
                "znHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE",
    "secretKey": "rR0rUmWXfNioN1KhtHisiSAnoTherboGuskey6pU",
    "region": "us-east-1",
    "proxyURL": "http://proxy-server-hostname/",
    "serviceLevel": "premium",
    "limitVolumeSize": "200Gi",
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true",
        "snapshotReserve": "5",
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
        "size": "100Gi"
    }
}
```

Cloud Volumes Service (CVS) su configurazione GCP

Trident ora include il supporto per volumi più piccoli con il tipo di servizio CVS predefinito attivato "GCP". Per i backend creati con storageClass=software, I volumi avranno ora una dimensione di provisioning minima di 300 GiB. **NetApp consiglia ai clienti di consumare volumi inferiori a 1 TiB per carichi di lavoro non in produzione**. CVS attualmente fornisce questa funzione in disponibilità controllata e non fornisce supporto tecnico.



Iscriviti per accedere a volumi inferiori a 1 TiB "qui".



Quando si implementano backend utilizzando il tipo di servizio CVS predefinito storageClass=software, È necessario ottenere l'accesso alla funzionalità volumi sub-1TiB sul GCP per i numeri di progetto e gli ID progetto in questione. Ciò è necessario per Trident per eseguire il provisioning di volumi inferiori a 1 TiB. In caso contrario, le creazioni dei volumi non avranno esito positivo per i PVC con meno di 600 GiB. Ottenere l'accesso a volumi inferiori a 1 TiB utilizzando "questo modulo".

Il provisioning dei volumi creati da Trident per il livello di servizio CVS predefinito viene eseguito come segue:

- I PVC di dimensioni inferiori a 300 GiB creano un volume CVS da 300 GiB.
- I PVC compresi tra 300 GiB e 600 GiB determineranno la creazione di un volume CVS della dimensione richiesta da parte di Trident.
- I PVC compresi tra 600 GiB e 1 TIB determineranno la creazione di un volume CVS 1TiB da parte di Trident.
- I PVC che sono superiori a 1 TIB determineranno la creazione di un volume CVS della dimensione richiesta da parte di Trident.

Oltre ai valori di configurazione globali, quando si utilizza CVS su GCP, queste opzioni sono disponibili.

Opzione	Descrizione	Esempio
apiRegion	Regione dell'account CVS (obbligatoria). È la regione GCP in cui il backend eseguirà il provisioning dei volumi.	"us-west2"
projectNumber	Numero di progetto GCP (obbligatorio). Si trova nella schermata iniziale del portale Web GCP.	"123456789012"
hostProjectNumber	Numero di progetto host VPC condiviso GCP (richiesto se si utilizza un VPC condiviso)	"098765432109"
apiKey	Chiave API per l'account di servizio GCP con ruolo di amministratore CVS (obbligatorio). È il contenuto in formato JSON del file di chiave privata di un account di servizio GCP (copia integrale nel file di configurazione del backend). L'account del servizio deve avere il ruolo netappcloud.admin.	(contenuto del file delle chiavi private)

Opzione	Descrizione	Esempio
secretKey	Chiave segreta dell'account CVS (obbligatoria). Si trova nel portale web CVS in Impostazioni account > accesso API.	"predefinito"
proxyURL	URL proxy se il server proxy ha richiesto di connettersi all'account CVS. Il server proxy può essere un proxy HTTP o un proxy HTTPS. Nel caso di un proxy HTTPS, la convalida del certificato viene ignorata per consentire l'utilizzo di certificati autofirmati nel server proxy. I server proxy con autenticazione abilitata non sono supportati.	"http://proxy-server-hostname/"
nfsMountOptions	Opzioni di montaggio NFS; il valore predefinito è "-o nfsvers=3"	"nfsvers=3,proto=tcp,timeo=600"
serviceLevel	Livello di performance (standard, premium, Extreme), impostazione predefinita "standard"	"premium"
network	"Rete GCP utilizzata per i volumi CVS, impostazione predefinita "predefinita"	"predefinito"



Se si utilizza una rete VPC condivisa, è necessario specificare entrambi projectNumber e. hostProjectNumber. In tal caso, projectNumber è il progetto di servizio e. hostProjectNumber è il progetto host.



NetApp Cloud Volumes Service per GCP non supporta volumi CVS-Performance di dimensioni inferiori a 100 GiB o volumi CVS di dimensioni inferiori a 300 GiB. Per semplificare l'implementazione delle applicazioni, Trident crea automaticamente volumi di dimensioni minime se viene richiesto un volume troppo piccolo.

Quando si utilizza CVS su GCP, sono disponibili queste impostazioni predefinite delle opzioni del volume.

Opzione	Descrizione	Esempio
exportRule	Elenco di accesso NFS (indirizzi e/o subnet CIDR), valore predefinito "0.0.0.0/0"	"10.0.1.0/24,10.0.2.100"
snapshotDir	Controlla la visibilità di .snapshot directory	"falso"

Opzione	Descrizione	Esempio
snapshotReserve	Snapshot Reserve percent (percentuale riserva snapshot), il valore predefinito è "" per accettare il valore predefinito CVS pari a 0	"10"
size	Dimensione del volume, valore predefinito "100GiB"	"10T"

Esempio di CVS sul file di configurazione GCP

```
"version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "123456789012345678901234567890",
        "private_key_id": "123456789012345678901234567890",
        "private_key": "----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisAbOguSaPIKeyAZ
```

chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl /qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY 9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGz1zZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc zZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi sIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOqu SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyA ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGz lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3 bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4 Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOquSaPIKeyAZNchRA GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n----END PRIVATE KEY----\n",

Configurazione di Azure NetApp Files

Per configurare e utilizzare un "Azure NetApp Files" back-end, è necessario quanto segue:

- subscriptionID Da un abbonamento Azure con Azure NetApp Files attivato
- tenantID, clientID, e. clientSecret da un "Registrazione dell'app" In Azure Active Directory con autorizzazioni sufficienti per il servizio Azure NetApp Files
- Ubicazione di Azure che ne contiene almeno una "subnet delegata"



Se si utilizza Azure NetApp Files per la prima volta o in una nuova posizione, è necessaria una configurazione iniziale di "guida rapida" ti guideranno.



Astra Trident 21.04.0 e versioni precedenti non supportano i pool di capacità QoS manuali.

Opzione	Descrizione	Predefinito
version	Sempre 1	
storageDriverName	"azure-netapp-files"	
backendName	Nome personalizzato per il backend dello storage	Nome del driver + "_" + caratteri casuali
subscriptionID	L'ID dell'abbonamento dell'abbonamento Azure	
tenantID	L'ID tenant di una registrazione app	
clientID	L'ID client di una registrazione dell'applicazione	

Opzione	Descrizione	Predefinito
clientSecret	Il segreto del client da una registrazione dell'applicazione	
serviceLevel	Uno tra "Standard", "Premium" o "Ultra"	"" (casuale)
location	Nome della posizione Azure in cui verranno creati nuovi volumi	"" (casuale)
virtualNetwork	Nome di una rete virtuale con una subnet delegata	"" (casuale)
subnet	Nome di una subnet delegata a. Microsoft.Netapp/volumes	"" (casuale)
nfsMountOptions	Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS	"-o nfsvers=3"
limitVolumeSize	Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore	"" (non applicato per impostazione predefinita)



Il servizio Azure NetApp Files non supporta volumi di dimensioni inferiori a 100 GB. Per semplificare l'implementazione delle applicazioni, Trident crea automaticamente volumi da 100 GB se viene richiesto un volume più piccolo.

Per impostazione predefinita, è possibile controllare il provisioning di ciascun volume utilizzando queste opzioni in una sezione speciale della configurazione.

Opzione	Descrizione	Predefinito
exportRule	Regola o regole di esportazione per i nuovi volumi. Deve essere un elenco separato da virgole di qualsiasi combinazione di indirizzi IPv4 o subnet IPv4 nella notazione CIDR.	"0.0.0.0/0"
snapshotDir	Controlla la visibilità di .snapshot directory	"falso"
size	La dimensione predefinita dei nuovi volumi	"100 G"

Configurazioni Azure NetApp Files di esempio

Esempio 1: Configurazione backend minima per Azure-netapp-Files

Questa è la configurazione backend minima assoluta. Con questa configurazione, Trident scoprirà tutti gli account NetApp, i pool di capacità e le subnet delegate ad ANF in ogni sede in tutto il mondo e inserirà nuovi volumi in uno di essi in maniera casuale.

Questa configurazione è utile quando si inizia a utilizzare ANF e si provano le cose, tuttavia, in pratica, è necessario fornire un ambito aggiuntivo per i volumi che si effettua il provisioning per assicurarsi che abbiano le caratteristiche desiderate e finiscano in una rete vicina al calcolo che lo utilizza. Per ulteriori dettagli, vedere gli esempi successivi.

```
"version": 1,
   "storageDriverName": "azure-netapp-files",
   "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
   "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
   "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
   "clientSecret": "SECRET"
}
```

Esempio 2: Singola posizione e livello di servizio specifico per Azure-netapp-Files

Questa configurazione di back-end colloca i volumi nella posizione "eastus" di Azure in un pool di capacità "Premium". Trident rileva automaticamente tutte le sottoreti delegate ad ANF in quella posizione e inserisce un nuovo volume su una di esse in modo casuale.

```
"version": 1,
   "storageDriverName": "azure-netapp-files",
   "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
   "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
   "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
   "clientSecret": "SECRET",
   "location": "eastus",
   "serviceLevel": "Premium"
}
```

Esempio 3: Configurazione avanzata per Azure-netapp-Files

Questa configurazione di back-end riduce ulteriormente l'ambito del posizionamento del volume in una singola subnet e modifica alcune impostazioni predefinite di provisioning del volume.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus",
    "serviceLevel": "Premium",
    "virtualNetwork": "my-virtual-network",
    "subnet": "my-subnet",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=3, proto=tcp, timeo=600",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
        "size": "200Gi"
    }
}
```

Esempio 4: Pool di storage virtuali con file Azure-netapp

Questa configurazione di back-end definisce più configurazioni "pool di storage" in un singolo file. Ciò è utile quando si dispone di più pool di capacità che supportano diversi livelli di servizio e si desidera creare classi di storage in Kubernetes che ne rappresentano.

Questo sta semplicemente graffiando la superficie della potenza dei pool di storage virtuali e delle relative etichette.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=3, proto=tcp, timeo=600",
    "labels": {
        "cloud": "azure"
    },
    "location": "eastus",
    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "gold"
            },
            "serviceLevel": "Ultra"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "silver"
            },
            "serviceLevel": "Premium"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "bronze"
            "serviceLevel": "Standard",
        }
    1
}
```

Problemi noti e limitazioni

Informazioni su problemi e limitazioni noti durante l'utilizzo di Astra Trident con Docker.

L'aggiornamento del plug-in Trident Docker Volume alla versione 20.10 e successive da versioni precedenti comporta un errore di aggiornamento con l'errore NO tali file o directory.

Soluzione alternativa

1. Disattivare il plug-in.

docker plugin disable -f netapp:latest

2. Rimuovere il plug-in.

```
docker plugin rm -f netapp:latest
```

3. Reinstallare il plug-in fornendo il plug-in extra config parametro.

docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant -all-permissions config=config.json

I nomi dei volumi devono contenere almeno 2 caratteri.



Si tratta di una limitazione del client Docker. Il client interpreta un nome di singolo carattere come percorso Windows. "Vedere il bug 25773".

Docker Swarm ha alcuni comportamenti che impediscono ad Astra Trident di supportarlo con ogni combinazione di storage e driver.

- Docker Swarm utilizza attualmente il nome del volume anziché l'ID del volume come identificatore univoco del volume.
- Le richieste di volume vengono inviate simultaneamente a ciascun nodo di un cluster Swarm.
- I plug-in dei volumi (incluso Astra Trident) devono essere eseguiti in modo indipendente su ciascun nodo di un cluster Swarm. Grazie al funzionamento di ONTAP e al modo in cui funziona ontap-nas e. ontap-san i driver funzionano, sono gli unici ad essere in grado di funzionare entro questi limiti.

Il resto dei piloti è soggetto a problemi come le condizioni di gara che possono comportare la creazione di un gran numero di volumi per una singola richiesta senza un "vincitore" chiaro; ad esempio, Element ha una funzione che consente ai volumi di avere lo stesso nome ma ID diversi.

NetApp ha fornito feedback al team Docker, ma non ha alcuna indicazione di ricorso futuro.

Se viene eseguito il provisioning di un FlexGroup, ONTAP non esegue il provisioning di un secondo FlexGroup se il secondo FlexGroup ha uno o più aggregati in comune con il FlexGroup sottoposto a provisioning.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.