



Snap Creator Framework のエラーメッセージ

Snap Creator Framework

Zachary Wambold
August 04, 2021

目次

Snap Creator Framework のエラーメッセージ	1
--	---

Snap Creator Framework のエラーメッセージ

Snap Creator Framework のエラーメッセージは、発生した問題のトラブルシューティングに役立ちます。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00001	シリアル番号 [%s] を取得できませんでした。	Snap Creator setup コマンドは実行されません。snapcreator --profile setup コマンドを実行してください。シリアル番号が空白であるか、数値に設定されていることを確認します。
SCF-00002	プラグイン [%s] のバックアップ処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーションのバックアップに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00003	プラグイン [%s] のバックアップクリーンアップ処理が、エラー [%s] および終了コード [%s] で失敗しました。終了します。	アプリケーションエラーにより、アプリケーションバックアップのクリーンアップに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00004	プラグイン [%s] のクローン処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーションのクローニングに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00005	プラグイン [%s] のクローンクリーンアップ処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーションクローンのクリーンアップに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00006	[%s] のクローン前処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりクローニング前処理に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00007	プラグイン [%s] のクローン後の処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりクローニング後のアプリケーション処理に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00008	[%s] の LUN igroup マッピングを [%s] の igroup [%s] にクローニングできませんでした。終了します。	LUN クローンの igroup マッピングに失敗しました。エラーログをチェックしてください。NetApp Manageability SDK 解決策エラーが発生する可能性があります。ログに問題の原因が記録されている可能性があります。
SCF-00009	データセット [%s] の NetApp Management Console バックアップリストの終了に失敗しました。終了コード [%s] があります。終了します。	Snap Creator が NetApp Management Console でバックアップの削除処理を開始しましたが、Snapshot コピーのリストを表示できませんでした。Snap Creator がバックアップを登録していることを確認し、NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00010	NetApp Management Console のバックアップリストが定義されていません。データセット [%s] のバックアップは存在しません。終了します。	Snap Creator が NetApp Management Console でバックアップの削除処理を開始しましたが、Snapshot コピーが存在しません。Snap Creator がバックアップを登録していることを確認し、NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00011	NetApp 管理コンソールのバックアップバージョン ID [%s] のタイムスタンプ [%s] データセット [%s] の削除が、終了コード [%s] で失敗しました。終了します。	Snap Creator がバックアップを登録していることを確認し、NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00012	データセット [%s] の NetApp Management Console データセットステータスの取得に失敗しました。終了コード [%s] があります。終了します。	データセットが存在し、ステータスが Conformant であることを確認します。また、データセットが Snap Creator によって作成されていることも確認します。Snap Creator によって作成されていないデータセットは、アプリケーションデータセットではありません。これらのデータセットは機能しません。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00013	Snapshot コピーをデータセット [%s] の終了コード [%s] に登録できませんでした。	NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00014	[%s] ([%s]) の NetApp Management Console バックアップの開始に失敗しました。終了します。	NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00015	ジョブ ID [%s] の NetApp Management Console バックアップがエラーで終了しました - [%s]	[%s]
[%s]	[%s]	Snap Creator が NetApp Management Console のバックアップを開始しましたが、バックアップ処理の進捗状況の取得に失敗しました。NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00016	[%s] の SnapMirror ステータスが失敗しました。終了します。	Snap Creator で、指定されたコントローラの SnapMirror 関係が見つかりませんでした。ストレージコントローラにログインし、snapmirror status コマンドを実行して、関係が存在することを確認してください。
SCF-00017	[%s] の SnapMirror 関係： [%s] は存在しません。終了します。	Snap Creator で、指定されたコントローラボリュームの SnapMirror 関係が見つかりませんでした。ストレージコントローラにログインし、snapmirror status コマンドを実行して、特定のコントローラ名の関係が存在することを確認してください。異なる名前を使用している場合は、SECONDARY INTERFACES パラメータを設定して、ストレージコントローラに何をマッピングするかを Snap Creator で指定する必要があります。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00018	[%s] の SnapVault ステータスリストが失敗しました。終了します。	Snap Creator で、指定されたコントローラの SnapVault 関係が見つかりませんでした。ストレージコントローラにログインし、SnapVault status コマンドを実行してください。SnapVault 関係が存在することを確認してください。
SCF-00019	[%s] の SnapVault 関係： [%s] は存在しません。終了します。	Snap Creator で SnapVault 関係が見つかりませんでした。ストレージコントローラにログインして、SnapVault status コマンドを実行してください。指定したコントローラ名の SnapVault 関係が存在することを確認してください。異なる名前を使用している場合は、SECONDARY_INTERFACES パラメータを設定して、ストレージコントローラに何をマッピングするかを Snap Creator で指定する必要があります。
SCF-00020	デスティネーション [%s] でソース [%s] を使用した SnapVault 更新の実行に失敗しました。	Snap Creator は SnapVault の更新を開始できませんでした。ストレージコントローラにログインし、SnapVault status コマンドを実行します。指定したコントローラ名の SnapVault 関係が存在することを確認してください。異なる名前を使用している場合は、SECONDARY_INTERFACES パラメータを設定して、ストレージコントローラに何をマッピングするかを Snap Creator で指定する必要があります。
SCF-00021	SnapMirror 転送エラーが検出されました - [%s]、終了します。	エラーおよび SnapMirror のストレージコントローラ設定をチェックします。
SCF-00022	ソース [%s] での SnapMirror 更新を [%s] 分以内に完了できませんでした。終了します。	SnapMirror の更新に、設定されている待機時間より長い時間がかかりました。構成ファイルの NTAP_SNAPMIRROR_WAIT の値を増やすことで、待機時間を調整できます。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00023	ソース [%s] での SnapVault 更新は [%s] 分後に完了できませんでした。終了します。	SnapVault の更新に、設定されている待機時間より長い時間がかかりました。構成ファイルの NTAP_SNAPVAULT_WAIT の値を増やすことで、待機時間を調整できます。
SCF-00024	SnapVault 転送エラーが検出されました - [%s]、終了します。	エラーおよび SnapVault のストレージコントローラ設定を確認します。
SCF-00025	プラグイン [%s] のリストア後の処理がエラー [%s] および終了コード [%s] で失敗しました。	アプリケーションエラーにより、アプリケーションのリストア後の処理に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00026	プラグイン [%s] のリストアクリーンアップ処理がエラー [%s] で失敗しました。終了コード [%s]	アプリケーションエラーにより、アプリケーションのリストアクリーンアップ処理に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00027	プラグイン [%s] のリストア前処理がエラー [%s] および終了コード [%s] で失敗しました。	アプリケーションエラーにより、アプリケーションのリストア前の処理に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00028	プラグイン [%s] の自動検出に失敗しました。エラー [%s]、終了コード [%s]、終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーション検出に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。また、自動検出は APP_AUTO_DISCOVERY = N に設定し VALIDATE_VOLUMES をコメントアウトすることで無効に設定できます。
SCF-00029	環境が空のため、プラグイン [%s] の自動検出に失敗しました。終了します。	アプリケーションプラグインは、自動検出の使用をサポートしていません。APP_AUTO_DISCOVERY = N に設定し、自動検出を無効に設定してください

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00030	プラグイン [%s] のファイルシステムの休止に失敗しました。エラー [%s]、終了コード [%s]、終了します。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムの休止に失敗しました。ログとファイルシステムの設定を確認してください。エラーを無視しバックアップを続行するには、APP_IGNORE_ERROR=Y に設定します
SCF-00031	プラグイン [%s] のファイルシステム休止中にエラーが発生しました。終了コード [%s] を終了し、バックアップを続行しています。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムの休止に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されています。Snap Creator はバックアップを続行します。ログとファイルシステムの設定を確認してください。
SCF-00032	アプリケーションエラーによりアプリケーション休止解除に失敗しました。アプリケーションエラーを無視しバックアップを続行するには、APP_IGNORE_ERROR=Y に設定します	ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00033	プラグイン [%s] のアプリケーション休止解除に終了コード [%s] が失敗しました。バックアップを続行しています。	アプリケーションエラーにより、アプリケーションの休止解除に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されており、Snap Creator はバックアップを続行します。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00034	[%s] ([%s]) から [%s] ([%s]) への LUN クローンの作成に失敗しました。終了します。	LUN クローンの作成に失敗しました。エラーログをチェックしてください。NetApp Manageability エラーが発生する可能性があります。ログに問題の原因が記録されている可能性があります。
SCF-00035	[%s] の LUN のインベントリに失敗しました。終了します。	LUN リストの作成に失敗しました。エラーログをチェックしてください。NetApp Manageability エラーが発生する可能性があります。ログに問題の原因が記録されている可能性があります。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00036	プラグイン [%s] のアプリケーション休止に失敗しました。プラグインから終了コードが返されませんでした。終了します。	アプリケーションの休止が終了コードなしで終了しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00037	プラグイン [%s] のアプリケーション休止に失敗しました。エラー [%s]、終了コード [%s]、終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーションの休止に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。アプリケーションエラーを無視しバックアップを続行するには、APP_IGNORE_ERROR=Y に設定します
SCF-00038	プラグイン [%s] のアプリケーション休止に終了コード [%s] が失敗しました。バックアップを続行しています。	アプリケーションエラーによりアプリケーションの休止に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されており、Snap Creator はバックアップを続行します。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00039	指定したコントローラ [%s] が構成に指定されたコントローラと一致していませんでした。構成ファイルで NTAP_USERS パラメータをチェックしてください。	NTAP_USERS をチェックし、構成ファイルにストレージコントローラが定義されていることを確認してください。
SCF-00040	指定したボリューム [%s] が、設定で指定されたストレージシステムまたはボリュームと一致していませんでした。構成ファイルで VOLUMES パラメータをチェックしてください。	構成ファイルで VOLUMES の設定をチェックし、正しいコントローラボリュームが設定されていることを確認します。
SCF-00041	clustered Data ONTAP が検出されましたが、CMODE_CLUSTER_NAME が正しく設定されていません。設定パラメータを確認して終了します。	AutoSupport と SnapMirror には、CMODE_CLUSTER_NAME パラメータを使用する必要があります。このパラメータは構成ファイルで正しく定義する必要があります。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00042	clustered Data ONTAP が検出されましたが、 CMODE_CLUSTER_USERS が正しく設定されていません。設定パラメータを確認して終了します。	AutoSupport と SnapMirror には、パラメータ CMODE_CLUSTER_NAME および CMODE_CLUSTER_USERS を使用する必要があります。これらのパラメータは構成ファイルで正しく定義する必要があります。
SCF-00043	clustered Data ONTAP では SnapVault はサポートされません。構成で NTAP_SNAPVAULT_UPDATE を N に設定します。	構成を確認し、パラメータを変更してください。clustered Data ONTAP は SnapVault をサポートしていません。
SCF-00044	META_DATA_VOLUME パラメータは定義されますが、ストレージシステム：指定されたボリュームは VOLUMES パラメータで設定されている内容と一致しません。構成を確認します。	META_DATA_VOLUME パラメータは、ボリュームには指定されていません。ボリュームにメタデータボリュームを追加します。
SCF-00045	META_DATA_VOLUME パラメータは定義されますが、VOLUMES パラメータで指定されている唯一のボリュームにすることはできません。メタデータボリュームは別のボリュームである必要があります。	META_DATA_VOLUME に指定されたボリュームは、VOLUMES に存在する唯一のボリュームです。他のボリュームも存在する必要があります。META_DATA_VOLUME は、通常の Snapshot 処理には使用しないでください。
SCF-00046	NetApp Management Console では、タイムスタンプ Snapshot コピーのみがサポートされます。	構成ファイルを更新し、 SNAP_TIMESTAMP_ONLY オプションを Y に設定します
SCF-00047	互換性のない設定が選択されています。NTAP_SNAPVAULT_UPDATE オプションと NTAP_SNAPVAULT_SNAPSHOT オプションの両方を有効にすることはできません	構成ファイルを編集し、2 つのオプションのいずれかを無効にします。
SCF-00048	プラグイン [%s] のマウント処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーションのマウントに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00049	プラグイン [%s] のアンマウント処理がエラー [%s] で失敗し、終了コード [%s] を終了しました。終了します。	アプリケーションエラーによりアプリケーションのアンマウントに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00050	カスタムアクションはアプリケーションプラグインでのみサポートされます	構成ファイルに APP_NAME パラメータが設定されていません。このパラメータは、使用するプラグインを決定します。カスタムアクションは、アプリケーションプラグインでのみサポートされます。
SCF-00051	[%s] の NetApp Management Console データセットの作成に失敗しました。終了コードは [%s] です。終了します。	デバッグエラーメッセージを確認します。Active IQ Unified Manager サーバとの通信中に問題が発生する可能性があります。
SCF-00052	プラグイン [%s] のリストア処理がエラー [%s] 終了コード [%s] で失敗しました。終了します。	アプリケーションエラーによりリストアに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00053	プラグイン [%s] のファイルシステムの休止解除に失敗しました。エラー [%s]、終了コード [%s]、終了します。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムの休止解除に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されており、Snap Creator はバックアップを続行します。ログとファイルシステムの設定を確認してください。
SCF-00054	プラグイン [%s] のファイルシステムの休止解除でエラーが発生しました。終了コード [%s] を終了し、バックアップを続行しています。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムの休止解除に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されており、Snap Creator はバックアップを続行します。ログとファイルシステムの設定を確認してください。
SCF-00055	NetApp Management Console がバックアップ [%s] (データセット [%s]) をストレージコントローラ [%s] でポリシー [%s] で駆動しました。	該当なし

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00056	データセット [%s] の NetApp Management Console ベースのバックアップ [%s] をストレージコントローラ [%s] にポリシー [%s] で作成しました	該当なし
SCF-00057	データセット [%s] の NetApp Management Console ベースのバックアップ [%s] をストレージコントローラ [%s] でポリシー [%s] で作成できませんでした。エラー [%s] が発生しました。	NTAP_PM_UPDATE パラメータと NTAP_DFM_DATA_SET パラメータの設定をチェックしてください。
SCF-00058	アプリケーションで検出された値を使用して設定を更新できませんでした。 [%s]、終了します。	権限の問題またはアプリケーションから返された値を解析できなかったため、ファイルを更新できませんでした。Snap Creator を実行しているユーザの権限をチェックし、その権限が正しいことを確認してください。
SCF-00059	[%s] プラグイン [%s] のダンプが終了コード [%s] で失敗しました。終了します。	アプリケーションエラーにより、scdump アクションに失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。
SCF-00060	無効な DTO : [%s]	DTO の必須フィールドが設定されていないか無効です。これが原因で DTO の処理時に検証エラーが発生しました。問題を修正して、DTO を再送信してください。
SCF-00061	アーカイブログの削除に失敗しました。エラー [%s] が発生しました。終了します。	Snap Creator はアプリケーションのアーカイブログを削除できませんでした。Snap Creator ユーザの権限をチェックしてください。構成に応じて、Snap Creator サーバまたは Snap Creator エージェントであることが必要です。
SCF-00062	認証に失敗しました。	ユーザに処理を実行する権限がないため、認証に失敗しました。
SCF-00063	[%s] の検出に失敗しました。戻りコード [%s] とメッセージ [%s] があります。	アプリケーションエラーにより、VALIDATE_VOLUMES=DATA を使用するアプリケーション検出に失敗しました。ログとアプリケーション設定を確認してください。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00064	検出でストレージオブジェクトが検出されませんでした	VALIDATE_VOLUMES=DATA を使用するアプリケーション検出に失敗しました。Snap Creator は、ストレージシステムにあるデータボリュームを検出できませんでした。自動検出を無効にするには、VALIDATE_VOLUMES をコメントアウトします。
SCF-00065	ボリューム [%s] ([%s]、 [%s]) は構成ファイルに含まれていません	アプリケーション検出により、一部のボリュームがないことが検出されました。欠落しているボリュームがバックアップに含まれるように、それらのボリュームを VOLUMES パラメータに追加します。
SCF-00066		設定されたエージェントにアクセスできません。エージェントが停止しているか、ローカルファイアウォールの問題が存在する可能性があります。構成パラメータ SC_AGENT をチェックしてください。
SCF-00067	[%s] の外部 Snapshot コピーを名前パターン [%s] でリストできませんでした。	Snap Creator は、正規表現パターン NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_REGEX に基づいて外部の Snapshot コピーを検出できませんでした。コントローラにログインし、snap list の出力と regex パターンを照合します。
SCF-00068	プラグイン [%s] のファイルシステム Pre_restore が終了コード [%s] で失敗しました。終了します。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムのリストア前の処理に失敗しました。ログとファイルシステムの設定を確認してください。
SCF-00069	プラグイン [%s] のファイルシステム Pre_restore でエラー終了コード [%s] が発生しました。バックアップを続行しています。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムのリストア前の処理に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されており、Snap Creator は他の処理を続行します。ログとファイルシステムの設定を確認してください。

エラーコード	エラーメッセージです	説明 / 解決策
SCF-00070	プラグイン [%s] のファイルシステム post_restore が終了コード [%s] で失敗しました。終了します。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムのリストア後の処理に失敗しました。ログとファイルシステムの設定を確認してください。
SCF-00071	プラグイン [%s] のファイルシステム post_restore でエラーが発生しました。終了コード [%s] を終了し、バックアップを続行しています。	ファイルシステムエラーにより、ファイルシステムのリストア後の処理に失敗しました。ただし、APP_IGNORE_ERROR=Y と設定されており、Snap Creator は他の処理を続行します。ログとファイルシステムの設定を確認してください。
SCF-00072	ポリシー [%s] は、設定内で定義されている Snapshot コピー保持ポリシーではありません。終了します。	使用しているポリシーが無効です。構成ファイルをチェックし、NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS が適切に設定されます。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <http://www.netapp.com/TM> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.