



보호 및 복구 사이트 리소스 구성

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
November 04, 2025

목차

| | |
|----------------------------|---|
| 보호 및 복구 사이트 리소스 구성 | 1 |
| 네트워크 매핑 구성 | 1 |
| 폴더 매핑 구성 | 1 |
| 리소스 매핑 구성 | 2 |
| 플레이스홀더 데이터 저장소 구성 | 2 |
| 어레이 관리자를 사용하여 SRA 구성 | 3 |

보호 및 복구 사이트 리소스 구성

네트워크 매핑 구성

보호된 사이트의 각 리소스를 복구 사이트의 적절한 리소스로 매핑할 수 있도록 두 사이트의 VM 네트워크, ESXi 호스트, 폴더와 같은 리소스 매핑을 구성해야 합니다.

다음 리소스 구성을 완료해야 합니다.

- 네트워크 매핑
- 폴더 매핑
- 리소스 매핑
- 플레이스홀더 데이터 저장소

시작하기 전에

보호 사이트와 복구 사이트를 연결했어야 합니다.

단계

1. vCenter Server에 로그인하고 사이트 복구 > *사이트*를 선택합니다.
2. 보호된 사이트를 선택하고 *관리*를 선택하세요.
3. 관리 탭에서 네트워크 매핑 > *새로 만들기*를 선택하여 새 네트워크 매핑을 만듭니다.
4. 네트워크 매핑 만들기 마법사에서 다음을 수행합니다.
 - a. *이름이 일치하는 네트워크에 대한 매핑을 자동으로 준비*를 선택하고 *다음*을 선택합니다.
 - b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 *매핑 추가*를 선택합니다.
 - c. 매핑이 성공적으로 생성되면 *다음*을 선택합니다.
 - d. 역방향 매핑을 만드는 데 사용된 객체를 선택한 다음 *마침*을 선택합니다.

결과

네트워크 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경 내의 다른 네트워크에도 동일한 단계를 따를 수 있습니다.

폴더 매핑 구성

보호된 사이트와 복구 사이트의 폴더를 매핑하여 두 사이트 간의 통신을 활성화해야 합니다.

시작하기 전에

보호 사이트와 복구 사이트를 연결했어야 합니다.

단계

1. vCenter Server에 로그인하고 사이트 복구 > *사이트*를 선택합니다.
2. 보호된 사이트를 선택하고 *관리*를 선택하세요.

3. 관리 탭에서 폴더 매핑 > 폴더 아이콘을 선택하여 새 폴더 매핑을 만듭니다.
4. 폴더 매핑 만들기 마법사에서 다음을 수행합니다.
 - a. *이름이 일치하는 폴더에 대한 매핑을 자동으로 준비*를 선택하고 *다음*을 선택합니다.
 - b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 *매핑 추가*를 선택합니다.
 - c. 매핑이 성공적으로 생성되면 *다음*을 선택합니다.
 - d. 역방향 매핑을 만드는 데 사용된 객체를 선택한 다음 *마침*을 선택합니다.

결과

폴더 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경 내의 다른 네트워크에도 동일한 단계를 따를 수 있습니다.

리소스 매핑 구성

보호 사이트와 복구 사이트에서 리소스를 매핑하여 가상 머신이 한 호스트 그룹 또는 다른 호스트 그룹으로 장애 조치되도록 구성해야 합니다.

시작하기 전에

보호 사이트와 복구 사이트를 연결했어야 합니다.



VMware Live Site Recovery에서 리소스는 리소스 풀, ESXi 호스트 또는 vSphere 클러스터가 될 수 있습니다.

단계

1. vCenter Server에 로그인하고 사이트 복구 > *사이트*를 선택합니다.
2. 보호된 사이트를 선택하고 *관리*를 선택하세요.
3. 관리 탭에서 리소스 매핑 > *새로 만들기*를 선택하여 새 리소스 매핑을 만듭니다.
4. 리소스 매핑 만들기 마법사에서 다음을 수행합니다.
 - a. *이름이 일치하는 리소스에 대한 매핑을 자동으로 준비*를 선택하고 *다음*을 선택합니다.
 - b. 보호 및 복구 사이트에 필요한 데이터 센터 개체를 선택하고 *매핑 추가*를 선택합니다.
 - c. 매핑이 성공적으로 생성되면 *다음*을 선택합니다.
 - d. 역방향 매핑을 만드는 데 사용된 객체를 선택한 다음 *마침*을 선택합니다.

결과

리소스 매핑 페이지에는 보호된 사이트 리소스와 복구 사이트 리소스가 표시됩니다. 사용자 환경 내의 다른 네트워크에도 동일한 단계를 따를 수 있습니다.

플레이스홀더 데이터 저장소 구성

보호된 가상 머신(VM)의 복구 사이트에서 vCenter 인벤토리에 자리가 있도록 플레이스홀더 데이터스토어를 구성해야 합니다. 플레이스홀더 VM은 크기가 작고 수백 KB 이하의 용량만 사용하므로 플레이스홀더 데이터스토어는 크게 구성할 필요가 없습니다.

시작하기 전에

- 보호 사이트와 복구 사이트를 연결했어야 합니다.
- 리소스 매핑을 구성했어야 합니다.

단계

1. vCenter Server에 로그인하고 사이트 복구 > *사이트*를 선택합니다.
2. 보호된 사이트를 선택하고 *관리*를 선택하세요.
3. 관리 탭에서 플레이스홀더 데이터스토어 > *새로 만들기*를 선택하여 새로운 플레이스홀더 데이터스토어를 만듭니다.
4. 적절한 데이터 저장소를 선택하고 *확인*을 선택합니다.



플레이스홀더 데이터 저장소는 로컬 또는 원격일 수 있으며 복제해서는 안 됩니다.

5. 복구 사이트에 대한 플레이스홀더 데이터 저장소를 구성하려면 3~5단계를 반복합니다.

어레이 관리자를 사용하여 SRA 구성

VMware Live Site Recovery의 Array Manager 마법사를 사용하여 SRA(스토리지 복제 어댑터)를 구성하면 VMware Live Site Recovery와 스토리지 가상 머신(SVM) 간의 상호 작용을 활성화할 수 있습니다.

시작하기 전에

- VMware Live Site Recovery에서 보호 사이트와 복구 사이트를 페어링해야 합니다.
- 어레이 관리자를 구성하기 전에 온보딩된 스토리지를 구성해야 합니다.
- 보호된 사이트와 복구 사이트 간의 SnapMirror 관계를 구성하고 복제했어야 합니다.
- 다중 테넌시를 활성화하려면 SVM 관리 LIF를 활성화해야 합니다.

SRA는 클러스터 수준 관리와 SVM 수준 관리를 지원합니다. 클러스터 수준에서 스토리지를 추가하면 클러스터의 모든 SVM을 검색하고 작업을 수행할 수 있습니다. SVM 수준에서 스토리지를 추가하면 해당 SVM만 관리할 수 있습니다.

단계

1. VMware Live Site Recovery에서 어레이 관리자 > *어레이 관리자 추가*를 선택합니다.
2. VMware Live Site Recovery에서 어레이를 설명하려면 다음 정보를 입력하세요.
 - a. 표시 이름 필드에 배열 관리자를 식별할 이름을 입력합니다.
 - b. **SRA** 유형 필드에서 * ONTAP 용 NetApp 스토리지 복제 어댑터*를 선택합니다.
 - c. 클러스터 또는 SVM에 연결하기 위한 정보를 입력하세요.
 - 클러스터에 연결하는 경우 클러스터 관리 LIF를 입력해야 합니다.
 - SVM에 직접 연결하는 경우 SVM 관리 LIF의 IP 주소를 입력해야 합니다.



어레이 관리자를 구성할 때 ONTAP tools for VMware vSphere 에서 스토리지 시스템을 온보딩하는 데 사용된 것과 동일한 연결(IP 주소)을 스토리지 시스템에 사용해야 합니다. 예를 들어, 어레이 관리자 구성이 SVM 범위인 경우 ONTAP tools for VMware vSphere 의 스토리지는 SVM 수준에서 추가되어야 합니다.

- d. 클러스터에 연결하는 경우 **SVM** 이름 필드에 SVM 이름을 지정하거나 비워 두면 클러스터의 모든 SVM을 관리합니다.
- e. 볼륨 포함 목록 필드에 검색할 볼륨을 입력합니다.

보호된 사이트에서 소스 볼륨을 입력하고 복구 사이트에서 복제된 대상 볼륨을 입력할 수 있습니다.

예를 들어, SnapMirror 관계에 있는 볼륨 src_vol1을 볼륨 dst_vol1과 검색하려면 보호 사이트 필드에 src_vol1을 지정하고 복구 사이트 필드에 dst_vol1을 지정해야 합니다.

- f. (선택 사항) 볼륨 제외 목록 필드에 검색에서 제외할 볼륨을 입력합니다.

보호된 사이트에서 소스 볼륨을 입력하고 복구 사이트에서 복제된 대상 볼륨을 입력할 수 있습니다.

예를 들어 SnapMirror 관계에 있는 볼륨 _src_vol1_을 볼륨 _dst_vol1_과 제외하려면 보호 사이트 필드에 _src_vol1_을 지정하고 복구 사이트 필드에 _dst_vol1_을 지정해야 합니다.

3. *다음*을 선택하세요.

4. 배열이 검색되어 배열 관리자 추가 창 하단에 표시되는지 확인하고 *마침*을 선택합니다.

적절한 SVM 관리 IP 주소와 자격 증명을 사용하여 복구 사이트에도 동일한 단계를 따를 수 있습니다. 배열 관리자 추가 마법사의 배열 쌍 활성화 화면에서 올바른 배열 쌍이 선택되었는지, 그리고 활성화할 준비가 되었는지 확인해야 합니다.

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.