



Mensagens de erro

Snap Creator Framework

NetApp

January 20, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/reference_snap_creator_framework_error_messages.html on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Mensagens de erro 1
 - Mensagens de erro do Snap Creator Framework 1
 - Mensagens de erro do Snap Creator Agent 12
 - Mensagens de erro do repositório 14
 - Mensagens de erro de armazenamento 19
 - Mensagens de erro da GUI do Snap Creator 26

Mensagens de erro

Você deve estar ciente das mensagens de erro associadas a diferentes operações do Snap Creator.

Cada mensagem de erro inclui um código de área e um identificador exclusivo de 5 dígitos ----por exemplo, ERRO: [<area code>- identificador de erro de área exclusiva do cliente] <error message>. O código de área identifica onde ocorreu o erro. Os diferentes códigos de área são os seguintes:

- scf: Snap Creator Framework
- REPO: Repositório
- STORAGE: Armazenamento
- agt: Agente Snap Creator
- gui: Interface gráfica do usuário (GUI) do Snap Creator

Mensagens de erro do Snap Creator Framework

As mensagens de erro do Snap Creator Framework podem ajudá-lo a resolver quaisquer problemas que ocorram.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00001	Não foi possível obter o número de série [%s]	O comando de configuração Snap Creator não é executado. Execute o comando snapcreator --profile setup. Certifique-se de que o número de série está em branco ou definido como um valor numérico.
scf-00002	O processamento de cópia de segurança do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na cópia de segurança da aplicação devido a um erro de aplicação. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00003	O processamento de limpeza de backup do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	A limpeza do backup do aplicativo falhou devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00004	O processamento de clones do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha no clone de aplicativo devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00005	O processamento de limpeza de clones do plugin [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na limpeza do clone de aplicativo devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00006	O processamento pré-clone de [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na operação de pré-clone do aplicativo devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00007	O processamento pós-clone do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na operação pós-clone do aplicativo devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00008	O mapa de grupos de LUN clonados de [%s] para agrupar [%s] em [%s] falhou, saindo!	O mapeamento do igrop para o clone LUN falhou. Verifique os registos de erros. Você pode ter um erro de solução SDK de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
scf-00009	O fim da lista de backup do console de gerenciamento do NetApp para o conjunto de dados [%s] falhou com o código de saída [%s], saindo!	O Snap Creator iniciou a operação de exclusão de backup no Console de gerenciamento do NetApp, mas não conseguiu listar as cópias snapshot. Certifique-se de que o Snap Creator está a registar cópias de segurança e verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00010	A lista de backup do console de gerenciamento do NetApp não está definida, nenhum backup do conjunto de dados [%s] existe, saindo!	O Snap Creator iniciou a operação de exclusão de backup no Console de gerenciamento do NetApp, mas as cópias snapshot existem. Certifique-se de que o Snap Creator está a registar cópias de segurança e verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00011	ID da versão de backup do console de gerenciamento do NetApp [%s] intervalo de tempo [%s] Excluir para o conjunto de dados [%s] falhou com o código de saída [%s], saindo!	Certifique-se de que o Snap Creator está a registar cópias de segurança e verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00012	A recuperação do status do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp para o conjunto de dados [%s] falhou com o código de saída [%s], saindo!	Certifique-se de que o conjunto de dados existe e de que o estado está em conformidade. Certifique-se também de que o conjunto de dados foi criado pelo Snap Creator. Os conjuntos de dados que não são criados pelo Snap Creator não são conjuntos de dados de aplicações. Esses conjuntos de dados não funcionam.
scf-00013	Falha ao Registrar as cópias Snapshot com o código de saída do conjunto de dados [%s] [%s]	Verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00014	O início da cópia de segurança da consola de gestão do NetApp para [%s] ([%s]) falhou, saindo!	Verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00015	Backup do console de gerenciamento do NetApp para ID de tarefa [%s] concluído com erros - [%s]	[%s]
[%s]	[%s]	O Snap Creator iniciou o backup do console de gerenciamento do NetApp, mas a obtenção do progresso da operação de backup falhou. Verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00016	O estado do SnapMirror para [%s] falhou, saindo!	O Snap Creator não conseguiu encontrar quaisquer relações SnapMirror para o controlador fornecido. Faça login no controlador de armazenamento e execute o comando SnapMirror status e certifique-se de que a relação existe.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00017	Relação SnapMirror para [%s]:[%s] não existe, saindo!	O Snap Creator não conseguiu encontrar relações do SnapMirror para determinados volumes de controlador. Faça login no controlador de armazenamento, execute o comando SnapMirror status e certifique-se de que as relações para o nome do controlador específico existam. Se um nome diferente for usado, você deve configurar o parâmetro SECONDARY_INTERFACESENT para informar o Snap Creator o que é mapeado para o controlador de armazenamento.
scf-00018	A lista de status do SnapVault para [%s] falhou, saindo!	O Snap Creator não conseguiu encontrar quaisquer relações SnapVault para o controlador fornecido. Inicie sessão no controlador de armazenamento e execute o comando SnapVault status. Certifique-se de que a relação SnapVault existe.
scf-00019	Relação SnapVault para [%s]:[%s] não existe, saindo!	O Snap Creator não conseguiu encontrar a relação do SnapVault. Inicie sessão no controlador de armazenamento e execute o comando de estado do SnapVault. Certifique-se de que existe a relação SnapVault para o nome do controlador especificado. Se um nome diferente for usado, você deve configurar o parâmetro SECONDARY_INTERFACES para dizer ao Snap Creator o que mapeia para o controlador de armazenamento.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00020	A execução da atualização do SnapVault no destino [%s] utilizando a fonte [%s] falhou!	O Snap Creator não conseguiu iniciar a atualização do SnapVault. Faça login no controlador de storage e execute o comando SnapVault status. Certifique-se de que existe a relação SnapVault para o nome do controlador especificado. Se um nome diferente for usado, você deve configurar o parâmetro SECONDARY_INTERFACES para dizer ao Snap Creator o que mapeia para o controlador de armazenamento.
scf-00021	Erro de transferência do SnapMirror detetado - [%s], saindo!	Verifique o erro e as configurações do controlador de armazenamento do SnapMirror.
scf-00022	A atualização do SnapMirror na fonte [%s] falhou ao concluir em [%s] minutos, saindo!	A atualização do SnapMirror demorou mais do que o tempo de espera configurado. Você pode ajustar o tempo de espera aumentando o valor para NTAP_SnapMirror_WAIT no arquivo de configuração.
scf-00023	A atualização do SnapVault na fonte [%s] falhou ao concluir em [%s] minutos, saindo!	A atualização do SnapVault demorou mais do que o tempo de espera configurado. Você pode ajustar o tempo de espera aumentando o valor para NTAP_SnapVault_WAIT no arquivo de configuração.
scf-00024	Erro de transferência do SnapVault detetado - [%s], saindo!	Verifique o erro e as configurações do controlador de armazenamento do SnapVault.
scf-00025	O processamento pós-restauração do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s]	Falha na operação de pós-restauração do aplicativo devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00026	O processamento de limpeza de restauração do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s]	Falha na operação de limpeza de restauração de aplicativos devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00027	O processamento de pré-restauro do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s]	Falha na operação de pré-restauração do aplicativo devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00028	A deteção automática para plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na descoberta de aplicativos devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação. Além disso, a deteção automática pode ser desativada definindo APP_auto_Discovery e comentando VALIDAR_VOLUMES.
scf-00029	Falha na descoberta automática para plug-in [%s] porque o ambiente está vazio, saindo!	O plug-in do aplicativo não suporta a deteção automática de uso. Desative a deteção automática definindo APP_auto_Discovery como N.
scf-00030	Falha do sistema de arquivos para plug-in [%s] com erro [%s] e código de saída [%s], saindo!	Falha no quiesce do sistema de arquivos devido a um erro de sistema de arquivos. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros. Para ignorar erros e prosseguir com o backup, você pode definir APP_IGNORE_ERROR_Y.
scf-00031	O sistema de arquivos requer erros de plug-in [%s] encontrados, código de saída [%s], prosseguindo com backup!	Falha no quiesce do sistema de arquivos devido a um erro de sistema de arquivos. No entanto, o Snap Creator continuará com o backup. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.
scf-00032	Falha na desinstalação da aplicação devido a erro da aplicação. Para ignorar erros de aplicação e continuar com a cópia de segurança, pode definir APP_IGNORE_ERROR	Verifique os registos e as definições da aplicação.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00033	Falha na desinstalação da aplicação para plug-in [%s] com o código de saída [%s], prosseguindo com a cópia de segurança!	Falha na desinstalação da aplicação devido a um erro de aplicação. No entanto, o Snap Creator prossegue com o backup. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00034	Clone LUN criar de [%s] de [%s] em [%s]:[%s] falhou, saindo!	A criação do clone de LUN falhou. Verifique os registos de erros. Pode haver um erro de gerenciabilidade do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
scf-00035	O inventário de LUNs em [%s] falhou, saindo!	A criação da lista LUN falhou. Verifique os registos de erros. Pode haver um erro de gerenciabilidade do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
scf-00036	O pedido de aplicação para plug-in [%s] falhou, nenhum código de saída retornado do plug-in, saindo!	O quiesce da aplicação terminou sem código de saída. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00037	O pedido de aplicação para plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha no quiesce da aplicação devido a um erro de aplicação. Verifique os registos e as definições da aplicação. Para ignorar erros de aplicativo e prosseguir com o backup, você pode definir APP_ignore_ERROR_Y.
scf-00038	O pedido de aplicação para plug-in [%s] falhou com o código de saída [%s], continuando com a cópia de segurança.	Falha no quiesce da aplicação devido a um erro de aplicação. No entanto, o Snap Creator prossegue com o backup. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00039	O controlador [%s] especificado não correspondia a nenhum controlador especificado na configuração. Verifique o parâmetro NTAP_USERS no arquivo de configuração.	Verifique NTAP_USERS e certifique-se de que o controlador de armazenamento está definido no ficheiro de configuração.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00040	O volume [%s] especificado não correspondia a nenhum sistema de armazenamento ou volume especificado na configuração. Verifique o parâmetro VOLUMES no arquivo de configuração.	Verifique a configuração VOLUMES no arquivo de configuração e verifique se os volumes corretos do controlador estão configurados.
scf-00041	Clustered Data ONTAP detetado, mas CMODE_CLUSTER_NAME não está configurado corretamente. Verifique o parâmetro de configuração, saindo!	O parâmetro CMODE_CLUSTER_NAME é obrigatório e usado para AutoSupport e SnapMirror. Deve definir este parâmetro corretamente no ficheiro de configuração.
scf-00042	Clustered Data ONTAP detetado, mas CMODE_CLUSTER_USERS não está configurado corretamente. Verifique o parâmetro de configuração, saindo!	Os parâmetros CMODE_CLUSTER_NAME e CMODE_cluster_USERS são necessários e usados para AutoSupport e SnapMirror. Você deve definir esses parâmetros corretamente no arquivo de configuração.
scf-00043	O SnapVault não é suportado no Clustered Data ONTAP, defina NTAP_SnapVault_UPDATE como N na configuração.	Verifique a configuração e altere o parâmetro. O Clustered Data ONTAP não é compatível com SnapVault.
scf-00044	O parâmetro META_DATA_VOLUME é definido, mas o sistema de armazenamento:volume especificado não corresponde ao que está configurado no parâmetro VOLUMES. Verifique a configuração.	O parâmetro META_DATA_VOLUME não é especificado em VOLUMES. Adicione o volume de metadados aos VOLUMES.
scf-00045	O parâmetro META_DATA_VOLUME é definido, mas não pode ser o único volume especificado no parâmetro VOLUMES. O volume de metadados deve ser um volume separado.	O volume especificado em META_DATA_VOLUME é o único volume presente em VOLUMES. Deve haver outros volumes também. Não use META_DATA_VOLUME para operação Snapshot normal.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00046	O console de gerenciamento do NetApp oferece suporte apenas a cópias Snapshot de carimbo de data/hora.	Atualize o arquivo de configuração e defina a opção SNAP_TIMESTAMP_ONLY como Y.
scf-00047	Foram selecionadas definições incompatíveis. As opções NTAP_SnapVault_UPDATE e NTAP_SnapVault_SNAPSHOT não podem ser ativadas	Edite o arquivo de configuração e desative uma das duas opções.
scf-00048	O processamento da montagem do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na montagem da aplicação devido a um erro de aplicação. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00049	Desmontar o processamento do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] e o código de saída [%s], saindo!	Falha na desmontagem do aplicativo devido a um erro do aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00050	A ação personalizada é suportada apenas para plug-ins de aplicativos	O parâmetro APP_NAME não está definido no arquivo de configuração. Este parâmetro determina qual plug-in usar. A ação personalizada só é suportada com um plug-in de aplicação.
scf-00051	A criação do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp falhou para [%s] com o código de saída [%s], saindo!	Verifique a mensagem de erro de depuração. Pode haver um problema ao se comunicar com o servidor Active IQ Unified Manager.
scf-00052	O processamento de restauração do plug-in [%s] falhou com o erro [%s] código de saída [%s], saindo!	A restauração falhou devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00053	Falha na desinstalação do sistema de arquivos para plug-in [%s] com erro [%s] e código de saída [%s], saindo!	Falha na desinstalação do sistema de arquivos devido a um erro no sistema de arquivos. No entanto, o Snap Creator prossegue com o backup. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00054	O sistema de arquivos desbloqueia erros encontrados no plug-in [%s], código de saída [%s], prosseguindo com o backup!	Falha na desinstalação do sistema de arquivos devido a erro do sistema de arquivos. No entanto, o Snap Creator prossegue com o backup. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.
scf-00055	Backup baseado no console de gerenciamento do NetApp [%s] do conjunto de dados [%s] com a política [%s] no controlador de storage [%s]	N/A.
scf-00056	A criação do backup [%s] do conjunto de dados [%s] baseado no console de gerenciamento do NetApp com a política [%s] no controlador de storage [%s] concluída com êxito	N/A.
scf-00057	A criação do backup baseado no console de gerenciamento do NetApp [%s] do conjunto de dados [%s] com a política [%s] no controlador de storage [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique a configuração dos parâmetros NTAP_PM_UPDATE e NTAP_DFM_DATA_SET.
scf-00058	Falha na configuração de atualização com o valor de descoberta da aplicação para [%s], saindo!	Não foi possível atualizar o arquivo devido ao problema de permissões ou a uma falha em analisar os valores retornados do aplicativo. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator e certifique-se de que as permissões estão corretas.
scf-00059	Falha no despejo [%s] para plug-in [%s] com o código de saída [%s], saindo!	A ação scdump falhou devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00060	Dto inválido: [%s]	Um campo obrigatório no DTO não está definido ou é inválido, o que causou um erro de validação ao processar o DTO. Corrija o problema e reenvie o DTO.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00061	Falha na eliminação do registo de arquivo com erro [%s], a sair!	O Snap Creator não conseguiu eliminar os registos de arquivo para a aplicação. Verifique as permissões para o usuário Snap Creator; isso pode ser o Snap Creator Server ou o Snap Creator Agent, dependendo da configuração.
scf-00062	Falha na autenticação!	A autenticação falhou porque o usuário não tem permissão para executar a operação.
scf-00063	A descoberta de [%s] falhou com o código de retorno [%s] e a mensagem [%s]	A descoberta de aplicativos usando VALIDATE_VOLUMES de DADOS falhou devido a um erro de aplicativo. Verifique os registos e as definições da aplicação.
scf-00064	A descoberta não descobriu objetos de armazenamento	Falha na descoberta de aplicativos usando VALIDATE_VOLUMES. O Snap Creator não conseguiu descobrir nenhum volume de dados residente no sistema de storage. Para desativar a descoberta automática, comente VALIDATE_VOLUMES.
scf-00065	O volume [%s] em [%s] não está incluído no ficheiro de configuração	A descoberta de aplicativos detetou que alguns volumes estão faltando. Verifique os volumes em falta e adicione-os ao parâmetro VOLUMES para que eles possam ser incluídos no backup.
scf-00066	Falha na validação do agente para [%s] com erro [%s]	O agente configurado não está acessível. O agente pode estar inativo ou pode haver um problema de firewall local. Verifique o parâmetro de configuração SC_Agent.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
scf-00067	Falha ao listar cópia Snapshot externa para [%s] com padrão de nome [%s]	O Snap Creator não conseguiu encontrar cópia Snapshot externa com base no padrão de regex NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_REGEX. Faça login no controlador e faça a correspondência da saída da lista de snap com o padrão regex.
scf-00068	Falha no pré_restore do sistema de ficheiros para o plug-in [%s] com o código de saída [%s], saindo!	Falha na pré-restauração do sistema de arquivos devido a um erro no sistema de arquivos. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.
scf-00069	O sistema de arquivos pre_Restore para plug-in [%s] encontrou erros no código de saída [%s], continuando com o backup!	Falha na pré-restauração do sistema de arquivos devido a um erro no sistema de arquivos. No entanto, o Snap Creator prossegue com outras operações. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.
scf-00070	Falha no sistema de arquivos POST_Restore para plug-in [%s] com o código de saída [%s], saindo!	Falha na restauração pós-sistema de arquivos devido a um erro de sistema de arquivos. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.
scf-00071	Sistema de arquivos POST_Restore para erros de plug-in [%s] encontrados, código de saída [%s], prosseguindo com backup!	Falha na restauração pós-sistema de arquivos devido a um erro de sistema de arquivos. No entanto, o Snap Creator prossegue com outras operações. Verifique os registos e as definições do sistema de ficheiros.
scf-00072	Política [%s] não é uma política de retenção de cópia Snapshot definida na configuração, saindo!	A política que você está usando não é válida. Verifique o arquivo de configuração e configure o NTAP_SNAPSHOT_RETENÇÕES corretamente.

Mensagens de erro do Snap Creator Agent

A tabela a seguir lista as mensagens de erro do Snap Creator Agent.

Código de erro	Descrição/Resolução
agt-00001	O Snap Creator Agent ou algum outro processo está em execução na porta especificada. Tente uma porta diferente.
agt-00003	Os parâmetros fornecidos não estavam corretos para iniciar o Snap Creator Agent. Verifique os parâmetros necessários.
agt-00004	O parâmetro SC_AGENTConfiguration deve ser definido ao usar um agente remoto.
agt-00005	Não tem permissão para efetuar operações de quiesce de volta para trás e uma operação já está em execução. Aguarde ou execute unquiesce.
agt-00006	O processo de watchdog não consegue gerar. O sistema provavelmente atingiu o número máximo de processos. Desative o watchdog na configuração ou verifique as definições do sistema operativo.
agt-00008	A operação quiesce e unquiesce não foi concluída e o backup é apenas consistente com falhas. Verifique os logs. Isso pode acontecer se a operação de quiesce demorar muito e você estiver usando um cão de guarda. O processo watchdog executa uma inquietação forçada após x segundos, conforme definido na configuração.
agt-00009	Os comandos pre e Post devem ser permitidos no Agent.conf no lado do agente. Atualize os comandos Agent.conf and allow necessary.
agt-00010	O agente não pôde ler seu arquivo de configuração. Verifique as permissões no arquivo Agent.conf.
agt-00011	Um comando foi enviado para o agente, mas não é permitido. Atualize o Agent.conf para permitir o comando.
agt-00012	Este erro ocorre durante o carregamento de um plug-in. Verifique a configuração plug-in e APP_NAME.
agt-00013	Este erro ocorre ao executar o método setenv dentro do plug-in. Verifique o plug-in e certifique-se de que a sintaxe está correta.

Mensagens de erro do repositório

A tabela a seguir lista as mensagens de erro do Repositório.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
REPO-01001	A configuração global não existe	Verifique se o arquivo global.conf existe na pasta configs.
REPO-01002	A configuração global já existe	O arquivo global.conf já existe na pasta configs. Exclua primeiro o arquivo de configuração global ou atualize o arquivo existente.
REPO-01103	A criação de configuração global falhou com o erro [%s]	Falha ao criar o arquivo global.conf na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-01203	A atualização da configuração global falhou com o erro [%s]	Falha ao atualizar o arquivo global.conf na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-01303	Falha ao remover a configuração global com erro [%s]	Falha ao remover o arquivo global.conf na pasta configs. Verifique se o arquivo está presente na pasta configs ou verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório
REPO-01403	A exportação da configuração global falhou com o erro [%s]	Falha ao ler o arquivo global.conf na pasta configs. Verifique se o arquivo de configuração global foi excluído.
REPO-01503	A importação da configuração global [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao atualizar o arquivo global.conf na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-01603	A recuperação da configuração global falhou com o erro [%s]	Falha ao ler o arquivo global.conf na pasta configs. Verifique se o arquivo de configuração global foi excluído.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
REPO-02002	O perfil [%s] já existe, use um nome diferente.	O perfil com o mesmo nome já existe. Se o perfil não estiver visível, o usuário não tem permissão nesse perfil.
REPO-02003	O perfil [%s] não existe	Verifique se o seu perfil foi renomeado ou excluído. Além disso, o usuário pode não ter permissão neste perfil.
REPO-02103	A criação de configuração de perfil global [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao criar o arquivo global.conf no perfil. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-02106	A criação da configuração do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao criar perfil na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-02203	A atualização da configuração do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao atualizar o perfil na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-02213	A renomeação do perfil [%s] para [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao renomear o perfil na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório ou verifique se o seu perfil já foi renomeado ou excluído.
REPO-02303	Falha ao remover a configuração do perfil [%s]	
REPO-02403	A exportação da configuração do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-02503	A importação da configuração do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-02603	A recuperação do perfil global falhou com o erro [%s]	
REPO-02606	A recuperação do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
REPO-02703	A listagem de perfis falhou com erro [%s]	A listagem de perfis falhou. Verifique o caminho da pasta configs.
REPO-03002	A configuração [%s] já existe para o perfil [%s]	O arquivo de configuração com o mesmo nome já existe para o perfil fornecido. Escolha um nome diferente.
REPO-03103	A criação da configuração [%s] para o perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-03203	A atualização da configuração [%s] para o perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-03212	Falha ao renomear a configuração [%s] para o perfil [%s] para [%s]	Falha ao renomear a configuração do perfil. Verifique se sua configuração foi renomeada ou excluída e também verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-03303	Falha ao remover a configuração [%s] do perfil [%s]	Falha ao excluir a configuração do perfil na pasta configs. Verifique as permissões do usuário que executa o Snap Creator no diretório.
REPO-03403	A exportação da configuração [%s] para o perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-03503	A importação da configuração [%s] para o perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-03603	A recuperação da configuração [%s] do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-03703	A listagem de configurações do perfil [%s] falhou com o erro [%s]	

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
REPO-04003	A leitura de catálogo para perfil [%s], configuração [%s] e carimbo de data/hora [%s] falhou com erro [%s]	
REPO-04103	A gravação de catálogo para perfil [%s], configuração [%s] e carimbo de data/hora [%s] falhou com erro [%s]	
REPO-04203	A limpeza de catálogo para perfil [%s], configuração [%s] e carimbo de data/hora [%s] falhou com erro [%s]	
REPO-04303	O catálogo de inventário para o perfil [%s] e a configuração [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-04304	A configuração [%s] não existe	
REPO-04309	Falha ao adicionar objeto de política [%s]	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04313	Falha ao remover o objeto de política para ID de política: %S.	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04315	Falha ao atualizar o objeto de política : %s.	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04316	Falha ao listar políticas	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04321	Falha ao adicionar objeto do tipo de cópia de segurança [%s]	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04323	A entrada do tipo de cópia de segurança não existe para a ID do tipo de cópia de segurança: %S.	Passe um tipo de backup válido.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
REPO-04325	Falha ao remover o objeto do tipo de cópia de segurança para ID do tipo de cópia de segurança: %S.	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04327	Falha ao atualizar o objeto do tipo de backup : %s.	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04328	Falha ao listar tipos de cópia de segurança	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04333	Falha ao adicionar objeto tarefa do programador [%s]	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04335	A entrada de trabalho do programador não existe para a ID do trabalho: %S.	Passe um trabalho de agendador válido.
REPO-04337	A remoção do objeto de tarefa do agendador falhou para o ID do trabalho: %S.	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04339	Falha ao atualizar o objeto de tarefa do agendador : %s.	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04340	Falha ao listar trabalhos do agendador	Erro de banco de dados; verifique o rastreamento de pilha para obter mais informações.
REPO-04341	A adição de objeto de política falhou, a política [%s] com o mesmo nome já existe	A política com o mesmo nome já existe; tente com um nome diferente.
REPO-04342	Falha ao adicionar objeto do tipo de cópia de segurança, já existe o tipo de cópia de segurança [%s] com o mesmo nome	O tipo de cópia de segurança com o mesmo nome já existe; tente com um nome diferente.
REPO-04343	A adição de objeto agendador falhou, o agendador [%s] com o mesmo nome de tarefa já existe	
REPO-04344	Falha ao atualizar o perfil [%s]. O perfil está vazio.	

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
REPO-04345	O tipo de política não pode ser nulo ao adicionar nova política	
REPO-04346	O objeto de armazenamento não pode ser nulo	
REPO-04347	A adição de objeto de armazenamento falhou, o armazenamento [%s] com o mesmo nome/IP já existe	
REPO-04348	Falha ao obter os detalhes do armazenamento. Erro na base de dados!	
REPO-04349	Nome de host inválido. O armazenamento com o nome/IP do host [%s] não existe	
REPO-04350	O nome do host não pode ser nulo	Nome de host inválido
REPO-04351	A exclusão do armazenamento [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao eliminar o armazenamento. Erro na base de dados!
REPO-04355	A atualização do armazenamento [%s] falhou com o erro [%s]	Falha ao atualizar o armazenamento. Erro na base de dados!
REPO-04356	O objeto cluster não pode ser nulo	
REPO-04358	A adição de armazenamento [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-04359	A atualização do cluster [%s] falhou com o erro [%s]	
REPO-04360	A adição de objeto de cluster falhou, o cluster [%s] com o mesmo nome/IP já existe	O cluster com o mesmo nome de host já existe

Mensagens de erro de armazenamento

As mensagens de erro relacionadas ao storage podem ajudá-lo a solucionar quaisquer problemas que ocorram.

A tabela a seguir lista os códigos de erro e as mensagens, juntamente com uma breve descrição do erro e da resolução sugerida.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-00001	Formato de data [%s] não é válido: [%s]	O clone de volume não foi criado pelo Snap Creator, ou o carimbo de hora anexado ao nome do clone não é válido.
STORAGE-00002	Não foi possível recuperar o executor	Um executor não foi criado para armazenamento. Verifique se há erros de gerenciamento do NetApp nos logs, o que pode revelar a causa do problema.
STORAGE-00003	Não é possível conectar-se ao host	O host não é acessível. Certifique-se de que as configurações de firewall local estão corretas e de que o host é capaz de fazer ping do sistema onde o Snap Creator Server está instalado.
STORAGE-01003	A criação de uma mensagem AutoSupport com ID de evento [%s], categoria [%s], descrição [%s], nível [%s], nome de host [%s] falhou com o erro [%s].	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-01004	Para a restauração de arquivos, os volumes de origem e destino precisam ter o mesmo volume.	Os volumes de origem e destino são diferentes. Forneça o mesmo volume que o volume de origem e o volume de destino.
STORAGE-02003	A criação de cópias Snapshot do grupo de consistência [%s] em volumes [%s] falhou com o erro [%s];	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02006	A confirmação da cópia Snapshot do grupo de consistência em [%s] com ID CG [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02009	A criação de cópia Snapshot [%s] no volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02015	A remoção da cópia Snapshot [%s] no volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02021	A restauração da cópia Snapshot [%s] do volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-02025	A restauração do arquivo [%s] da cópia Snapshot [%s] para [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02028	A criação do agendamento de cópia Snapshot primário do SnapVault [%s] no volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02034	A remoção SnapVault de agendas de cópias Snapshot primárias do volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02038	A criação do clone [%s] do volume [%s] com base na cópia Snapshot [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02041	Falha no arquivo de clonagem [%s] no volume [%s] para [%s] com base na cópia Snapshot [%s] com erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02043	A listagem de ficheiros no caminho [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02046	A clonagem de LUN [%s] para [%s] com base na cópia Snapshot [%s] com reserva de espaço [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02049	A eliminação de LUN [%s] do volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02052	Falha na listagem de LUNs com erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02062	A adição de exportação NFS [%s] para o nome do host [%s] com acesso [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02072	A recuperação do estado do SnapMirror no controlador [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-02075	A recuperação de relações SnapMirror no controlador [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02082	A atualização do relacionamento do SnapMirror [%s] com base na cópia Snapshot [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02092	A listagem de cópias Snapshot no volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02102	A renomeação da cópia Snapshot [%s] no volume [%s] para [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02112	A recuperação do estado do SnapVault no controlador [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02115	A recuperação de relações SnapVault no controlador [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02122	A atualização do relacionamento do SnapVault [%s] com base na cópia Snapshot [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02132	A listagem de volumes clonados com base no volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02142	A eliminação do volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02152	Falha na listagem de volumes com erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-02155	Falha na listagem do volume [%s] com mensagem de erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-02162	A restauração da cópia Snapshot [%s] do volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03001	Recuperando VServers do nó do cluster ONTAP [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-05003	A criação do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-05006	A criação do backup do conjunto de dados [%s] baseado no console de gerenciamento do NetApp no controlador de storage [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-05009	A recuperação do status do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp para o conjunto de dados [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-05012	A validação do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp [%s] falhou com o erro [%s].	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-05018	Criar evento OM [%s] em [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03002	O mapeamento do grupo de trabalho [%s] no LUN [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03005	Falha ao fazer LUN [%s] no volume [%s] com erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03008	A criação da cópia Snapshot primária do SnapVault [%s] no volume [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-03011	A listagem de cópias de backup do console de gerenciamento do NetApp para o conjunto de dados [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03014	A exclusão do ID da versão de backup do console de gerenciamento do NetApp [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03019	O início da cópia de segurança da consola de gestão do NetApp para [%s] ([%s]) falhou, saindo!	Verifique se há erros nos logs.você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03022	O início do progresso do backup do console de gerenciamento do NetApp [%s] falhou, saindo!	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03025	A eliminação do ficheiro no caminho [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03030	Falha na descoberta de nós de Data ONTAP em cluster em [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03033	A obtenção dos detalhes da versão do sistema de [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03036	A criação do diretório no caminho [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03039	A exclusão do diretório no caminho [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03043	A criação do ficheiro no caminho [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03046	Falha na modificação do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp para o conjunto de dados [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-03049	Não foi possível ler o conteúdo do ficheiro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03052	As opções obter para a opção [%s] falharam	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03055	Contadores de desempenho obter para objeto [%s] falhou	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03058	As instâncias de desempenho obtidas para objeto [%s] falharam	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03061	As informações do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp para [%s] falharam	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03064	Falha no comando da CLI do sistema [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03067	A exclusão do conjunto de dados do console de gerenciamento do NetApp [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03070	A restauração da relação SnapVault [%s] com base na cópia Snapshot [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03073	Exportação CIFS para [%s]:[%s] falhou!	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03076	A obtenção do volume raiz no controlador [%s] falhou com o erro [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03079	Falha no caminho de junção para o volume [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.

Código de erro	Mensagem de erro	Descrição/resolução
STORAGE-03082	Falha na obtenção do nome do sistema	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03085	Falha no serviço NFS no controlador [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03088	Falha na verificação de permissão NFS para o nome do caminho [%s] do host [%s] permissão [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03091	Falha na interface de rede no controlador [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-03094	Falha na lista Qtree no volume [%s]	Verifique se há erros nos logs. Você provavelmente tem um erro de gerenciamento do NetApp. Os logs podem revelar a causa do problema.
STORAGE-04119	A listagem de VServers falhou com erro	Verifique se há erros nos logs. É provável que você tenha um erro de solução de gerenciamento do ONTAP que pode revelar a causa do problema.
SVM_TUNNEL_ENABLED	(Y/N)	Defina o túnel Vsim. Se definido como Y, o recurso de túnel Vsim está ativado.

Mensagens de erro da GUI do Snap Creator

A tabela a seguir lista as mensagens de erro da GUI do Snap Creator.

Código de erro	Descrição/resolução
gui-00001	Certifique-se de que a palavra-passe encriptada no ficheiro de configuração está correta.
gui-00002	Certifique-se de que você está usando o executável correto do Snap Creator. Verifique se o /etc/snapcreatorgui.conf está correto.
gui-00003	Certifique-se de que os registos e a pasta de perfil correspondente existem.
gui-00004	Verifique se o Snap Creator home/logs/profilename existe.

Código de erro	Descrição/resolução
gui-00005	Verifique se o perfil e a configuração correspondentes existem no diretório configs.
gui-00006	Tente executar a configuração do perfil do snapcreatorgui, se o snapcreatorgui.conf for perdido.
gui-00007	Verifique se sua configuração foi renomeada ou excluída.
gui-00008	Verifique seu nome de usuário e senha e verifique se você executou o comando de configuração do perfil do snapCreator.
gui-00009	Verifique se existem permissões no ficheiro ou pasta.
gui-00010	Verifique se existem permissões no ficheiro ou pasta.
gui-00011	Escolha um perfil diferente ou exclua o existente.
gui-00012	Verifique se o diretório configs existe e se o comando de configuração do perfil do snapCreator foi executado.
gui-00013	Verifique os logs para obter mais informações.
gui-00014	Feche a configuração e abra-a novamente.
gui-00015	Verifique as permissões no arquivo e se elas existem.
gui-00017	Verifique se o vCenter está correto e tem um data center válido.
gui-00019	Tente novamente, porque o datastore pode ter sido excluído durante a recuperação.
gui-00020	Tente novamente, porque o datastore pode ter sido excluído durante a recuperação.
gui-00021	Tente novamente, verifique se o vCenter está correto.
gui-00022	Adicione datastores ao vCenter.
gui-00023	Tente novamente, verifique o vCenter.

Código de erro	Descrição/resolução
gui-00024	A versão do vCloud diretor que você está usando não é suportada.
gui-00025	Introduza as credenciais corretas e tente novamente.
gui-00026	Organizações não encontradas para VCD. Crie organizações e tente novamente.
gui-00027	Verifique suas credenciais do vCenter.
gui-00028	Verifique os detalhes do controlador/NTAP_USERS.
gui-00029	Verifique a URL do vCloud diretor.
gui-00030	Verifique se existem VDCs para as organizações.
gui-00031	Verifique se existem vApps para os VDCs.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.